

## Модель Е 3200 1 фаза

- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 2,6 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 3,4 ч



| МОДЕЛЬ<br>КОД                 |       | Е 3200         |
|-------------------------------|-------|----------------|
| КОЛ-ВО ФАЗ                    |       | ОДНА ФАЗА      |
| НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)           | кВт   | 2,2            |
| МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)          | кВт   | 2,59           |
| Напряжение                    | Вольт | 230            |
| Частота                       | Гц    | 50             |
| Коэфф. мощности               | Cos ф | 0,9            |
| ДВИГАТЕЛЬ                     |       |                |
| Модель                        |       | Honda GX 160   |
| Объем двигателя               | см³   | 163            |
| Кол-во цилиндров              |       | 1 под углом    |
| Система запуска               |       | Ручной стартер |
| Макс. мощность                | кВт   | 3,6            |
| Топливо                       |       | бензин         |
| ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД           |       |                |
| Объем топл. бака              | л     | 3,10           |
| Продолж. работы при 75% нагр. | ч     | 3,40           |
| УРОВЕНЬ ШУМА                  |       |                |
| Громкость LWA                 | дБ(А) | 96             |
| Звуков. давл. на расст. 7 м   | дБ(А) | 71             |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС      |       |                |
| Длина                         | мм    | 640            |
| Ширина                        | мм    | 458            |
| Высота                        | мм    | 400            |
| Вес                           | кг    | 38             |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН.ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

| Ручной запуск                                                                       |                             |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Защита                      | Автоматическое отключение при низком уровне масла<br>Термоавтомат<br>Защита генератора IP23<br>Защита розеток IP54 |
|                                                                                     | Управление                  | Рукоятка ВКЛ./ВЫКЛ.<br>Рукоятка дроссельной заслонки                                                               |
|                                                                                     | Кол-во и тип розеток        | 2 x SCHUKO                                                                                                         |
|                                                                                     | Дополнительное оборудование | Колесный комплект                                                                                                  |