

Модель S 8000 1 фаза

- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 6,4 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 12,4 ч
- Электроагрегат оснащен колесным комплектом



МОДЕЛЬ КОД		S 8000
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	5,5
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	6,4
Напряжение	Вольт	230
Частота	Гц	50
Коэфф. мощности	Cos φ	0,9
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		Honda GX 390
Объем двигателя	см³	389
Кол-во цилиндров		1 под углом
Система запуска		Электрическая/Ручной стартер
Макс. мощность	кВт	8,3
Топливо		бензин
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД		
Объем топл. бака	л	26,5
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	12,4
УРОВЕНЬ ШУМА		
Громкость LWA	дБ(А)	97
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	69
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина	мм	840
Ширина	мм	615
Высота	мм	753
Вес	кг	97

Ручной запуск		
	Защита	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23
	Управление	Ключ ПУСК./ОСТАНОВ. Кнопка дроссельной заслонки
	Кол-во и тип розеток	1 x SCHUKO IP54 1 x 230V 16A IP44 1 x 230V 32A IP44
	Дополнительное оборудование	АВР подключаемый посредством разъема Пульт удаленного Пуска/ОСТАНОВА подключаемый посредством разъема
Автоматика ввода резерва		
	Контролирует параметры основной сети и автоматически запускает станцию через несколько секунд после отключения основной сети. При появлении основной сети нагрузка переключается обратно.	