



ПАСПОРТ

UNIVERSAL
www.univ.su

Электрические разъемы TM UNiVersal

Арт. 1233, 1234, 1235, 1236

Соответствует ТР ТС 004/2011

1. Назначение и область применения

Розетка штепсельная, вилка штепсельная (далее разъемы) TM UNiVersal предназначены для подсоединения электротехнических устройств к трехфазной или однофазной сети переменного тока напряжением соответственно 380/250 В с потребляемой мощностью до 7 кВт и током до 32 А.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	Арт.1234, 1235, 1236 -250В Арт. 1233 - 380В
-----------------	--

Частота тока	50 Гц
--------------	-------

Номинальный ток	Арт.1234, 1235, 1236, 1233 - 32 А
-----------------	--------------------------------------

Срок службы	5 лет
-------------	-------

Гарантийный срок	3 года
------------------	--------

Материал	Арт. 1233,1234 - карболит Арт. 1235,1236 – пластик ABS
----------	--

3. Комплектность

- Розетка штепсельная в сборе – 1 шт.
- Вилка штепсельная в сборе - 1 шт.

- Паспорт – 1 шт.

4. Требования безопасности

4.1 Разъемы TM UNiVersal удовлетворяют требованиям безопасности и имеют степень защиты IP20.

4.2 Подключение разъема к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж разъема должен проводиться только при отключенной сети.

ВНИМАНИЕ! Разъем с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации

В помещениях при температуре от 0 до +35 град. с допустимым временным увеличением до +40 град.

6. Инструкция по эксплуатации

Для розетки и вилки произвести следующие действия:

- Выкрутить саморез из отверстия в корпусе.
- Ослабить винты на арматуре
- Подсоединить провода, поместив зачищенные концы в соответствующие пазы контактных зажимов и затянув винты

•Зафиксировать кабель прижимной планкой

•Установить крышку обратно на разъем и закрутить саморез

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование разъема допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Эксплуатировать разъем необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

7.3 Хранение разъема допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -10С до +40С и относительной влажности не более 70%, допускается хранение при относительной влажности не более 95% при +25С

7.4 Утилизировать как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации разъема - 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на разъем в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Производитель: Чжэндзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

Импортер: ООО "ТК "ЭЛЕКТРИК", 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 69, стр. 1

Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис», 143981, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Центральная, д. 68, офис 5