

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Блоки аварийного питания БАП-10W-90 используются для обеспечения бесперебойного питания светодиодных панелей IN HOME LPU-02-EMERGENCY в случае непредвиденного отключения питающей сети 230В/50 Гц.
- Блоки аварийного питания БАП-10W-90 предназначены для работы в сети переменного тока с напряжением 230В $\pm$ 10%, частоты 50 Гц.
- Имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Блок аварийного питания со встроенным аккумулятором – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Модель	БАП-10W-90
Длина изделия	215 мм
Ширина изделия	42 мм
Толщина изделия	28 мм
Вес изделия	250 г

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Наименование продукта	БАП-10W-90
Электротехнические характеристики	
Максимальная потребляемая мощность (во время зарядки)	3 Вт
Диапазон входного напряжения	230В $\pm$ 10%
Частота входного напряжения	50 Гц
Потребляемый ток	0,5 А
Выходное напряжение в аварийном режиме	6-90 В
Выходной ток	0,1 А
Выходная мощность в аварийном режиме	10 Вт
Работа в автономном режиме, не менее	90 мин.
Время полной зарядки аккумулятора	24 ч.
Тип аккумуляторной батареи	Li-ion 11,1В/1500мАч
Технические характеристики	
Материал корпуса	Пластик
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°C / +55°C
Степень защиты	IP 40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	2
Гарантия	2 года

ВНИМАНИЕ!


Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В $\pm$ 10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- Блоки аварийного питания БАП-10W-90 используются только со светодиодными панелями IN HOME LPU-02-EMERGENCY.

5.4 Монтаж аварийного блока питания:

- Отключите питающее напряжение сети.
- Подключите БАП в соответствии с приведенной схемой к ЭПРА, светодиодной панели и питающей сети 230В $\pm$ 10%, частоты 50 Гц.
- При необходимости закрепите блок БАП с помощью шурупов и дюбелей (в комплект не входят).



6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** Подключение БАП к повреждённой ЭПРА и светодиодной панели; подключение БАП к повреждённой электропроводке; подключение одного БАП к двум и более светодиодным панелям.
ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.
- Работы по установке и техническому обслуживанию панели с БАП должны проводиться квалифицированным персоналом.
- Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- При загрязнении БАП очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- Не утилизировать с бытовыми отходами. В состав БАП входят литий-ионные аккумуляторы, представляющие опасность для человека и окружающей среды при неправильной утилизации.
- Гарантийный срок блока аварийного питания – 24 месяца со дня изготовления.
- Срок службы в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации для аккумуляторной батареи составляет 1,5 года или 400 циклов заряда-разряда.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.6.2.
- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20°C до +55°C и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.
- При длительном хранении рекомендуется производить полную зарядку БАП каждые 3 месяца.

Наименование продукта	БАП-10W-90
Вес ящика	13,1 кг
Объем ящика	0,0160 м³
Количество в ящике	50
Штрих-код EAN-13	4690612029986
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612029983
Код товара	038.1095

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Замене подлежат неработающие БАП при отсутствии видимых физических повреждений.
- Замена предполагает предварительное тестирование БАП.
- Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- Гарантийные обязательства не распространяются БАП:
 - Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
 - Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
 - Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
 - Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- Дата производства БАП указана на изделии.
- Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- При замене изделия по гарантии, гарантийный срок исчисляется с момента первоначальной покупки.
- При обнаружении неисправности БАП в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Поставщик в РФ/Импортёр: ООО «Лайтинг Групп», 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, д. 62

Производитель: Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лялю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай



9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Seller signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	