



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ТМ ASD СЕРИИ STANDARD

1. Назначение и область применения

- 1.1 Светодиодная лампа представляет собой инновационный и экологичный источник света, где светообразующим элементом является светодиод. Предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230 В $\pm$ 10%, частоты 50 Гц. Рабочий диапазон напряжения ~170-265В.
- 1.2 Светодиодные лампы предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений, интерьерная декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение.
- 1.3 Лампы светодиодные ТМ ASD серии STANDARD имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.

Модель	Серия	Мощность	Описание
LED-JCDR-std	STANDARD	3W, 5,5W, 7,5W, 10W	Лампа с колбой в форме рефлектора (Тип MR); Цоколь GU5.3
LED-JCDRC-std	STANDARD	5,5W, 7,5W, 10W	Лампа с колбой в форме рефлектора (Тип MR); Цоколь GU10
LED-R39-std	STANDARD	3W, 5W	Лампа с колбой в форме рефлектора (Тип R); диаметр колбы 50 мм, цоколь E14
LED-R50-std	STANDARD	3W, 5W	Лампа с колбой в форме рефлектора (Тип R); диаметр колбы 39 мм, цоколь E14
LED-R63-std	STANDARD	5W, 8W	Лампа с колбой в форме рефлектора (Тип R); диаметр колбы 63 мм, цоколь E27
LED-ШАР-std	STANDARD	3,5W, 5W, 7,5W, 10W	Лампа шарообразная (Тип G); цоколь E14/E27
LED-CBEЧА-std	STANDARD	3,5W, 5W, 7,5W, 10W	Лампа с конической колбой в форме свечи (Тип C); цоколь E14/E27
LED-CBEЧА НА ВЕТРУ-std	STANDARD	3,5W, 5W, 7,5W, 10W	Лампа с конической колбой в форме свечи на ветру (Тип CA); цоколь E14/E27

– Таблица 2. Расчетное значение взвешенного энергопотребления Es: –

Наименование	Взвешенное энергопотребление, с округлением до целого числа	Класс энергоэффективности	
Лампа R39. R50. JCDR 3 Вт	3 кВт*ч/1000ч	A+	
Лампа R-39. R-50. R-63. ШАР. СВЕЧА. СВЕЧА НА ВЕТРУ 5 Вт	5 кВт*ч/1000ч	A+	
Лампа JCDR 5,5 Вт. JCDRC 5,5 Вт	6 кВт*ч/1000ч	A+	
Лампа ШАР. СВЕЧА. СВЕЧА НА ВЕТРУ R-63; JCDR; JCDRC 7,5 Вт	8 кВт*ч/1000ч	A+	
Лампа ШАР. СВЕЧА. СВЕЧА НА ВЕТРУ. JCDR. JCDRC 10 Вт	10 кВт*ч/1000ч	A+	

2. Монтаж и подключение

- 2.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230 В $\pm$ 10% частоты, 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 2.2 Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркости).
- 2.3 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.

3. Требования безопасности и техническое обслуживание

- 3.1 Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.
- 3.2 Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
- 3.3 Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.
- 3.4 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света. Светодиодные лампы не требуют специальной утилизации.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 4.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 4.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности не более 98%.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Замена подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
- 5.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа. Лампа подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 5.3 Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
- 5.4 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 5.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
 - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

- 5.6 Дата производства указана на изделии.

5.7 Гарантийный срок составляет один год с момента продажи.

5.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Юнганг Чангшенн Электрикал Апплайнс Ко, Лтд. Перекресток Гунбао и Юнгли, Анхуй, Китай

YINGSHANG CHANGSHENG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD GUANBAO AND YINGLI ROAD INTERSECTION, YINGSHANG INDUSTRIAL, FUYANG, ANHUI, CHINA



Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Saller signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	