

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Паспорт изделия

### СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА В БЛИСТЕРЕ 12 В

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу продукции торговой марки APEYRON ELECTRICS.

#### 1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.1. Светодиодная лента 12 В - 1 шт.
- 1.2. Упаковка - 1 шт.
- 1.3. Инструкция по установке и эксплуатации - 1 шт.

\* Конфигурация изделия может меняться производителем без предварительного уведомления.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 2.1. Светодиодная лента – это источник освещения, пришедший на замену классическим лампам накаливания.
- 2.2. Достоинством светодиодной ленты является то, что она обладает минимальным тепловыделением, экономичностью и возможностью создать новые световые пространства в вашем доме или офисе.
- 2.3. Светодиодная лента состоит из гибкой подложки, на которую нанесена система токопроводящих площадок. Между ними на равном расстоянии расположены полупрозрачные источники света – светодиоды.
- 2.4. Предназначена для декоративной подсветки областей интерьера помещения и непрерывной линии интерьера.
- 2.5. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
- 2.6. Правильное подключение и эксплуатация изделия, согласно инструкции, поможет создать необходимое световое решение, а также гарантируют долговечную и бесперебойную работу.

#### 3. ПРАВИЛА МОНТАЖА:

- 3.1. Разработать траекторию, по которой будет производиться монтаж светодиодной ленты.
  - 3.2. При необходимости укоротить/отрезать в месте разреза до необходимой длины.
  - 3.3. Наклеивание ленты производить на твердую, ровную поверхность. Поверхность для наклеивания ленты должна быть чистой и сухой, не замасленной, без пыли и грязи.
  - 3.4. Перед наклеиванием необходимо очистить и обезжирить поверхность с помощью средств очистки. Наклеивание производить на сухую поверхность.
  - 3.5. Во время монтажа не допускать никаких механических нагрузок на ленту.
  - 3.6. Ленту нельзя перекручивать и изгибать под прямым углом.
  - 3.7. При монтаже угловых переходов не изгибать ленту менее R=25 мм, использовать соединительные коннекторы или припаять контакты, соблюдая полярность.
  - 3.8. Перед монтажом и подключением произвести расчет подключаемого импульсного блока питания в зависимости от длины ленты с учетом 20% запаса мощности.
- Расчет блока питания осуществляется по формуле:

$$\text{Потребляемая мощность с 1 метра} \times \text{Длина ленты (м)} \times (\text{в зависимости от потребности}) + 20\% \text{ (запас)} = \text{Потребляемая мощность блока питания (Вт)}$$



Пример подключения светодиодной ленты к блоку питания



Пример подключения светодиодной ленты к блоку питания и контроллеру

- 3.9. Электропитание светодиодной ленты осуществляется только при помощи преобразователя напряжения 12 В – импульсного блока питания (приобретается дополнительно).
  - 3.10. Светодиодную ленту подключать к блоку питания в строгом соблюдении полярности. Красный провод – это плюс «V+». Черный провод – это минус «V-».
  - 3.11. RGB/RGBW-ленту подключать к контроллеру в строгом соблюдении полярности, «V+» – питание ленты, «R» (red) – управление красным цветом, «G» (green) – управление зеленым цветом, «B» (blue) – управление синим цветом, «W» (white) – управление белым цветом.
  - 3.12. Управление яркостью светодиодной ленты осуществляется при помощи диммера (приобретается дополнительно).
- Контроллеры для многоцветных лент RGB/RGBW позволяют управлять интенсивностью свечения светодиодов одного цвета на ленте, задавать различные режимы свечения (приобретаются дополнительно).

#### 4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 4.1. Монтаж и подключение светодиодного комплекта должны выполняться только квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- 4.2. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодной ленты, должны производиться только при отключенном питании электросети – 220 В.
- 4.3. Время установки руки должны быть сухими.
- 4.4. Установку светодиодной ленты производить в сухих, проветриваемых помещениях, соблюдая степень пылевлагозащиты IP 20.
- 4.5. Светодиодная лента 12 В подключается последовательно не более 5 м.
- 4.6. В случае необходимости, разрезание ленты производится только кратно 3-м диодам в местах, специально обозначенными на ленте.
- 4.7. Наклеивание ленты производить на твердую, ровную поверхность. Поверхности для наклеивания ленты должны быть чистыми и сухими, не замасленными, без пыли, грязи и мусора. Перед наклеиванием необходимо очистить и обезжирить поверхность с помощью средств очистки.
- 4.8. После наклеивания, перед включением, необходимо выждать некоторое время (в зависимости от температуры и условий окружающей среды – от 5 до 20 минут для лучшей адгезии клеевого слоя ленты).

- 4.9. Не монтировать изделие вблизи нагревательных приборов.  
 4.10. Для предотвращения деградации светодиодов в процессе эксплуатации, для светодиодных лент потребляемой мощности более 10 Вт/м рекомендуется использовать алюминиевый профиль для отвода тепла.  
 4.11. При монтаже угловых переходов проявлять аккуратность. Не изгибать ленту менее R=25 мм. Во время монтажа не допускать никаких механических нагрузок на ленту.  
 4.12. При выборе мест установки необходимо обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания.  
 4.13. Категорически запрещено подключение светодиодной ленты 12 В напрямую к сети 220 В. Для подключения необходимо использовать импульсный источник питания DC 12 В (приобретается дополнительно), напряжение и мощность которого должна соответствовать подключаемой ленте.  
 4.14. Изделия, подключаемые к электросети с напряжением 220 В, могут представлять опасность для детей и домашних животных.  
 4.15. При эксплуатации необходимо обеспечить электро- и пожаробезопасность.  
 4.16. Обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания.  
 4.17. В процессе эксплуатации регулярно проводить осмотр и обслуживание изделия.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания светодиодной ленты: DC 12 В  
Степень пылевлагозащиты: IP 20

Рабочая температура окружающей среды: от -20°C до +45°  
Срок: не менее 50.000 ч.

Артикул	Потребляемая мощность, Вт/м	Тип светодиода, smd	Количество светодиодов, шт/м	Ширина подложки, мм	Световой поток, Лм/м	Температура свечения, К	Цвет свечения	Длина ленты, м
200BL	9,6	5630	60	10	1400	3000	теплый белый	2
202BL	9,6	5630	60	10	1400	3000	теплый белый	3
203BL	9,6	5630	60	10	1400	6500	холодный белый	2
204BL	9,6	5630	60	10	1400	6500	холодный белый	3
205BL	4,8	3528	60	8	280	3000	теплый белый	3
206BL	4,8	3528	60	8	280	6500	холодный белый	3
207BL	4,8	3528	60	8	280	3000	теплый белый	2
208BL	4,8	3528	60	8	280	6500	холодный белый	2
209BL	14,4	2835	120	10	1400	3000	теплый белый	2
210BL	14,4	2835	120	10	1400	3000	теплый белый	3
211BL	14,4	2835	120	10	1400	6500	холодный белый	2
212BL	14,4	2835	120	10	1400	6500	холодный белый	3
213BL	9,6	3528	120	8	600	3000	теплый белый	3
214BL	9,6	3528	120	8	600	6500	холодный белый	3
215BL	9,6	3528	120	8	600	3000	теплый белый	2
216BL	9,6	3528	120	8	600	6500	холодный белый	2
217BL	7,2	5050	30	10	360	625/525/470нм	RGB	3
38BL	7,2	5050	30	10	360	625/525/470нм	RGB	5
132BL	4,8	2835	60	6	400	4000	дневной белый	5

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- 6.1. Транспортировку допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, затираний, попадания влаги.  
 6.2. Перевозку осуществлять в штатной упаковке.  
 6.3. Изделия должны храниться в штатной упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от -40°C до +65° С и относительной влажности воздуха не более 80% без конденсации влаги (при отсутствии в воздухе паров и агрессивных веществ (кислот, щелочей и др.).



## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

- 7.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов. Не выбрасывать с бытовыми отходами.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 8.1. На продукцию APEYRON предоставляется гарантия 24 месяца при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также предъявления документов, подтверждающих покупку.  
 8.2. В случае обнаружения неисправности изделия, в первую очередь необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.  
 8.3. Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:  
 8.3.1. Изделия испорчены в результате неправильного подключения (в том числе выбора параметров входного напряжения, не соответствующих заявленному диапазону).  
 8.3.2. Изделия испорчены в результате неправильной эксплуатации.  
 8.3.3. Изделия испорчены в результате механических повреждений.  
 8.4. При нарушении целостности изделия, в случае попытки самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.  
 8.5. Компания APEYRON не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, недоработки эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.  
 8.6. Компания APEYRON не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования, либо неправильной установки изделия.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ: