

# Camelion®

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ  
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ  
BLUETOOTH-МОДУЛЕМ,  
С УПРАВЛЕНИЕМ С ИК-ПУЛЬТА



**LBS-7730**



**LBS-7731**



**LBS-7732**



**LBS-7733**



**LBS-7734**

**Инструкция по эксплуатации**

**Назначение технического средства:** светильник светодиодный настенно-потолочный с управлением с ИК-пульта Camelion предназначен для внутреннего освещения общественных, бытовых и подсобных помещений.

**Основные параметры и характеристики:**

- Напряжение питания 230В~, 50Гц
- Источник света светодиоды
- Потребляемая мощность LBS-7730, LBS-7731, LBS-7732, LBS-7734 - 80 Вт\*  
LBS-7733 - 60 Вт\*
- Цветовая температура 3000К/ 4000К/ 6000К\*
- Световой поток (макс) LBS-7730, LBS-7731, LBS-7732, LBS-7734 - 7800 лм  
LBS-7733 - 4500 лм
- Регулировка мощности (светового потока) трёхступенчатая, 20/ 50/ 100% мощности\*
- Ночной режим 10% мощности\*
- Индекс цветопередачи (Ra) 80+
- PF (коэффициент мощности) >0,8
- Температура эксплуатации +1°...+40°С
- Срок службы светодиодов >30000 часов
- Материал светильника/ плафона металл/ пластик
- EMC-фильтр встроенный
- Степень защиты IP20
- Класс электрозащиты Класс I
- Размера светильника смотри индивидуальную упаковку
- Питание ИК-пульта управления 2xLR03 (AAA), 1.5В (в к-т не входят)

(\* ) - управление с ИК-пульта

**Характеристики Bluetooth-модуля:**

- Дальность приема до 15 метров

**Комплектность:**

светильник - 1шт., ИК-пульт управления - 1шт., установочный комплект - 1шт., инструкция по эксплуатации - 1шт., индивидуальная упаковка - 1шт.

**Правила и условия монтажа:**

1. Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. Проверьте работоспособность светильника перед установкой.

**Подключение:**

1. Аккуратно достаньте светильник и ИК-пульт управления из заводской упаковки.
2. Установите батарейки(в к-т не входят) в ИК-пульт дистанционного управления.
3. Снимите плафон светильника с основания, повернув его против часовой стрелки (Рис.1).
4. Определите место установки и проведите электропроводку к этому месту.
5. Приложите основание светильника к месту установки и разметьте монтажные отверстия, просверлите их (Рис.2).
6. Закрепите основание светильника на поверхности с помощью шурупов (в комплекте). При установке на каменные стены используйте пластиковые дюбели (в комплекте), (Рис.3).
7. Подключите светильник к электросети и проверьте работоспособность.
8. Установите плафон на место, повернув его по часовой стрелке (Рис.4).



Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

**Регулирование:** управление светильником с помощью инфракрасного пульта управления (Рис.5). Назначение кнопок:

- ON / OFF - включение / выключение светильника
- ☀️ - плавное изменение яркости до минимального уровня (до нуля)
- ☀️ + - плавное изменение яркости до максимального уровня
- RGB IK - циклическая смена цвета свечения
- ▶️ - плавное изменение цветовой температуры к значению 6000К
- ◀️ - плавное изменение цветовой температуры к значению 3000К
- ↻ - переключение режимов: 6000К, 3000К, 4000К
- 🌈 - выбор цвета свечения
- 🌙 - ночник
- 30 - таймер 30 мин.
- 📶 - подключение пульта; удерживайте в течение 5 сек после включения светильника.



Рис.5

**Управление светильником через приложение на смартфоне:**

- Включите светильник
- Включите режим Bluetooth и найдите устройство.
- Скачайте и установите на смартфон приложение LampSmart Pro в «App Store» или «Google Play»

Для скачивания приложения можете воспользоваться QR-кодом.



**Работа с приложением LampSmart Pro**

**Описание меню.**

1. Выбор языка, ознакомление с инструкцией по использованию приложения (Рис 6).
2. На вкладке «Владелец» с помощью «+» вы можете добавить устройство и синхронизировать его со смартфоном (Рис.8, Рис.9).
  - Добавьте устройство. В первый раз, когда вы используете приложение, вы должны нажать "+", чтобы добавить устройство. При добавлении устройства введите имя устройства и нажмите кнопку "OK".

**Примечание:** Пока вы все еще не можете управлять устройством, включите свет, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 5 секунд (Рис.11).

- Верхняя левая кнопка - это кнопка меню. Нажмите, чтобы открыть меню.

- В правом верхнем углу кнопка "разрыв пары" (Рис.7). Нажмите кнопку разрыва пары в течение 5 секунд после включения лампы. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, телефон не сопряжен с устройством и не может управлять им.
- Страница управления помещением (Владелец). На этой странице можно управлять всеми устройствами в комнате. Приведенный выше рисунок (Рис.10) является примером того, как можно управлять всем оборудованием в гостиной.

Находясь на странице комнаты, нажмите и удерживайте кнопку карта устройства, чтобы удалить устройство или изменить имя устройства.

3. Для управления устройством необходимо кликнуть на него в приложении после синхронизации. И начать использовать различные возможности управления, описанные в инструкции приложения.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

**Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:** хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

**Срок службы изделия:** срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

**Правила продажи изделия:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

**Сведения о сертификации:** сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

**Гарантийные обязательства:** гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 48 месяцев с даты изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, установленных настоящим документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

**Дата выпуска и продажи:**

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_  
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

**Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:**

**ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®**  
**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]  
**Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:**  
 000 «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

**Сведения о соответствии требованиям:**  
 Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

**Сведения о маркировке:**  
 Изделие промаркировано единым знаком обращения **EAC**.

**Возможные неисправности и пути устранения:** за время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

При плохом срабатывании ИК-пульта управления, убедитесь в работоспособности установленных элементов питания 2xLR03 (AAA). В случае необходимости, замените их. Не рекомендуем использовать солевые батарейки, так как они имеют свойство протекания, что может вывести из строя пульт управления. Используйте только алкалиновые батарейки!

**Ограничения в использовании:** использовать по прямому назначению.

**Правила и условия безопасной эксплуатации:**  
 - перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен  
 - доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

**Camelion®**СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ

Артикул: LBS-7730  
Напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность: 80Вт  
Температура  
эксплуатации: +1°..+40°С



Изготовитель:

«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг  
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай**Camelion®**СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ

Артикул: LBS-7731  
Напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность: 80Вт  
Температура  
эксплуатации: +1°..+40°С



Изготовитель:

«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг  
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай**Camelion®**СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ

Артикул: LBS-7732  
Напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность: 80Вт  
Температура  
эксплуатации: +1°..+40°С



Изготовитель:

«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг  
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай**Camelion®**СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ

Артикул: LBS-7733  
Напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность: 60Вт  
Температура  
эксплуатации: +1°..+40°С



Изготовитель:

«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг  
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай**Camelion®**СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ

Артикул: LBS-7734  
Напряжение: 230В~, 50Гц  
Мощность: 80Вт  
Температура  
эксплуатации: +1°..+40°С



Изготовитель:

«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг  
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай