

Технический паспорт и руководство по эксплуатации

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

56150 7
56152 1
56153 8
56155 2
56156 9
56158 3
56159 0
56161 3

Оглавление

Общие сведения (назначение)	2
Технические характеристики	2
Комплект поставки	2
Требования безопасности при монтаже.....	3
Подготовка к работе	3
Транспортировка и хранение	3
Утилизация.....	3
Сертификация.....	3
Дата производства	3
Гарантийные обязательства.....	3
Монтаж и подключение	4
Паспорт изделия.....	5

Общие сведения (назначение)

Светильники светодиодные торговой марки Ritter предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В. Область применения светильников: внутреннее освещение общественных помещений (офисы, магазины, жилые помещения), в качестве акцентной подсветки кухонных гарнитуров, небольших витрин, шкафов, и вспомогательного интерьерного освещения.

Технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке

	56150 7	56152 1	56153 8	56155 2	56156 9	56158 3	56159 0	56161 3
Размер (ДхШхВ), мм	600х61х24	1500х61х24	600х61х24	1500х61х24	600х61х24	1500х61х24	600х61х24	1500х61х24
Световой поток, Лм	1530	4675	1530	4675	1530	4250	1530	4250
Потребляемая мощность, Вт	18	50	18	50	18	50	18	50
Средний срок службы, ч	до 30 000	до 30 000	до 30 000	до 30 000	до 30 000	до 30 000	до 30 000	до 30 000
Цветовая температура, К	4000	4000	6500	6500	4000	4000	6500	6500
Коэффициент цветопередачи	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80	<80
Угол освещения	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Номинальное напряжение питания, В	230	230	230	230	230	230	230	230
Гарантийный срок	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год
Рабочая температура	-10 ~ +40°C	-10 ~ +40°C	-10 ~ +40°C	-10 ~ +40°C	-10 ~ +40°C	-10 ~ +40°C	-10 ~ +40°C	-10 ~ +40°C
Серия	Opal	Opal	Opal	Opal	Prizma	Prizma	Prizma	Prizma

*Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

Комплект поставки

1. Светильник светодиодный - 1 шт.
2. Монтажные скобы - 2 шт.
3. Дюбели - 2 шт.
4. Шурупы - 2 шт.
5. Инструкция - 1 экз.



Требования безопасности при монтаже

Работы, связанные с монтажом, чисткой светильника осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать светильник к неисправной электропроводке. При механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.

Подготовка к работе

Подключение и ввод в эксплуатацию светильника должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом. Отключите питающее напряжение. Подключение к электросети осуществляется через клеммные зажимы (в комплект не входит).

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должна производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Утилизация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

Дата производства

Указана на корпусе светильника (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации.

В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший товар (при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

Монтаж и подключение:

Отмерьте места установки обоих креплений

Прикрутите крепления к поверхности

Поставьте светильник на крепление с одной стороны. Вставьте внешнюю сторону светильника в крепление. Лучше всего фиксировать оба крепления разом.

Подключить к сети, соединив сетевые провода с выводами светильника

Паспорт изделия

Модель/артикул	Дата продажи	Место продажи	

Producer: REV Ritter (China)GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza № 1988, Beisanhuan East Rd. Cixi, Ningbo, China. www.rev-ritter.com

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна)ГмбХ 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза № 1988, Бетсанхуан роуд. Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация в РФ: ООО ТД Пан Электрик
141402, МО, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25.
+7 (495) 739-39-20

Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д.9

56150 7
56152 1
56153 8
56155 2

56156 9
56158 3
56159 0
56160 6

СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТОДИОДНЫЕ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

