

Метод индикации	ЖК дисплей
Предел измерения переменного напряжения	600В
Пределы измерения постоянного напряжения	600В
Пределы измерения постоянного тока	200мА
Предел измерения переменного тока	200мА
Пределы измерения сопротивления цепи	200кОм
Пределы измерения сопротивления изоляции	20МОм
Режим «Прозвонка»	есть
Проверка диодов	есть
Светодиодный фонарь	есть
Бесконтактное обнаружение напряжения	есть
Выбор предела измерения	ручной или автоматический
Автоматическое переключения диапазонов измерений	есть
Запоминание последних данных измерений	есть
Индикация низкого заряда батареи	есть
Подсветка дисплея	есть
Автоматическое выключение	через 15 мин.
Защита от перегрузки	есть
Питание	батарея 2 x 1.5В, тип ААА
Рабочая температура	0°С–40°С, при влажности <80%
Размер	225мм x 38 мм x 26мм
Вес	110г

СПЕЦИФИКАЦИИ ТОЧНОСТИ

Погрешность указана сроком на 1 год после калибровки, при рабочей температуре от 18°C до 28°C, при относительной влажности от 0% до 75%.

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Предел измерения	Разрешение	Точность
200mV	0,1mV	±0,5% ± 3D*
2В	1mВ	±0,5% ± 3D*
20В	10mВ	±0,5% ± 3D*
200В	100mВ	±0,5% ± 3D*
600В	1В	±0,8% ± 5D

*D – единица младшего разряда.
Входной импеданс: 10Мом максимальное допустимое напряжение: 600В.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Предел измерения	Разрешение	Точность
2В	1mВ	±0,8% ± 3D*
20В	10mВ	±0,8% ± 3D
200В	100mВ	±0,8% ± 3D
600В	1В	±1% ± 5D

Входной импеданс: 10Мом
максимальное допустимое напряжение: 600В.
диапазон: 45Гц-450Гц

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Предел измерения	Разрешение	Точность
20mA	0,01mA	±1,8% ± 5D
200mA	0,1mA	±1,8% ± 5D

Защита от перегрузки: плавкий предохранитель 250mA/250В.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Предел измерения	Разрешение	Точность
20mA	0,01mA	±2% ± 5D
200mA	0,1mA	±2% ± 5D

Защита от перегрузки: плавкий предохранитель 250mA/250В.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Предел измерения	Разрешение	Точность
200Ом	0,1Ом	±1% ± 3D
2кОм	0,001кОм	±1% ± 3D
20кОм	0,01кОм	±1% ± 3D
200кОм	0,1кОм	±1% ± 3D
2МОм	0,001МОм	±1% ± 3D
20МОм	0,01МОм ±1,2%	± 15D

Защита от перегрузки: 15 сек. максимум 600В

ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА

Предел	Описание
	Встроенный зуммер звучит, если сопротивление менее 50Ом

Защита от перегрузки: 15 сек. максимум 600В

УТИЛИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Мультиметр не содержит опасных веществ. По окончании срока службы мультиметра рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту продукции от повреждения и попадания влаги. Изделия должны храниться в помещении в транспортной упаковке при температуре +5 до +45 и относительной влажности не более 80%.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-ДЕ.МН06.В.01400/20 от 18.09.2020 действует до 17.09.2025.

ГАРАНТИЯ

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации. В случае обнаружения неисправности обратиться по месту приобретения.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель/ Артикул	Дата продажи	Место продажи	Печать продавца

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хан Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нинбо, Китай.

Уполномоченная организация/Импортёр:
ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. Телефон: +7 (495) 739-39-20.

duwi.ru

RU Паспорт

- Наименование продукции: Мультиметр цифровой.
- Область применения: В быту.
- Хранение: Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции: При возникновении неисправности, (как то – короткое замыкание/искрение/оплавление/возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок: Дата изготовления указана на корпусе изделия или на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления) Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними: Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хан Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нинбо, Китай. Уполномоченная организация/Импортёр: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
- Свидетельство о приёме: Продукция торговой марки duwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность: – Изделие – Паспорт – Упаковка – Руководство по эксплуатации

KZ паспорты

- Өнімнің атауы: Мультиметр сандық.
- Қолдану саласы: күнделікті өмірде.
- Сақтау: қаптамада сақтау, жабық көлікте тасымалдау, арнайы жоюды қажет етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану (пайдалану)жағидалары мен шарттары: Лақтырмаңыз, зақымданудан, сымға ылғал түсуден қорғаңыз.
- Өнімнің қаулығы анықталған кезде қабылданатын шаралар туралы ақпарат: Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу/ұшқын/Балқыма/жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
- Өнімді дайындау айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі: Дайындалған күні бұйымның корпусында немесе қаптамасында серияға сәйкес көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі Сан – дайындалған айы, екінші екі Сан – Шығарылған жылы) Қызмет мерзімі – 5 жыл, Кепілдік мерзімі – 12 ай.
- Дайындаушының (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы және орналасқан жері, олармен байланысуға арналған ақпарат: Өндіруші: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China. duwi.ru Үкілетті ұйым / импорттаушы: TD Pan Electric, LLC, 141407, Мәскеу облысы, Ресей, Химки, Панфилова көшесі, 21, 1 ғимарат, 08 қабат, 0802 бөлме
- Қабылдау туралы куәлік: Duwi сауда маркасының өнімі Мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттамаға сәйкес дайындалған және қабылданған және пайдалануға жарамды деп танылған.
- Жиынтықтылығы – Бұйым – Төлқұжат – Орау – Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық



с подсветкой дисплея
и светодиодным фонариком



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ