





SMART
LIFE
SYSTEM



Датчик открытия SLS


Руководство пользователя

Описание устройства



Настройка сети датчика

1. Включение устройства



Сдвиньте вниз,
чтобы открыть
заднюю крышку



Потяните
за защитный ярлычок,
чтобы активировать
питание

2. Зажмите кнопку Reset на 5 секунд и отпустите. LED индикатор замигает зеленым, датчик готов к настройке сети



Зажмите кнопку Reset
на 5 секунд и отпустите.



Подсказки:

- Зажмите кнопку Reset на 5-10 секунд, LED индикатор активируется и станет зеленым, как только индикатор погаснет - отпустите кнопку Reset.
- Зеленый индикатор начнет мигать, что означает готовность к настройке сети. Индикатор будет продолжать мигать в течении всего процесса настройки (~ 20 секунд).
- Удерживание кнопки Reset более 10 секунд отменяет процесс настройки сети.
- Зеленый LED индикатор, горящий непрерывно 5 секунд, означает успешную настройку сети.
- При неудачной попытке распознавания сети - индикатор гаснет без задержки на 5 сек.

Инструкция по установке датчика

Установите корпус датчика на оконный или дверной проём, как показано на рисунке ниже

Место установки
показано для примера.
Используйте 3М слой
для закрепления датчика



Подсказки:

- Не устанавливайте датчик с наружной (уличной) стороны дверных и оконных проёмов, на неустойчивые поверхности, или на поверхности, не защищенные от попадания воды.
- Не устанавливайте рядом с металлическими элементами.
- Перед установкой датчика и магнита убедитесь, что поверхности установки чистые, гладкие и сухие. При необходимости обезжирьте поверхность.

Краткая инструкция по подключению датчика к приложению:

- Подключите смартфон к домашней WIFI сети (частота диапазона 2,4 ГГц)
- Откройте приложение SLS на смартфоне
- Перейдите в раздел «Карта устройств»
- Выберите пункт «+» - добавление нового устройства
- Если имя домашней сети определилось верно то введите пароль, в противном случае выполните пункт 1 еще раз
- Раскройте датчик и активируйте элемент питания, затем нажмите и удерживайте кнопку «reset» пока индикатор устройства не начнет мигать (см. шаги выше)
- Нажмите кнопку «Поиск датчиков».

- Информация о подключении отобразится на экране смартфона.

Технические характеристики

- Беспроводная технология: ZigBee
- Источник питания: DC3V , (CR2032), в комплекте
- Рабочий диапазон температур: -10°C до +55°C
- Индикация низкого заряда батареи: да
- Диапазон срабатывания: 23±5 mm
- Срок жизни элемента питания: более 1 года (до 20 срабатываний в день)
- Габариты: корпус - 26.5x52.5x13.5 мм, магнит - 25.5x12.5x13 мм

Комплект поставки:

- Датчик открытия
- Элемент питания
- Руководство пользователя

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Торговая марка:
Smart Life System (SLS)

Модель устройства:
SLSCON_1

Назначение
Датчик закрытия и открытия дверей, окон предназначен для использования в помещении и отслеживания соответствующих действий с дверьми, окнами, на которые он установлен.

Информация о гарантии

Производитель:
MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F., FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
МЕГА-Ф ХК ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/Ф., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глоустер Роад, Ван Чай, Гонконг

Импортёр:
ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД

Информация для связи:
support@smartlifesystem.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Береечь от детей
Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

- Использование и уход
Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:
- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
 - Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
 - СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
 - Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
 - Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
 - Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.
Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.smartlifesystem.ru
Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийная информация
Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:
Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.
Другие аксессуары – 3 (три) месяца.
Срок эксплуатации - 2 года
1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения

профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Страна производства
Произведено на заводе в Китае

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)
Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10–55°C, и относительной влажности не выше 95%.
Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.
Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа
Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения
Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)
Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации
Без ограничений

Правила и условия утилизации
По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию
Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах
Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информацию о мерах при неисправности оборудования
В случае обнаружения неисправности оборудования:
— выключите оборудование,
— отключите оборудование от электрической сети,
— обратитесь в сервисный центр.

Месяц и год изготовления
Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия

For English version of User Manual, please, visit our website: www.smartlifesystem.ru



Гарантийный талон

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

.....
(фамилия) (подпись)

.....
(телефон)

.....
(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации