

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАКЛАДНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ФОТОН СЕРИИ LLO

Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность, Вт	Сила тока, мАч	Цв. Темп., К	Световой поток, лм	Светоотда- ча, лм/Вт	Тип рассеива- теля	Габаритные размеры, мм
LLO-18W4000K-L600-Opal	18	93	4000	1710	94	Опал	600x75x25
LLO-18W4000K-L600-Prisma						Призма	603x76x28
LLO-18W6500K-L600-Opal			6500			Опал	600x75x25
LLO-18W6500K-L600-Prisma						Призма	603x76x28
LLO-36W4000K-L1200-Opal	36	277	4000	3420	95	Опал	1200x75x25
LLO-36W4000K-L1200-Prisma						Призма	1203x76x28
LLO-36W6500K-L1200-Opal			6500			Опал	1200x75x25
LLO-36W6500K-L1200-Prisma						Призма	1203x76x28

- Коэффициент пульсации светового потока <5%
- Угол рассеивания светового потока 120°
- Индекс цветопередачи Ra>80
- PF>0,5
- Класс защиты от поражения эл.током - II
- Класс пожароопасности - П-III

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Накладной линейный светильник серии LLO торговой марки «ФОТОН» предназначен для общего и декоративного освещения жилых, административных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В (допустимый диапазон входного напряжения 100-260В) и частотой 50/60Гц.

В качестве источника света используются светодиоды со сроком службы 30 000 часов и не требуют замены в течение всего срока эксплуатации светильника.

При работе светильник не нагревается, что делает его использование абсолютно безопасным. Светильник предназначен для использования внутри помещений (IP20).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник
- Монтажные скобы и крепеж
- Паспорт изделия

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Нанетьте место будущей установки светильника и просверлите отверстия для крепления монтажных планок к стене.
- Установите монтажные планки, используя крепеж, входящий в комплект поставки.
- Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,5 до 1 мм², в комплект не входит).
- Подключите сетевой кабель к светильнику.
- Установите светильник на монтажные планки.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Используйте светильник при температуре в помещении + 5...+40°C.
- Используйте светильник только по прямому назначению для освещения.
- Запрещается использовать светильник с повреждениями корпуса или провода!
- Не используйте светильник в условиях повышенной влажности.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Не используйте ацетоносодержащие чистящие средства, во избежание повреждения корпуса светильника.

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.

- При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодные настольные светильники не требуют специальной утилизации.

Утилизация светильников происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов.

При утилизации, светильник необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован 004/2011, 020/2011 и 037/2016 ТР ТС согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке. Действующий сертификат на продукцию размещен в соответствующей карточке товара по адресу: foton.ru/products/nakladnye-svetilniki/svetodiodnyy-svetilnik-lineynyy-nakladnoy-foton-llo-36w4000k-l1200/



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ



Изготовлено по заказу
и под контролем компании «РОСЭЛ»

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

8-800-333-9005

Изготовитель: «Росэл Компани Лимитед», Сьют А, 6/Ф, Ритц Плаза, 122 Остин-роуд, Цимшацзи, Коулун, Гонконг, специальный административный район Китая.

Изготовлено в Китае.

Импортёр и организация, уполномоченная
принимать претензии потребителей: ООО «Новотэк»,
Большая Посадская ул., д.16, лит. А, пом.З-Н №3, офис
№104,
Санкт-Петербург, Россия, 197046.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии 3 года с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, через форму обратной связи на сайте или по телефону горячей линии.

**ГАРАНТИЯ
3
ГОДА
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА**

Нанесена на корпусе светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год.


Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.



ФОТОН®



Светильник
содержит
встроенные
СД модули



**Лампы в светильнике
не могут быть
заменены**