

OSNOVO

cable transmission

Руководство по эксплуатации

Разветвитель сигнала VGA

D-VA102

D-VA104



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Назначение

Устройства D-VA102, D-VA104 предназначены для дублирования видео- (VGA) и аудиоинформации с одного источника на два (D-VA102) или на четыре (D-VA104) устройства.

Комплект поставки*

1. Устройство D-VA102/ D-VA104 – 1 шт.
2. Блок питания: 9В, 2А (D-VA102)/ 5В, 2.8А (D-VA104) – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Упаковка – 1 шт.

Особенности

- Вход: VGA – 1. аудио – 1
- Выход: VGA – 2. аудио – 2 (D-VA102)
VGA – 4. аудио – 4 (D-VA104)
- Расстояние передачи – до 50 м
- Поддержка XGA, VGA, SVGA и Multisync мониторов
- Разрешение: до 1920x1440

Внешний вид



D-VA102



D-VA104

Рис.1 Внешний вид D-VA102 и D-VA104

Схема подключения



Рис.2 Структурная схема подключения D-VA102

Порядок подключения

1. Подключите оборудование с помощью VGA- и аудио кабелей.
2. Подключите к оборудованию блоки питания.
3. Подайте электропитание на оборудование.

Внимание !

Несоблюдение порядка подключения может привести к выходу из строя окончного оборудования

Технические характеристики*

МОДЕЛЬ		D-VA102	D-VA104
Тип подключаемых мониторов		XGA, VGA, SVGA и multisync мониторы	
Разрешение		До 1920x1440 (60 Гц)	
Расстояние передачи (м)		До 50	
Полоса пропускания		350 МГц	
Разъемы	VGA кабель	DB 15	
	Аудиокабель	TRS 3.5	
Питание		DC9V(2A)	DC5V(2.8A)
Размер (ШxВxГ), мм		130x42x75	200x42x75
Вес (без упаковки), г		420	600

*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления

Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru