

4. Присоедините подготовленные концы проводов к проводам светильника L, N, способом доступным «Правилами устройства электроустановок», Рис.2. 5. Установите светильник в потолок, отогнув пружинные крепления, Рис.3. Убедитесь, что светильник встал на место и пружинные крепления разошлись, Рис.4

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхность может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодные светильники LD01 относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (87/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (87/129/EC) — 20 PAP.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от -25 до +45°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Включение светильника возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы светодиодных светильников составляет 30000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок хранения светодиодных светильников в заводской упаковке до момента эксплуатации составляет 2 года. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация светильника влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую светильник, для истечения гарантийного срока. Возврат и замена светильника производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового или другого документа, подтверждающего Покупку.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:

- контакта продукта с жидкостями;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (корпуса, рассеивателя, кабеля, драйвера) под воздействием кинетической энергии.

Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенка окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.

Своей срок в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока — согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.

Подробную информацию о замене неисправного светодиодного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефону: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования (технические параметры и/или внешний вид, массогабаритные характеристики), не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ


Указано в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры - месяц изготовления; вторые две цифры - год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting co., LTD, Address: No. 1199 Mingguang Road, Jiangshan town, Yinzhou, Ningbo, China. (Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Мингуанг Роуд, Цзяншан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай). Сделано в Китае, Импортёр: ООО «Волта» 121353, г. Москва, Вн. тер, г. муниципальный округ Можайский ул. Беловожская, д. 37, к. 1, помеш. 2Н, тел. +7 495 651-87-22. Импортёр в Республику Беларусь: ООО «СИЛАМ!» 220007, г. Минск, ул. Володарю 24а, к. 411-27, тел. +375 172220429, ООО «ОМА», 223021, Минский р-н, Коммунистич. с/с. 107-11, р. д. Дворницкая Слобода, ООО «Метамаск», 223060, Минский район, 11 км Могилевского шоссе, АБК ООО «Аэропарк», каб. 62, 700 «Андрон» Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 21/3, пом. № 164, 165. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Волта» 121353, г. Москва, Вн. тер, г. муниципальный округ Можайский ул. Беловожская, д. 37, к. 1, помеш. 2Н, www.luminarte.ru.



LD01 СЕРИЯЛЫ ЖАРЫКДИОДТЫ ШАМДАР

МАКАСТЫ

LUMIN'ARTE® сауда маркалы LD01 жарықдиодты жарықдиодты сериялы шамдар кеңсе-әкімшілік, тұрғын үй және сауда орындарын жалпы және екілікті (сандық) жарықтандыруға арналған. Кернеуі 230В 50 Гц болатын бір фазалы айналымды ток желілерінде жұмыс істеуге арналған. Шамдар сертифицирталған және жарықтандыру осы түрде қолданылған барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. Электр энергиясының сапасын ГОСТ 32144-2013 сәйкес қауіпсіздік. Қоректендіру желісі коммуналдық және нақызған импульттік кедергілерден қорғалуы керек. Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді: КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 және КО ТР 037/2016.

ЖИНАҚТАУ

Құрастыру шамы; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; орау.

НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ МЕН ПАРАМЕТРЛЕРІ

Lumin'arte® өндірілген жарықдиодты шамдардың негізгі сипаттамалары мен параметрлері:

Мақала	LDL01	LDL01
Жарық көзінің түрі	LDL01-7W-R-3K	LDL01-7W-R-4K
Жарық көзінің түрі	SMD жарықдиоды	SMD жарықдиоды
Қуат қтғын, Вт	7	7
Кернеуі түрі	AC	AC
Номиналды (нормаланған) кернеуі, В	230	230
Кіріс кернеуінің диапазоны, В	220-240	220-240
Ток, А	0,06	0,06
Жылжыт. Гц	50	50
Корреляцияланған түс температурасы, К	3000	4000
Түсті көрсету индексі	≥ 80	≥ 80
Жарық ағыны, лм	560	560
Жарық тигімділігі, лм/Вт	80	80
Шашырау бұрышы, °	120	120
Қорғау дәрежесі, IP	40	40
Қорғау класы	II	II
Жұмыс температурасының диапазоны, °C	-20, +40	-20, +40
Климаттық орынлау	УХЛ4	УХЛ4
Қоршаған ортаның нормаланған шекті рұқсат етілген температурасы, Іа, °C	45	45
Нормаланған максималды Жұмыс температурасы (орамалар), Іw, °C	60	60
Нормаланған максималды Жұмыс температурасы (конденсатор), Іс, °C	75	75
Өлшемдері, мм	90x32	90x32
Тесік өлшемі, мм	Ø 70	Ø 70
Салмағы, г	0,05	0,05
Диффузор материалы	полипропилен	полипропилен
Корпус материалы	полипропилен	полипропилен
Қолданылатын полимерлі материалдардың отқа төзімділігі	V-2	V-2
Қолданылатын полимерлі материалдардың отқа төзімділігі	жанды қолдамайды	жанды қолдамайды
Қорытынты түрі	Ак	Ак
Қосымша мерзімі, сағат	30000	30000
Келіпкіш мерзімі, жылдар	2	2

ҚАҒЫПТАДЫ НҰСҚАУЛАРЫ

1. Шамды орнату және жөндеу жұмыстарын тек қуат көзінің өшірілгенін көз жеткізілгеннен кейін ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желіде қорғаныс қырғылысының (сөндіргіш, сақтандырылған) бар екеніне көз жеткізіңіз.

2. Жұмыс кезінде шамды және электр сымдарын химиялық бөлсенді ортадан, жанғыш және жанғыш заттар мен беттерден алыс орналастыру қажет.

3. Барлық электр қосымшалары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Сымдары зақымдалған немесе линазсы қарылған шамды қосуға және пайдалануға тыйым салынады. Шамды жанғыш материалдарға, мысалы, ағаш шпонға және қалыңдығы 2 мм-ден аз ағаш негіздік материалдарға орнатпауға тыйым салынады.

4. Шамды ыстыққа төзімді емес ошаулауы бар симмен қосуға тыйым салынады.

5. Корпус немесе диффузоры зақымдалған шаммен жұмыс істеуге тыйым салынады.

6. Шамды жылу ошаулауы немесе ұсас материалмен жабуға болмайды.

7. Егер ақулық анықталса, шамның қуатын өшіріп, себебі анықтау үшін білікті техникалық хабарласыңыз.

8. Шам «Тұтынушылардың электр қорғаныстарының техникалық пайдалану ережесіне» сәйкес жұмыс істеуі керек.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін білікті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

Шұғылға орнату үшін:

1. Шамды қаптамадан шығарып, оның бүтіндігіне көз жеткізіңіз.

2. Техникалық сипаттамалар жеткізгенді орнату санынұларын өлшемдеріне сәйкес төбегі тесікті дайындаңыз. Қосар алдында шамды тесікке орнатуды сынал көруді ұсынамыз (5-тармақты қараңыз). 1-сурет

3. Қуат кабелін (0,75 мм2 көлденең қимасы бар екі ядролы кабель) ажыратыңыз. Жеткізу қуыны кірмейді.

4. Сымдардың дайындалған ұштарын L, N шамдысына электр қондырғыларын орнату ережелерімен рұқсат етілген түрде қосыңыз. 2-сурет.

5. Сөндіргіш бекіткіштерді бұғу арқылы шамды төбеге орнатыңыз. Күріш, 3 Шамның орнында тұрғанын және сөндіргіш бекіткіштерді түзетінін тексеріңіз. 4-сурет