

|            |          |           |           |          |          |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <u>LC1</u> | <u>E</u> | <u>XX</u> | <u>XX</u> | <u>X</u> | <u>X</u> |
| 1          | 2        | 3         | 4         | 5        | 6        |

1. Контактор электромагнитный: **LC1**;
2. Условное обозначение серии: **E**;
3. Номинальный ток (AC3), А: **06-630 А**;
4. Дополнительные контакты мгновенного действия:  
**10-1НО**;  
**01-1НЗ**;  
**нет кода-1НО+1НЗ** (от 40А до 160А); без доп. контактов (от 200А до 630А);
5. Условное обозначение исполнения по напряжению включающей катушки:  
**B-24 В**;  
**E-48 В**;  
**F-110 В**;  
**M-220 В**;  
**Q-380 В**;
6. Номинальная частота:  
**5-50 Гц**;  
**6-60 Гц**;  
**7-50/60 Гц**.

Пример: запись обозначения контактора на номинальный ток 6 А, 3-х полюсный, дополнительный контакт мгновенного действия 1НО, с включающей катушкой на напряжение 380 В, номинальной частотой 50 Гц:

LC1E0610Q5, 3P, 6A, 1НО, 380В/50Гц, контактор электромагнитный (ЭТ)