

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ ДВО НЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Руководство по эксплуатации

1. Назначение и основные сведения

Светодиодные светильники серии ДВО не бытового назначения применяются для освещения помещений, где предъявляются особые условия эксплуатации. Диапазон рабочей температуры от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

2. Основные технические характеристики

Основные параметры и характеристики	Серия светильников		
	ДВО (не бытового назначения)		
Номинальная мощность, Вт	40		
Цветовая температура, К	4 000	5 000	6 500
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 85		
Угол рассеивания	120°		
Коэффициент мощности	≥ 0.9		
Степень защиты, IP	40/54		
Класс защиты от поражения электрическим током	II		
Срок службы, ч	100 000		
Размер, мм	595x595x31		
Световой поток, лм	5 000		
Рассеиватель	микропризма/опаловый		
Материал рассеивателя	поликарбонат		
Циклы переключения	50 000		
Блок аварийного питания	в зависимости от комплектации		
Время работы блока аварийного питания, мин.	40-60		

3. Комплект поставки

Индивидуальная:

Светодиодный светильник – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., упаковка – 1 шт.

Групповая:

Светодиодный светильник – 2/4/6/8/10 шт., руководство по эксплуатации – 2/4/6/8/10 шт., упаковка – 1 шт.

4. Требования безопасности

Подключение светодиодного светильника должно выполняться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и обслуживанию светодиодного светильника должны производиться только при отключенной сети питания. Не допускается эксплуатация светодиодного светильника с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений. При эксплуатации необходимо располагать светодиодный светильник

и сетевой кабель вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей. В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода из строя и замены на исправный прибор.

При выходе из строя светодиодного светильника в период гарантийного срока необходимо обратиться в сервисный центр производителя. При выходе из строя светодиодного светильника после истечения гарантийного срока, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего руководства.

5. Монтаж светильника

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом светильника убедитесь в том, что сетевое напряжение отключено!

1. Освободить светильник от упаковки.
2. Подключить блок питания к светильнику.
3. Установить светильник в ячейку потолка «Армстронг» или декоративную рамку для накладного монтажа.
4. Подключить блок питания к сети используя соответствующие клеммные колодки или клеммы СМК.
5. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -25°C до +50°C и относительной влажности не более 70%.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12/36/60 месяцев с даты реализации в зависимости от модели.

Срок хранения: не ограничен.

Срок службы светильника светодиодного: не менее 3 лет.

Срок службы светодиодов: 100 000 ч.

Дата изготовления и серийный номер указаны на изделии.

etprom.by

EAC

Гарантийный талон	Штамп магазина:
Дата изготовления: « » 20 г.	
Дата продажи: « » 20 г.	
Подпись продавца:	

Изготовитель: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н., Новодворский с/с, 18, пом. 17.