




Руководство по эксплуатации



Меры предосторожности

- Допустимое отклонение напряжения питания датчика составляет 10% от номинального значения. Перед включением питания убедитесь, что напряжение питания находится в указанном диапазоне.
- Время от включения питания до готовности к нормальному функционированию датчика составляет 100 мс, убедитесь, что датчик используется через 100 мс после включения питания.
- При использовании разных источников питания для датчика и нагрузки сначала включите питание датчика.
- Когда датчик не используется, рекомендуется сначала отключить питание нагрузки, а затем отключить питание датчика.
- Не подвергайте датчик сильным внешним воздействиям (таким как удары молотком и т.п.) во время установки.
- Избегайте использования растворителей, спиртов или других органических растворителей.

Указания по безопасной эксплуатации

- Не используйте в среде с легковоспламеняющимися, взрывоопасными или агрессивными газами.
- Не используйте в масляной или химической среде.
- Не используйте в условиях повышенной влажности.
- Не используйте под прямыми солнечными лучами.
- Не использовать в условиях окр. среды, превышающих номинальное значение.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот продукт без разрешения.

Утилизация

- Утилизируйте датчик в соответствии с правилами утилизации промышленных отходов.

■ Габаритные размеры

PSS с соединителем: ЖелтыйLED ЗеленыйLED Приемник Излучатель	PSS с кабелем: Кабель: ø3.9 Стандартная длина: 2 м Минимальный радиус изгиба: 12мм ЖелтыйLED ЗеленыйLED Приемник Излучатель	M12 Соединитель CS S19-3-2 2 Бел 3 - Син. 1 + Кор 4 Чер.		M12 Соединитель CS S20-3-2 2 Бел 3 - Син. 1 + Кор 4 Чер.	
PSS (BGS (подавление заднего фона)) с соединителем: ЖелтыйLED ЗеленыйLED Приемник Излучатель	PSS (BGS (подавление заднего фона)) с кабелем: Кабель: ø3.9 Стандартная длина: 2 м Минимальный радиус изгиба: 12мм ЖелтыйLED ЗеленыйLED Приемник Излучатель	Утопленный монтажный кронштейн ZJP-10 Ø27 6.2 Ø16.7 2 12.5 15.1 M18x1-4g			
		Отражатель OR12 60 52 40 34 2-Ø3.2	Отражатель: OR10 Ø82 Ø5.0 Ø9.0	Отражатель: OR15 65 55 40 34 2-Ø3.2	Отражатель: OR14 3-4.5 120° 120° 120° Ø25.6 Ø22.5 3-3.0
		Гайка M18 - PSS SW24 M18x1		Монтажный кронштейн HL 18G 18.1 R1 4 места 10 18 30 40 R3 max 37 2 5.2 2 паза 17 14 18	
		Гайка M18 - PSM SW24 30° 4		■ Монтаж Гайка M18 (стандартный аксессуар) Латунь Гайка M18 (стандартный аксессуар) Пластик Монтажный кронштейн (продается отдельно) Утопленный монтажный кронштейн (продается отдельно) ZJP-10	
PSM с соединителем: ЖелтыйLED ЗеленыйLED Приемник Излучатель	PSM с кабелем: Кабель: ø3.9 Стандартная длина: 2 м Минимальный радиус изгиба: 12мм ЖелтыйLED ЗеленыйLED Приемник Излучатель				
PSM (BGS (подавление заднего фона)) с соединителем: ЖелтыйLED ЗеленыйLED Приемник Излучатель	PSM (BGS (подавление заднего фона)) с кабелем: Кабель: ø3.9 Стандартная длина: 2 м Минимальный радиус изгиба: 12мм ЖелтыйLED ЗеленыйLED Приемник Излучатель				

■ Монтаж

