

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Светильники переносные

Продукция соответствует требованиям ТР ТС004/2011

«Об безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Светильники поставляются в различных исполнениях, отличающихся наличием/отсутствием встроенной штепсельной розетки, предназначенной для электропитания других приборов.

Инструкция по эксплуатации

Перед началом использования светильника внимательно ознакомьтесь с инструкцией!
открытой (снятой, поврежденной) решеткой.

1. Назначение и область применения.

Светильники переносные предназначены для применения в сетях переменного тока номинальным напряжением 230В. Основная область применения светильников: для временного местного освещения при проведении работ в условиях удаленности от источника света, также обеспечение электропитания приборов, посредством встроенной штепсельной розетки.

Эксплуатационные ограничения: не допускается эксплуатация светильников при условиях, не соответствующих в разделе 2, в помещениях с потенциально взрывоопасными средами; при воздействии атмосферных осадков; детьми. Использование возможно только внутри помещений.

2. Технические характеристики.

Характеристика электропитания - 230В/50Гц

Макс. мощность источника света, Вт - 60

Штепсельная розетка, тип - 3А/230В

Длина шнура, м - от 3 до 30

Степень защиты - IP20

Условия эксплуатации – от 5°С до 25°С,

относительная влажность до 90% при 25°С,

Срок службы – 5 лет

3. В комплект входят:

Светильник в сборе- 1 шт;

Индивидуальная упаковка- 1 шт

4. Требования безопасности

4.1. ВНИМАНИЕ! Не допускается

эксплуатация светильников с видимыми повреждениями корпуса и/или шнура, а также со снятым отражателем и/или

5.1.5. Подвесить светильник к точке подвеса за крюк.

5.1.7. Подсоединить штепсельную вилку светильника к розетке напряжением 230В.

Если при этом Вы почувствовали запахи характерный для горящей электропроводки, обожженной источник дыма или огня, необходимо обесточить точку подключения электропитания.

5.1.8. Переверните выключатель в положение «1»

5.2. Использование светильника.

5.2.1. Во время использования светильника следите за сохранностью шнура питания.

5.2.2. Не прикасайтесь к металлическому отражателю и решетке!

5.2.3. При подключении вилки к встроенной розетке, придерживайте светильник за ручку

5.3. Завершение работы

5.3.1. Придерживая светильник за ручку, переведите выключатель в положение «0»

5.3.2. Извлеките штепсельную вилку из розетки

5.3.3. Дайте светильнику остыть в течении 15-20 минут. Возможен нагрев металлического отражателя и решетки.

5.3.4. Снимайте светильник с точки подвеса

5.3.5. Аккуратно, без перекручивания сматывайте шнур питания.

5.3.6. Уберите светильник в сухое место хранения.

6. Возможные неисправности и способы их устранения. При обнаружении неисправностей, необходимо обесточить точку подключения светильника и извлечь из нее штепсельную вилку светильника.

6.1. Лампа не работает:

- Проверьте наличие электропитания

- Проверьте работоспособность лампы, замените лампу при необходимости

- Проверьте целостность штепсельной вилки и шнура питания

6.2. Подключенный к встроенной розетке прибор не работает:

- Проверьте наличие электропитания напряжением 230В

- Проверьте работоспособность прибора, подключив его в другую розетку

Если вышеприведенные действия не дали результата или была выявлена причина неисправности светильника обратитесь к квалифицированному специалисту

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации.

7.1. Транспортировка светильников допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя,

обеспечивающим предохранение упакованного светильника от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

7.2. Хранения светильника осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией

при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50°С и относительной влажности 70%.

7.3. Утилизировать изделия как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Внимание! Сохраняйте паспорт на светильник в течении гарантийного срока. Дата изготовления указана на упаковке.

9. Сведения об изготовителе: Производитель: ООО «ТД Независимость» Адрес: г. Москва, ул. Молодогвардейская 61стр 39. Сделано в России.