



Крюк / hook

Ручка / handle

Солнечная панель /
solar panel



USB выход - для зарядки внешних устройств / USB outlet

USB вход - для зарядки изделия /
USB input port

кнопка включения и переключения режимов / switch & mode change button

индикация зарядки и статуса батареи / battery condition display

LED-прожектор с аккумулятором - отличный помощник в гараже, на рыбалке, охоте или отдыхе на природе, а также для домашнего использования.

Несколько режимов работы - удобно адаптировать яркость и цвет под конкретные задачи

- освещение территории;
- аварийное освещение в экстренных ситуациях.

Мощность устройства достигает внушительных 10Вт, что обеспечивается за счет эффективной работы 288 светодиодов и обеспечивает равномерный световой поток до 550 люмен без мерцания и сравним со светотдачей от лампы накаливания до 100Вт.

Зарядка устройства происходит от телефонного зарядного устройства 1-2А 5В (не входит в комплект) с выходом USB A через кабель USB A/C (входит в комплект). Также устройство может быть заряжено от лучей солнца через систему солнечных панелей, что дает возможность зарядить устройство на природе без доступа к регулярному электроснабжению. Это особенно важно и удобно при длительном отсутствии электроснабжения. Для большей эффективности установите его в наиболее освещаемом месте солнечной панелью - ВВЕРХ по направлению к солнцу. Чем лучше и дольше освещается солнечная панель светильника на солнце, тем больший ток зарядит аккумулятор и дольше и ярче светильник будет работать при включении. Светильник поставляется отключенным. Для включения нажмите кнопку включения. Используйте эту же кнопку для переключения между режимами и выключения светильника.

Благодаря выходу USB-C данное устройство можно использовать как пауэр-банк для зарядки телефона. Естественно, необходимо учитывать, что скорость зарядки телефона будет отличаться от скорости зарядки от обычной электросети, т.к. задача устройства в первую очередь - это освещение локального пространства.

Уровень защиты соответствует требованиям IP65 и гарантирует устойчивость к влаге и пыли, поэтому модель подходит для эксплуатации в погодных условиях.

Устройство отличается эргономичным продуманным дизайном и удобством использования: ручка, крюк и магниты обеспечивают удобство функционирования, использования, установки и закрепления в самых непредвиденных условиях, в том числе на металлической откосной поверхности. Компактный размер устройства обеспечивает удобство хранения.

Светильник снабжен заменяемыми батареями. При необходимости заменить батареи (в случае полной потери емкости - обычно через 3 года), обратитесь к специалистам специализирующимся на ремонте такого рода устройств. Не привлекайте неспециалистов для ремонта данного светильника. Снижение емкости аккумулятора со временем - естественный процесс износа и не покрывается гарантийными обязательствами производителя и поставщика.

Не выбрасывайте использованные батареи и аккумуляторы с бытовым мусором. Это очень вредно для вас и природы! Пожалуйста, сдавайте их в специализированные пункты сбора.

Аккумулятор выходит на полную емкость в течение нескольких циклов зарядки-разрядки. Рекомендуется после покупки провести несколько циклов полного заряда и разряда.

С наступлением морозов и массовых осадков настоятельно рекомендуется перенести светильник в теплое и сухое помещение для хранения. При длительном воздействии низких температур на разряженную батарею, последняя может выйти из строя. Это обычное следствие для всех такого рода аккумуляторных батарей! Такие случаи не покрываются гарантийными обязательствами производителя и поставщика. Зарядите батарею перед длительным хранением. Тщательное соблюдение данных правил поможет данному изделию радовать Вас длительное время!

Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия

АДРЕС: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 30174 Венеция (ВЕ), Италия

Гарантийные обязательства

Светильники производства фирмы "Арте ламп" спроектированы, изготовлены и протестированы в соответствии с требованиями Европейских стандартов безопасности (EN 60.598 CE). Гарантийные обязательства выполняются в течение 3 лет со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством и с документом, подтверждающим дату покупки. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией светильника в нештатном режиме, либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также произошедшим вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, коротких замыканий и т.д.). Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения светильника, включая повреждения (сколы) плафонов. За ущерб, принесенный в результате неправильного использования светильника или использования его не по назначению, производитель ответственности не несет. Срок службы светильника не менее 3 лет. Светильник с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается только в период гарантийного срока. Сделано в Китае

RU Параметры

Ток зарядки изделия: 2А 5В

Емкость аккумулятора: 4800 мА/ч (размер 18650)

Время зарядки изделия через USB 2А 5В - 4-5 часов

Время работы изделия:- 4 - 8 часов*

5 режимов освещения/работы: яркий холодный (8500К), яркий теплый (3000К), яркий нейтральный (4500К), тусклый нейтральный (4500К), аварийный

Назначение

освещение локального пространства;

аварийная индикация для привлечения внимания

*в зависимости от режима работы и/или состояния аккумулятора

EN Parameters

item charge current: 2A 5V

battery capacity: 4800 mA/h (18650 type)

USB charging time at 2A 5V - 4 - 5 hours

item working time - 4 - 8 hours*

5 working modes: cold bright light (8500K), warm bright light (3000K), neutral bright light (4500K), dusk neutral light (4500K), alert light.

Purpose

local space lighting;

emergency indication to attract attention

*depends on mode and battery condition

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Использованное электрическое оборудование является вторичным сырьем. Его нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов (отмечено в тексте), поскольку оно может содержать вещества, опасные для здоровья и жизни людей, а также для окружающей среды. В соответствии с директивой WEEE (Директива 2012/19/EC), действующей в Европейском Союзе, для использованного электрического и электронного оборудования должны применяться отдельные методы утилизации. Пользователь, который намерен избавиться от этого изделия, обязан сдать его в пункт сбора использованного оборудования, например, продавцу этого оборудования или другому предприятию, занимающему сбором отходов этого типа. Указанные выше обязательства возникают из закона от 11 сентября 2015 г. об использованном электрическом и электронном оборудовании и должны обеспечить надлежащий уровень сбора, восстановления и повторной переработки использованного оборудования, и следовательно, способствовать защите окружающей среды.

