

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации изделия.

Общая информация. Назначение

Светодиодные светильники ULM-F42 с датчиком движения и освещенности предназначены для подсветки рабочей зоны и шкафов в жилых и общественных помещениях. Корпус светильника изготовлен из пластика.

Основные параметры и характеристики

	ULM-F42-3W/4200K SENSOR IP20 WHITE
Мощность, Вт	3
Световой поток, лм	150
Цветовая температура, К	4200
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент пульсации	<5%
Источник питания	батарейки 4AAA
Угол рассеивания, град	160
Габаритные размеры, мм	308x85x65
Диапазон рабочих температур, °С	0...+45
Защита от пыли и влаги (IP)	20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Тип кривой силы света	D
Класс светораспределения	P

Правила и условия безопасной эксплуатации

При установке элементов питания соблюдайте полярность.

Правила и условия монтажа

Способ установки светильника - накладной, настенный. Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса, рассеивателя, отсутствие повреждений изоляции проводов. Установите элементы питания типоразмера AAA в отсек для батареек. При установке соблюдайте полярность. Подключите провод к батарейному отсеку и далее к отсеку с датчиком движения. Подключите к блоку с датчиком движения светодиодную полосу. Вы можете подключать, в зависимости от вашего желания, одну, две или три светодиодных полосы. Светодиодные полосы соединяются между собой при помощи переходников, входящих в комплект поставки. Установите светильник на выбранную поверхность, в соответствии с мерами безопасности, представленными в данной инструкции. При установке используйте крепежные изделия, поставляемые в комплекте со светильником.

Подготовка к работе

После установки светильника, вы можете при помощи переключателя, расположенного на батарейном отсеке, задать время свечения светильника. Выберите один из двух режимов: 30 секунд или 1 минута. Светильник включится при обнаружении датчиком движения движущегося объекта в зоне не более 1-3 метров. Датчик движения срабатывает только в темном помещении, при освещенности менее 10 Лк.

Меры предосторожности

В случае обнаружения неисправностей в работе светильника, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно, обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях.

Регулярно проверяйте исправность изоляции проводов.

В случае нарушения изоляции, не исправляйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.

Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.

Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура и соединительных кабелей.

Условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранение и перевозка производится в соответствии с инструкциями (символами) указанными на упаковке товара. При перевозке и хранении не бросать и не подвергать воздействию влаги

Для реализации в розничных и оптовых торговых организациях

При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из стекла, пластика.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях и естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °С. При хранении на складах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Срок службы

Срок службы светильника составляет 30 000 часов.

Срок годности - неограничен.

Гарантии изготовителя

На светильник распространяется гарантия в течение 24 месяцев с начала эксплуатации изделия.

В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации светильника, отсчет срока гарантии начинается с момента даты поставки продукции.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителем.

ВНИМАНИЕ!

При нарушении настоящей инструкции при эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Меры при обнаружении неисправностей

Не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. По любым вопросам обращайтесь по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)1825105 или на сайт www.uniel.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств» и требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.



Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синъю Норд Рорд 161, Синъю Деवलпмент Зон, Линьинь, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com
 Импортёр: ООО «Юниэл-Восток», 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.
 Тел.: +7 (4232) 73-77-18. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)1825105, e-mail: retail@unimarket.org

Издание	Номер серии
	Дата изготовления
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена

Uniel

СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Жиһазға арналған жарықдиодты шамдалдарды пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ULM-F42 моделінің ULM сериялы Uniel сауда белгісі

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Шамдалды аспапты пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Жалпы ақпарат. Мақсаты

Қозғалыс және жарықтандыру датчигі бар ULM-F42 жарықдиодты шамдары тұрғын және қоғамдық үй-жайлардағы жұмыс аймағы мен шақфтарды жарықтандыруға арналған. Шамдардың корпусы пластиктен жасалған.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

	ULM-F42-3W/4200K SENSOR IP20 WHITE
Қуаты, Вт	3
Жарық ағыны, лм	150
Түсті температура, К	4200
Түс беру индексі, Ra	70
Пульсация коэффициенті	<5%
Көрек көзі	4AAA батареялар
Шашырау бұрышы, град	160
Габариттік өлшемдер, мм	308x85x65
Жұмыс температурасының диапазоны, ° C	0...+45
Шаң мен ылғалдан қорғау (IP)	20
Электр тоғынан зақымданудан қорғау сыныбы	III
Жарық күші қисығының түрі	D
Жарық тарату класы	P

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары

Қуат көзі элементтерін орнатқан кезде полярлықты сақтаңыз.

Монтаждау ережелері мен шарттары

Шамдалды орнату әдісі - үстемсе, қабырғалық
 Шамдалды қаптамадан босатыңыз және оның корпусында, шашыратқышта, шамда зақымдану жоқтығын; желілік шнур, жалғағыш кабельдердің оқшаулағышында зақымдану жоқтығын тексеріңіз.
 ААА типті өлшемдегі қуат көзі элементтерін батарея бөліміне орнатыңыз. Орнату кезінде полярлықты сақтаңыз.
 Қуат көзі шнурын қуат көзі ойығына және ары қарай қозғалыс тетігі бар ойыққа қосыңыз.
 Қозғалыс тетігі бар блокқа жарық диодты жолақты қосыңыз.
 Сіз өзіңіздің қалауыңызға байланысты бір, екі немесе үш жарықдиодты жолақты қосуыңызға болады.
 Жарықдиодты жолақтар жеткізілім жиынтығына кіретін жалғастырығыш көмегімен өзара байланысты.
 Осы Нұсқаулық көрсетілген қауіпсіздік шараларына сәйкес шамдалды таңдалған бетке орнатыңыз.
 Орнату кезінде шамдалмен бірге жиынтықта жеткізілетін бекітіш бұйымдарды қолданыңыз.

Жұмысқа дайындық

Шамдалды орнатқаннан кейін, сіз батарея бөлімінде орналасқан ауыстырып қосқышты пайдаланып, шамдалдың жарқырау уақытын орната аласыз. Екі режимнің біреуін таңдаңыз: 30 секунд немесе 1 минут. Қозғалыс датчигі 1-3 м аспайтын аймақта қозғалатын объектіні анықтаған кезде шам қосылады. Қозғалыс тетігі тек қараңғыда, жарық 10 Lux-тан аз жарық болған кезде жұмыс істейді.

Сақтық шаралары

Шамдалдың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда ақаулықты өзіңіз жоюға тырыспаңыз, көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.

Шамдалды тоқ өткізгіш және дымқыл беттерге қоймаңыз.
 Желілік шнурдың оқшаулағышын және барлық жалғағыш кабельдердің бүтіндігін үнемі тексеріп отырыңыз. Оқшаулау бұзылған жағдайда, ақаулықты өзіңіз түзетпеңіз және дереу білікті маманның көмегіне жүгініңіз.
 Шамдалды шуберекпен және басқа жеңіл туганатын материалдармен жаппаңыз.
 Балағарды электр құралдарын пайдалану ережелерін түсіндіріңіз. Кішкентай балалар мен үй жануарлары үшін аспапқа жанасу мүмкіндігін шектеңіз. Корпусы зақымдалған және/немесе желілік шнурдың және жалғағыш кабельдердің оқшаулағышы бұзылған шамдалды пайдалануға тыйым салынады.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

Сақтау және тасымалдау тауардың қаптамасында көрсетілген нұсқаулықтарға (символдарға) сәйкес жүргізіледі. Тасымалдау кезінде лақтырмаңыз және ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз.
 Көтерме және бөлшек сауда ұйымдары арқылы сату үшін арналған.
 Шамдалдарды кәдеге жарату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізіледі.
 Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққы жүктемесінен сақтауды қамтамасыз ететін кез келген жабық көлік түрімен тасымалдауға жол беріледі. Сақтау дайындаушының қаптамасында жабық үй-жайларда және қоршаған ауаның температурасы -40-тан + 50 ° C дейін болған кезде табиғи желдетумен жүзеге асырылады. Сөрелерде сақтау кезінде қаптама биіктігі бойынша 4-5 қатардан аспайтандай етіп жинақталуы тиіс.
 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 сыныбына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4-сыныпты бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі жергілікті мемлекеттік билік органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен кәдеге жаратуға болмайды.

Қызмет мерзімі 30 000 сағат. Қызмет ету мерзімі шектелмеген.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

Бұйымға кепілдік бұйымды сатып алғаннан бастап 24 ай бойы таралады.
 Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе тұтынушының кінәсінен туындаған ақаулықтармен істен шығуларды жоюға тұтынушы бұл туралы өтініш берген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді.
Назар аударыңыз!
 Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық бұзылған кезде, сондай-ақ шамдалға жол берілмейтін әсер етудің айқын белгілері болған кезде (соққыдан зақымдану, су құю іздері, шаң, кір және т. б.) бұйымға кепілдік шарттары қолданылмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Шамдалдың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда, ақаулықты өзіңіз жоюға тырыспаңыз және білікті маманның көмегіне жүгініңіз. Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе uniel.com сайтына жүгініңіз.

Сертификатталу

Өнім сертификакталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
 Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпін, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.
 Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.russia.



Издание	Номер серии
Место продажи	Дата изготовления
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена