

Управление режимами светильника

Данным светильником можно управлять с помощью настенного выключателя. Ниже перечислены ключевые особенности управления:

► ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Если с момента выключения светильника прошло более 3-5 секунд, то при следующем включении он включится в последнем используемом режиме.

► ФУНКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

Режимы светильника переключаются перещелкиванием (ВЫКЛ-ВКЛ) выключателя. Переключение требуется выполнять в умеренном темпе (не более 1 раза в секунду).

Порядок смены режимов:

ВЕСЬ СВЕТ → ПОДСВЕТКА → ОСНОВНОЙ СВЕТ → ВЕСЬ СВЕТ... и т.д.

► ФУНКЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ

В случае, когда установлено несколько светильников, управляемых одним выключателем (например, ряд из светильников в длинном коридоре), иногда может наблюдаться рассинхронизация режимов. Если один из светильников оказался несинхронен с остальными, можно выполнить синхронизацию.

Для этого нужно включить выключатель, а затем быстро (в течение 1 секунды) сделать:

ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ (2 перещелкивания).

В результате все светильники должны включиться в режиме ПОДСВЕТКИ.

INLUX

NEO ИНСТРУКЦИЯ

ПОДДЕРЖКА
И ГАРАНТИЯ



Общие сведения

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки INLUX!

Внимательно изучите инструкцию перед установкой и использованием изделия.

Светильник предназначен для основного или дополнительного освещения помещений, сертифицирован и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ и безопасно в течение всего срока службы при соблюдении правил его эксплуатации. Дата производства светильника указана на маркировке тыльной стороны корпуса.

Технические сведения

Модель	Входное напряжение	Общая мощность	Макс. мощность основного света*	Макс. мощность RGB-подсветки*	Диаметр, высота
IN7031x	~110-270В, 50Гц	макс. 22Вт	20Вт	2Вт	300мм, 25мм
IN7033x		макс. 32Вт	30Вт	3Вт	400мм, 25мм

*максимальные показатели мощности основного света и подсветки достигаются только при их отдельном использовании. При одновременном включении основного света и подсветки их суммарная мощность не превышает общую максимальную мощность светильника.

Комплектация

- ▶ Светильник - 1 шт.
- ▶ Монтажный набор - 1 шт.
- ▶ Инструкция - 1 шт.
- ▶ Упаковка - 1 шт.

Требования безопасности

Монтаж и демонтаж светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети! Во избежание ошибок при установке, обратитесь к квалифицированному электрику.

Светильник предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях нормальной комнатной температуры и влажности.

При механических повреждениях, нарушающих целостность светильника, эксплуатация запрещена. Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

Удаление загрязнений с поверхности светильника следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей.

Монтаж и подключение

- ▶ Обесточьте сетевой кабель.
- ▶ Снимите крепежный кронштейн, повернув его против часовой стрелки.
- ▶ Используя кронштейн, отметьте точки крепления на предполагаемом месте установки.
- ▶ При необходимости просверлите отверстия и установите дюбели.
- ▶ Прикрутите кронштейн с помощью саморезов (входят в комплект).
- ▶ Подвесьте светильник на кронштейне с помощью специального тросика.
- ▶ Соедините провода светильника с проводами сетевого кабеля.
- ▶ Выберите желаемый оттенок свечения переключателем (см. рисунок на упаковке).
- ▶ Закрепите светильник на кронштейне, повернув его по часовой стрелке.

Транспортировка, хранение и утилизация

Хранение и перевозку следует осуществлять только в заводской упаковке при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизацию следует производить в соответствии с правилами утилизации бытовой электроники согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Возврат и обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

Возврат и обмен светильника возможен только при условии полной комплектации и отсутствии механических повреждений.

Сведения об изготовителе, импортере и представителе в РФ

Изготовитель: Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No 1, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР

Импортер и представитель в РФ : ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37

Дата продажи: _____
(дата, подпись продавца, штамп магазина)