WATTICO

ENERGY AUTONOMY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК BATTERY MAX 2048Втч


WATTICO.RU

Предисловие

Спасибо за приобретение дополнительного батарейного блока Battery MAX емкостью 2048 Втч. Данный блок предназначен для увеличения емкости нашей электростанции. Note 2200 Max. Он может работать только при подключении к вышеуказанной электростанции.

Упаковка содержит

1



1* Кабель подключения

2



1 * Инструкция по применению
(включает в себя гарантийный талон)

Важно прочесть перед эксплуатацией

1. Храните батарейный блок вдали от прямого огня и любых других источников тепла, температура которых превышает 60°C.
2. Храните устройство вдали от влаги и остерегайтесь попадания воды под корпус устройства.
3. Не подвергайте давлению, не сгибайте, не режьте, не роняйте и не ставьте тяжелые предметы на устройство.
4. Не используйте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения.
5. Заряжайте блок каждые 6 месяцев, даже если не используете его.

Параметры изделия

Ёмкость батареи:	2048Втч (640000мАч/3.2В)
Защита от:	Короткого замыкания, Сверхтока, Перенапряжения, Низкого напряжения, Перегрева
Рабочая температура:	Температура заряда: 0~40°C Температура разряда / хранения:: -20~60°C
Жизненные циклы аккумулятора:	4000 циклов (остаточная емкость 80%)
Сквозной заряд:	Поддерживается
Размер:	480*255*240мм
Вес:	18.56 кг

Диаграмма продукта




Светодиодный дисплей

Нажмите кнопку включения/ выключения дисплея. Светодиодный индикатор покажет оставшийся процент заряда аккумулятора и автоматически выключится через 6 секунд.

При подключении к станции Home 2200 Max аккумуляторный блок автоматически отобразит оставшийся заряд и будет постоянно транслировать его во время использования.

Светодиодный значок ⚡ будет мигать в качестве напоминания, когда уровень заряда достигнет ниже 20%.



Инструкция по применению

1. Нажмите кнопку включения/ выключения, чтобы увидеть оставшийся заряд батареи.



2. Подключение: Используйте соединительный кабель, чтобы подключить левый порт аккумуляторного блока к порту аккумулятора на электростанции Home 2200 Max.

Подключение нескольких блоков: Если вы используете несколько аккумуляторных блоков (до 4), соединяйте их последовательно: Левый порт первого батарейного блока подключается к электростанции (или к предыдущему блоку, если он уже подключен). Правый порт каждого блока соединяется с левым портом следующего батарейного блока в цепочке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК BATTERY MAX 2048Втч







Заряд и отображение блоков

Зарядка данного батарейного блока может осуществляться только с помощью электростанции Home 2200 Max. Заряжайте его, подключив к электростанции, при этом способы и время зарядки батарейного блока такие же, как и у самой электростанции.

1. После подключения дополнительных блоков к электростанции Home 2200 Max на ЖК-дисплее станции последовательно отобразятся цифры 1, 2, 3 и 4, обозначающие аккумуляторные батареи.

2. Разряд: Аккумуляторную батарею можно разрядить только подключив к станции Home 2200 Max. При разряде станции и аккумуляторные батареи будут разряжаться одновременно.

3. Заряд: Аккумуляторную батарею можно заряжать только путем подключения к станции. При заряде станции и аккумуляторные батареи будут заряжаться одновременно.

Меры предосторожности при заряде устройства

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на электро-станцию во время заряда, чтобы избежать перегрева.

Техническое обслуживание и хранение

1) Если устройство не используется в течение длительного времени, отключените его от питания, отсоединив адаптер переменного тока из розетки.

2) Заряжайте устройство до 80% каждые 3-6 месяцев для длительного хранения..

3) Когда заряд падает до 20%, своевременно подзаряжайте электростанцию, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

4) Аккуратно протирайте устройство сухой мягкой тканью.

5) Не размещайте на нем предметы ни при эксплуатации, ни при хранении.

6) Храните в сухом и прохладном месте при температуре от -20°C до 60°C и влажности от 20% до 85%.

7) Избегайте контакта с агрессивными веществами, огнём и источниками сильного тепла.

Гарантия и сервис клиентской поддержки

Благодарим Вас за приобретение нашего дополнительного батарейного блока емкостью 2048 Втч. Гарантийный срок данной модели составляет 24 месяца с момента приобретения Вами данного устройства. Гарантия распространяется на дефекты материала, а также производственные дефекты до отгрузки товара третьим лицам. Гарантия не распространяется на любые дефекты или повреждения, вызванные неправильным использованием устройства, деформирования электростанции, разборкой или эксплуатацией не в соответствии с официальными инструкциями и руководствами. Если у Вас возникли вопросы по гарантийному обслуживанию или Вам нужна техническая консультация, свяжитесь с нашей гарантийной службой по телефону **8 800 300 68 50** или напишите письмо на электронную почту: **sales@wattico.ru** Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы.

ОСТОРОЖНО!

А) Подключайте блок только к электростанции Home 2200 Max, с другими моделями использовать нельзя.

Б) Не допускайте перезаряда аккумулятора — следуйте указаниям инструкции.

В) Не курите и не создавайте открытого огня или искр рядом с батарейным блоком.

Г) Заряжайте устройство только в хорошо проветриваемых помещениях.

Д) Во избежание удара током подключайте блок питания только к розеткам с корректным заземлением.

Е) Не используйте устройство, если кабель питания или батарейный кабель имеют повреждения.

Ж) Храните и эксплуатируйте прибор вдали от влаги; не используйте его под дождём.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию без предварительного уведомления. Актуальная версия инструкции всегда доступна по QR-коду ниже.



Наведите камеру смартфона на QR-код для перехода к последней версии документа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	**1**
Срок гарантийной поддержки:	**24 месяца**

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслужи - вание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
7. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом,в слу - чаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

«___»_____20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация _____

Фамилия и подпись продавца _____

Условая возврата товара потребителем

"Условия возврата товара потребителем (не применимо для организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, приобретающих товар в коммерческих целях):

Отказ потребителя от технически сложного товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, возможен в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 (семи) календарных дней в соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Возврат товара надлежащего качества допускается при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств, комплектности, заводских пломб и маркировки. Отсутствие документа, подтверждающего приобретение товара у продавца, не лишает потребителя права ссылаться на иные доказательства покупки.

Товар надлежащего качества, имеющий индивидуально-определенные свойства и предназначенный исключительно для использования конкретным потребителем, возврату не подлежит.

Настоящим потребителю в письменной форме сообщается о порядке и сроке возврата товара надлежащего качества."

WATTICO

ENERGY AUTONOMY

CE RoHS

sales@wattico.ru