

Camelion®

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Артикулы:

LWL-2010-40CL, LWL-2010-80CL,
LWL-2010-100CL, LWL-2010-140CL,
LWL-2011-40CL, LWL-2011-80CL,
LWL-2011-100CL, LWL-2011-140CL




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Светильники светодиодные Camelion, артикулы LWL-2010-40CL, LWL-2010-80CL, LWL-2010-100CL, LWL-2010-140CL, LWL-2011-40CL, LWL-2011-80CL, LWL-2011-100CL, LWL-2011-140CL
- Светильники светодиодные предназначены для общей и местной подсветки интерьера внутри квартир, офисов, учреждений.

3. Технические характеристики:

- Напряжение питания: 230В, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Угол рассеивания: 120°
- Индекс цветопередачи (Ra): 80+
- Цветовая температура: 4000К (холодный свет)
- Срок службы светодиодов: ≥30000 часов
- Температура эксплуатации: 0°...+40°С
- Материал: пластик
- Степень защиты: IP20
- Класс электрозащиты: класс I
- Возможность последовательного соединения (рис.1): до 100Вт (макс.)
- Потребляемая мощность, количество светодиодов, световой поток, размер устройства:




(Рис.1)

Модель	Количество светодиодов, шт	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Соответствует лампе накаливания, Вт	Габаритные размеры светильников, мм
LWL-2010/2011-40CL	40	360	4	30	342x22x43
LWL-2010/2011-80CL	80	750	8	65	570x22x43
LWL-2010/2011-100CL	100	1040	10	85	900x22x43
LWL-2010/2011-140CL	140	1420	14	110	1200x22x43

- Комплектность:** светильник, сетевой провод 120см, соединительный провод 18см, установочный комплект, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

- Правила и условия монтажа:** Светильник устанавливается на желаемое место с помощью металлических крепежных пластин, которые крепятся непосредственно к поверхности при помощи шурупов (Рис.2).
Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.




(Рис.2)

- Подключение:** подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

- Пуск и введение в эксплуатацию (см.Рис.1):**

Перед установкой светильника обесточьте сетевую кабель!

- Аккуратно достаньте светильник и комплект для установки из заводской упаковки.
- Разметьте на поверхности места установки крепежных скоб.
- Если поверхность сделана из кирпича или подобного материала, то просверлите в ней с помощью специального сверла размеченные установочные отверстия. Вставьте в них дюбели (в комплект не входят) и установите крепежные скобы из комплекта.
- Если поверхность сделана из мягкого материала (дерево, гипсокартон, пластик), то шурупы вкручиваются непосредственно в поверхность.
- Установите светильник, зафиксировав его в крепежных скобах (Рис.3).
- Подключите сетевой провод к светильнику и проверьте работоспособность.



(Рис.3)

- Регулирование:** не требует специального регулирования.

- Возможные неисправности и пути устранения:**

За время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

- Ограничения в использовании:** Использовать по прямому назначению.

- Правила и условия безопасной эксплуатации:**

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого кабеля.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.

- В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его. Эксплуатация светильника без защитного плафона недопустима.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

- Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:**

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

- Срок службы изделия:**

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

- Правила продажи изделия:**

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

- Сведения о сертификации:**

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

- Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

- Дата выпуска и продажи:**

Дата выпуска: _____
(Date of production)

Дата продажи: _____
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

- Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:**

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай {«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China}

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

- Сведения о соответствии требованиям:**

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

- Сведения о маркировке:**

Изделие промаркировано единым знаком обращения ЕАС.

