



Спасибо за выбор продукции **TAKENOW**. Надеемся, что данное руководство поможет Вам наилучшим образом использовать устройство.  
**Сохраните это руководство для дальнейшего использования.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	сверх яркий светодиод COB – узкий луч сверх яркий светодиод COB – широкий луч
Световой поток	≤1400 люмен при полной нагрузке – широкий луч ≤700 люмен в среднем режиме – широкий луч ≤350 люмен в режиме ЭКО – широкий луч ≤400 люмен – узкий луч
Время работы	≤3ч. при полной нагрузке – широкий луч ≤7ч. в среднем режиме – широкий луч ≤14 ч. в режиме ЭКО – широкий луч ≤6ч. – узкий луч
Аккумулятор	Li-Ion 3,7V, 5200mA, 19,24Wh
Время зарядки	≤4,5 ч
Разъем питания	DC 5V 2A
Степень защиты	IP65, IK07
Рабочая температура	от -10°C до +40°C

## ВНИМАНИЕ

- Не открывайте устройство самостоятельно.
- Не смотрите непосредственно на источник света, можете повредить зрение!
- Не используйте устройство под прямыми солнечными лучами и при экстремальных температурах.
- Используйте устройство при температуре от -10°C до +40°C.
- Держите подальше от детей. Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАРЯДКА

- WL6017 работает следующим образом:
  - При первом нажатии на выключатель фонарь(узкий луч) включается в полной нагрузке.
  - При повторном нажатии на выключатель фонарь(широкий луч)перейдет в режим ЭКО.
  - При третьем нажатии на выключатель фонарь(широкий луч)перейдет в средний режим.
  - При четвёртым нажатии на выключатель фонарь(широкий луч)перейдет в режим полной нагрузки.
  - При пятом нажатии фонарь выключится.
- Выключите фонарь когда зарядить.
- Индикатор аккумулятора в процессе зарядки будет мерцать красным.
- По завершении зарядки зелёный индикатор загорится.
- Если зелёный индикатор не загорелся, снимите устройство с базы и поставьте заново.
- Всегда используйте зарядные устройства, рекомендованные **TAKENOW**. Использование других устройств может привести к возгоранию и порче фонаря.
- Перед первым использованием фонаря поставьте его на зарядку на 4-5 часов.
- Если фонарь не использовались длительное время, его надо полностью зарядить.

## ❗ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте устройство, если корпус, штепсель или кабель повреждены. Обратитесь к ближайшему уполномоченному специалисту!
- Не вскрывать! Ремонт и замена аккумуляторной батареи могут выполняться только электриком.
- Чистить устройство можно только в выключенном состоянии, при отключении от источников питания.
- В случае короткого замыкания ремонт устройства может быть выполнен только уполномоченными и подготовленными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в ближайший авторизованный сервис.
- Не допускайте перегрева аккумулятора (например, от интенсивного солнечного света), защищайте от огня, воды и влаги. Может взорваться.
- Если аккумулятор поврежден или используется не правильно, может протечь жидкость. Избегайте контакта, т.к. соприкосновение с кожей приведет к воспалению или ожогу. Если Вы случайно соприкоснулись с этой жидкостью, промойте поврежденный участок кожи водой. Если жидкость попадет в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- При работе лампы не допускайте соприкосновения рабочей поверхности с другими материалами.

## 🌍 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Устройство ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.
- Для утилизации устройства передайте его в специализированный центр или в общественные коммунальные службы. Руководствуйтесь действующими нормативными актами. В случае сомнений свяжитесь с центром утилизации отходов. Утилизируйте упаковочные материалы в



экологически безопасные хранилища. Аккумуляторы не должны утилизироваться с бытовыми отходами. Верните использованные аккумуляторы дилеру или передайте их в центры приема аккумуляторов.

## ✓ ГАРАНТИЯ

- Устройство имеет гарантию 2 года, которая распространяется на заводские дефекты и материалы. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением руководства по эксплуатации.  
С учетом технических сбояв, мы не несем ответственности за ошибки при наборе текста.