



ПАСПОРТ

UNIVERSAL

www.univ.su

Розетка телефонная, телевизионная, компьютерная скрытой установки «Севиль» TM UNIVERSal

Артикулы: C0034, C0027, 1086

Соответствует ТР ТС 004/2011

1. Назначение и область применения

Предназначены для присоединения телефонной, телевизионной и компьютерной сети при внутренней установке в помещениях.

2. Технические характеристики

Тип зажимов	Винтовой
Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток розетка COMP и TF: розетка TV:	1,5 А 3 А
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал деталей контактных групп	латунь
Сечение	от 0,1 до 2,5 мм ²

Срок службы 5 000 циклов («вкл.–откл.»)

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Розетка в сборе – 1 шт
- Индивидуальная упаковка – 1 шт
- Паспорт – 1 экз.

4. Требования безопасности

4.1 Розетки TM UNIVERSal удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к электроприборам со степенью защиты IP20.

4.2 Подключение розетки к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж розетки должен производиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать розетку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Розетки с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации

В помещениях при температуре окружающей среды от 0°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C.

6. Подготовка изделия к работе

6.1 Извлечь розетку из упаковки.

6.2 Снять лицевую панель розетки путем легкого нажатия шлицевой (плоской) отверткой на гнездо центральной части розетки.

6.3 С задней стороны механизма подсоединить провода, вставив зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты до упора.

6.4 Установить механизм изделия в углубление в стене (подрозетник), зафиксировав его стопорными винтами с лицевой

стороны механизма, затянув их до упора.

6.5 Установить лицевую панель на место.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованной розетки от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2 Хранить только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиля-

цией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°С.

7.3 Утилизировать изделие как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации розетки – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, срок службы – 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек на розетку в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Производитель: Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР
Импортер: ООО "ТК "ЭЛЕКТРИК", 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 69, стр. 1
Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис», 143981, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Центральная, д. 68, офис 5