

ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ



LBF-0308 C01



LBF-0312 C01



LBF-0408 C01



LBF-0412 C01

Инструкция по эксплуатации

Назначение технического средства: светильники светодиодные влагозащищенные Ultraflash предназначены для подсветки помещений с повышенным содержанием влаги - гаражи, мастерские, подсобные и складские помещения.

Основные параметры и характеристики:

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Потребляемая мощность: LBF-0308 C01; LBF-0408 C01 - 8Вт, LBF-0312 C01; LBF-0412 C01 - 12Вт
- Цветовая температура: 4500K
- Световой поток: LBF-0308 C01; LBF-0408 C01 - 640лм, LBF-0312 C01; LBF-0412 C01 - 900лм
- Индекс цветопередачи (Ra): 70+
- Температура эксплуатации: -20...+40°C
- Срок службы светодиодов: >30 000 часов
- Материал корпуса: пластик
- Степень защиты: IP54
- Класс электрозащиты: класс II
- Размеры: LBF-0308 C01 - Ø155x48 мм, LBF-0312 C01 - Ø170x48 мм, LBF-0408 C01 - 180x90x48 мм, LBF-0412 C01 - 198x99x48 мм

Комплектность:

светильник - 1шт., монтажный комплект - 1шт., инструкция по эксплуатации - 1шт., индивидуальная упаковка - 1шт.

Правила и условия монтажа:

1. Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. **Установку светильника производить только при отключенном сетевом напряжении!**
4. Проверьте работоспособность светильника перед установкой.

Подключение:

1. Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
2. Определите место установки и приложите светильник к нему (стена, потолок).
3. Разметьте установочные отверстия.
4. Проведите электропроводку к месту установки.
5. Просверлите установочные отверстия. При установке на каменные стены используйте специальные сверла (в к-т не входят) и пластиковые дюбели (в комплекте).
6. Закрепите светильник на поверхности с помощью шурупов (в комплекте).
7. Подключите светильник к электросети и проверьте работоспособность.

Регулирование:

не требует специального регулирования.

Возможные неисправности и пути устранения:

за время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

Ограничения в использовании:

использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:

срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия:

продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации:

сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

Гарантийные обязательства:

гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска и продажи:

<u>Дата выпуска:</u> (Date of production)	_____	<u>Дата продажи:</u> (Date of sale)	_____ (дата, подпись продавца, штамп магазина)
--	-------	--	--

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ ULTRAFLASH®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
000 «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения

