

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ “ULTRAFLASH”

1. Светильники светодиодные стационарные ULTRAFLASH, артикулы **LWL-5026-01CL**, **LWL-5026-02CL**, **LWL-5026-01DL**, **LWL-5026-02DL**.
2. Светильники светодиодные стационарные предназначены для подсветки интерьеров внутри помещений.

3. Технические характеристики:

Напряжение питания	230В~, 50Гц
Источник света	Светодиоды
Мощность	16Вт или 32Вт (см. на упаковке светильника)
Световой поток	16Вт - 1120 лм, 32Вт - 2240 лм
Индекс цветопередачи (Ra)	70+
Цветовая температура	
- LWL-5026-01CL, LWL-5026-02CL	- 4000K
- LWL-5026-01DL, LWL-5026-02DL	- 6500K
Срок службы светодиодов	> 30000 часов
Температура эксплуатации	+1°..+40°C
Материал корпуса	Металл+пластик
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Класс электрозащиты	Класс I (требует заземления)
Размеры светильников	смотри на упаковке

4. Комплектность: светильник, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. Правила и условия монтажа: монтаж светильника производится на вертикальные/ горизонтальные поверхности с помощью установочного комплекта. Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.

6. Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки. Снимите защитный плафон светильника. Разметьте на поверхности места крепежных отверстий.
- Если поверхность сделана из кирпича или подобного материала, то просверлите в ней с помощью специального сверла размеченные отверстия. Вставьте в них пластиковые дюбели (в комплект не входят) и установите светильник.
- Если поверхность сделана из мягкого материала (дерево, гипсокартон, пластик), то светильник устанавливается непосредственно на поверхность с помощью шурупов (в комплект не входят).
- Подключите сетевой провод к светильнику и проверьте работоспособность. Установите защитный плафон.

8. Регулирование: не требует специального регулирования.

9. Возможные неисправности и пути устранения:

За время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

10. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого кабеля.
- В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его. Эксплуатация светильника без плафона недопустима.
- Корпус светильника должен быть обязательно заземлен.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

_____ (дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай {«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China}

Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

19. Сведения о соответствии требованиям: Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.**20. Сведения о маркировке:** Изделие промаркировано единым знаком обращения