

Портативный светильник GS-150

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического оборудования необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, включая следующее;


⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте новые батареи одного типа.
*Использование различных типов батарей или бывших в употреблении батарей может привести к вытеканию электролита батареи, что приведет к повреждению светильника.
- Также могут использоваться аккумуляторные батареи размера AAA, но световой поток может быть менее ярким, и возможно потребует частой зарядки аккумуляторов.
- Допускается использование только внутри помещений. Не используйте устройство в ванной комнате, сауне и бане.
*Ввиду высокой влажности в данных помещениях, влага может проникнуть внутрь устройства и привести к сбою в работе.
- Не смотрите прямо на светодиод.
*Существует опасность повредить глаза.
- Запрещается производить разборку или переоборудование.
*Это может привести к поломке.
- Во избежании вытекания электролита из батареек и повреждению устройства, извлекайте батареи при длительном перерыве в использовании.
- Не используйте рядом с нагревательными приборами. Это может привести к повреждению устройства.
- Поскольку датчик считывает яркость окружающей среды и изменение температуры, это может привести к неисправности или сбою в работе при установке в следующих местах:
 - Рядом с растениями или шторами, качающимися от ветра и т.п.
 - В местах отражающих свет, например, мраморный пол или стены и т.п.
 - В местах, продуваемых воздухом от кондиционера и т.п.
 - В местах, напротив стекла.
 - В местах сильной вибрации
 - В местах с сильными радиоволнами

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТАЦИЯ


Светильник

Яркая, белая лампа LED 0.25 Вт



Датчик

Переключатель режимов



Батареи типа AAA x 3шт приобретаются отдельно



Крышка отсека для батарей

Комплект креплений



Двухсторонний скотч

Магнит

Саморез 2 шт

Дюбель 2 шт

Съемный держатель

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТАЦИЯ

Угол срабатывания датчика движения 100°, на расстоянии около 4 м.



Высота установки от 1м до 1.5м

Расстояние 4м

- * Срабатывание датчика затруднено, если люди идут в направлении прямо к датчику.
- * В жаркое время года датчик движения иногда может не срабатывать из-за незначительной разницы между температурой человеческого тела и наружной температурой.
- * Разрешается устанавливать светильник на высоту до 1.5 м.
- * При установке светильника на высоту ниже 1м, область обнаружения сократиться в два раза.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Датчик движения:

- Если человек попадает в зону действия датчика движения в темное время суток, светильник реагирует автоматически и включается на 10 сек.
- Пока человек находится в движении в пределах зоны действия датчика, светильник будет гореть, при выходе за пределы зоны, светильник погаснет через 10 секунд.
- В светлое время суток или при ярком освещении, светильник не включится.
- Если человек остановился и не движется в пределах зоны действия датчика, светильник погаснет через 10 секунд.

Выкл:

- Полностью выключено.

Вкл:

- Постоянно включено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа	Лампа - Белый, яркий LED, 0.25Вт
Батарейки	Батарейки типа AAA 3 шт, возможно использование аккумуляторов типа AA
Время работы	Около 270 дней (10 включений в сутки)
- Датчик движения	Фонарик около 18 часов
- Постоянно ВКЛ	Пассивный инфракрасный датчик
Датчик движения	Максимум 100°, 4м (при высоте 1.5м)
Зона действия	Датчик (продолжительность 10 сек)/ Выкл/ Фонарик
Режимы работы	Внутри помещений
Место установки	Ш38 x Г33 x В70 (мм)
Размеры	70г без батарей
Вес	

* Лампа LED замене не подлежит.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	
Организация, продавец	
Подпись продавца	
Дата продажи	
Штамп продавца	

Гарантия на устройство - 24 месяца с даты продажи.

Гарантия на аккумуляторные батареи идущие в комплекте с устройством - 3 месяца с даты продажи.

Обязательным условием сохранения гарантии на устройство является отсутствие механических повреждений, термического воздействия, а так же следов воздействия различных химических агентов. Не допускается вскрытие корпуса устройства. Использование устройства допускается только в соответствии с условиями, определенными в инструкции по эксплуатации к нему.

ООО «Лимот»
123022, Россия, Москва, Большой Трехгорный переулок д.15 стр.1
www.ritexlight.ru
Служба поддержки: +7-495-003-8391, 8-800-511-9353