



## HX 3000 C

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

### Серия INTENS

Прочность, износостойкость и простота, требуемые для постоянного использования, в том числе в сложных условиях.



## HX 3000 C

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	INTENS
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	3
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	3.10
Расх. 75% (л/ч) *	1.30
Запас хода 75% (ч) *	2.38461538461538
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	98
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	83.81636103655170
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	68.92022514670210

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Тип двигателя	GX200
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Ручной пуск
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	196
Емкость по маслу, л	0.60

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	59
Ширина (см)	46
Высота (см)	43
Вес нетто (кг)	41

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	60.50
Ширина (см)	46
Высота (см)	44
Вес (кг)	43
Тип палеты	140/110
Количество коробок на палете	15
Высота упакованной палеты (см)	145
Вес упакованной палеты (кг)	661



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России  
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070  
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

## Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

## ВАРИАНТЫ



R01

**R01**

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



R05M

**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



R06

**R06**

Тележка для перевозки электрогенераторов 2 и 3 кВт



RBH1

**RBH1**

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



RBH0-5

**RBH0-5**

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



RHO

**RHO**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

**RPM**

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

**RPQ**

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.