



ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации светодиодного фонаря-прожектора Hudson

Общая информация

Портативный фонарь-прожектор Hudson можно использовать как в быту, так и в походе, на рыбалке или в гараже.

Встроенный аккумулятор позволяет эксплуатировать фонарь в течение многих лет, не приобретая для него новые батарейки. Жизненный цикл аккумуляторной батареи превышает 500 циклов зарядки и разрядки. Емкости аккумулятора хватает для непрерывной работы в течение 16 часов в режиме 50% яркости или 8 часов в режиме максимальной яркости.

Фонарь заряжается от бытовой сети 220 В / 50 Гц.

Портативный фонарь-прожектор удобно переносить с помощью съемного ремешка, а раскладной механизм позволяет легко установить его на любую поверхность. Световым потоком можно управлять с помощью поворотного механизма прожектора.

Режимы работы

Режимы работы фонаря переключаются кнопкой на верхней стороне ручки.

Кнопка управления прожектором может устанавливаться в три положения:

- Яркость на 100%
- Яркость на 50%
- Свет отключен

Комплектация: фонарь, ремешок, инструкция.

Технические характеристики

Источник света: 1 светодиод SMD, 3 Вт

Аккумулятор: 2800 мА·ч

Питание: 220 В / 50 Гц

Свет: холодный белый 6500 К

Длина луча: 300 м

Световой поток: 200 лм

Размер: 128 x 135 x 202 мм

Материал корпуса: ABS пластик

Пылевлагозащитенность: IP42

Рабочая температура: -15° ... +50° С

Время зарядки: 15 ч

Время работы: 16 ч / 50% яркости, 8 ч / 100% яркости

Срок службы: 10 лет

Вес: 750 г

Эксплуатация и обслуживание

Если вы не используете фонарь длительное время, рекомендуется заряжать его в течение 10 часов каждые 3 месяца для продления срока службы аккумуляторной батареи. При загрязнении фонаря следует протереть его мягкой тканью. Не применяйте агрессивные моющие средства.

Меры безопасности

- Не направляйте свет фонаря в глаза.
- Не включайте фонарь во время процесса зарядки, чтобы избежать перегорания светодиода или внутренних частей.
- Не используйте фонарь рядом с горючими жидкостями, в загазованной или взрывоопасной среде.
- Не погружайте фонарь в воду.
- Используйте фонарь только по прямому назначению - для освещения.
- Температура эксплуатации фонаря от -15° до +50°С.
- Если фонарь вышел из строя, не производите ремонт самостоятельно. Работы по ремонту должен выполнять только квалифицированный специалист.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура 0°...+40° С при относительной влажности до 80%. Изделие должно храниться в транспортной упаковке в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищающем от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура 0°...+40° С при относительной влажности до 80 %.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин, продавший изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает покупателя права на его гарантийное обслуживание. Возврат изделия осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений и при его полной комплектации.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели изделия и штампом магазина (торгующей организации).

Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- изделие имеет видимые физические повреждения корпуса;
- изделие использовалось с нарушениями условий эксплуатации;
- изделие использовалось в электросистемах промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, высокая влажность, запыленность и нестабильное сетевое напряжение).

Дата продажи: _____

Штамп магазина: _____

EAC

Elektrostandard™ - немецкое качество.

Товар соответствует ТР ТС 020/2011. Регистрационный номер декларации о соответствии ТС N RU Д-СНАВ45.В.62969 действителен до 19.05.2020 г. Месяц и год изготовления указаны на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495 989-22-32, e-mail: info@elektrostandard.ru. Импортёр/Поставщик: ООО «Электростандарт», РФ 142111, МО, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 11А, тел. +7 495 989-22-32, e-mail: info@elektrostandard.ru. Производитель: «Хун Юань Оптоэлектроник техноклоджи», Китай, провинция Чжэцзян, зона развития Юйяо, ул. Фэнъи, 18.