

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HDC-OB20F28-20
DSP процессор	FH8536E
Устройство считывания	1/2.7 "SILICON CMOS SENSOR"
Разрешение	1080P/2.4MP 1920(H)*1080(V)
Стандарт	PAL/NTSC
Инфракрасные светодиоды	24 шт
Видео выход	AHD
Регулировка усиления	Авто
Баланс	Авто
Электронный затвор	Авто
Шумоподавление	3D
Минимальное освещение	0.01Lux/F1.2
Крепление объектива	M12
Оптика	2.8 мм 90°
Угол обзора	90 градусов
Дальность IR освещения	20 метров
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Видео соединение	BNC DC 12V
Питание	12В-1А
Защита	IP67
Цвет/материал	Металл
Размеры (мм)	150*53*53
Вес (гр.)	330 гр.

Комплектация

Камера	1 шт
Саморезы	3 шт
Паспорт	1 шт

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

HDC-OB20F28-20



ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеокамеры должны устанавливаться в местах защищенных от прямого воздействия осадков, пыли, влаги, высоковольтного оборудования. Рекомендуется производить прокладку кабеля видеокамеры на расстоянии не менее 5 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей. Поверхности стеклянных элементов видеокамеры должны быть очищены от загрязнений, чтобы не уменьшать срок службы сенсорного датчика. Не устанавливайте видеокамеру напротив яркого источника света, чтобы избежать засветки.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеокамер при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 12 В (+/-10%).

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

Устройства AHD видеонаблюдения не обладают функциями шифрования или иными средствами защиты информации, не являются специальными техническими средствами, не являются шифровальной техникой и не содержат криптографических и шифровальных модулей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Меры безопасности при установке и эксплуатации видеокамеры должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Резкие изменения освещения или вспышки могут привести к некорректной работе видеокамеры. Не касайтесь линзы объектива. Следите за чистотой линз. Не устанавливайте видеокамеру в условиях воздействия экстремальных температур. Надежно крепите видеокамеру к поверхности. В противном случае это может привести к ее падению и повреждению. Не бросайте видеокамеру и не подвергайте ее механическим ударам. Это может вызвать появление неисправностей. Избегайте попадания жидкости внутрь видеокамеры. Жидкости могут содержать минералы, которые разрушают электронные компоненты. Не разбирайте видеокамеру. Результатом таких действий может стать возгорание, получение электрошока или возникновение других опасностей. Не пользуйтесь видеокамерой рядом с утечкой газа или топлива. Это может привести к возгоранию или появлению других опасностей. Прекратите эксплуатацию видеокамеры при обнаружении неполадки. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.