



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ТМ ASD СЕРИИ STANDARD


1. Назначение и область применения

- 1.1 Светодиодная лампа представляет собой инновационный и экологичный источник света, где светообразующим элементом является светодиод. Предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц. Рабочий диапазон напряжения ~170-265В.
- 1.2 Светодиодные лампы предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений, интерьерная декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение.
- 1.3 Лампы светодиодные ТМ ASD серии STANDARD имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.

Модель	Серия	Мощность	Описание
LED-A60-std	STANDARD	7W, 11W, 15W, 20W	Лампа грушевидной формы (Тип А); диаметр колбы 60 мм, цоколь E27
LED-A65-std	STANDARD	24W, 35W	Лампа грушевидной формы (Тип А); диаметр колбы 65 мм, цоколь E27
LED-A70-std	STANDARD	30W	Лампа грушевидной формы (Тип А); диаметр колбы 70 мм, цоколь E27

– Таблица 2. Расчетное значение взвешенного энергопотребления Ес: –

Наименование	Взвешенное энергопотребление, с округлением до целого числа;	Класс энергоэффективности
Лампа А60 7 Вт	7 кВт*ч/1000ч	A+
Лампа А60 11 Вт	11 кВт*ч/1000ч	A+
Лампа А60 15 Вт	15 кВт*ч/1000ч	A+
Лампа А60 20 Вт	20 кВт*ч/1000ч	A+
Лампа А65 24 Вт	24 кВт*ч/1000ч	A+
Лампа А65 35 Вт	35 кВт*ч/1000ч	A+
Лампа А70 30 Вт	30 кВт*ч/1000ч	A+



2. Монтаж и подключение

- 2.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 2.2 Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркости).
- 2.3 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.

3. Требования безопасности и техническое обслуживание

- 3.1 Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.
- 3.2 Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
- 3.3 Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.
- 3.4 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света. Светодиодные лампы не требуют специальной утилизации.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 4.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 4.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажности не более 98%.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Замена подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
- 5.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа. Лампа подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 5.3 Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
- 5.4 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 5.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
 - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

- 5.6 Дата производства указана на изделии.
- 5.7 Гарантийный срок составляет один год с момента продажи.
- 5.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Юнганг Чангшенн Электрикал Апплайнс Ко, Лтд. Перекресток Гунбао и Юнгли, Анхуй, Китай

YINGSHANG CHANGSHENG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD GUANBAO AND YINGLI ROAD INTERSECTION, YINGSHANG INDUSTRIAL, FUYANG, ANHUI, CHINA



Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Saller signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	