

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Светильники встраиваемые под лампу GX53 предназначены для освещения жилых и общественных помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, кафе и ресторанах).

1.2 Данные светильники не должны эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и загазованности.

1.3 Имеют сертификаты ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Светильник - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 1

Модель встраиваемого светильника	LM2-GX53-W H4	LM2-GX53-G H4	LM2-GX53-C H4
Внешний диаметр изделия	106 мм		
Диаметр установочного отверстия	90 мм		
Установочная высота	38 мм		

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2

Модель встраиваемого светильника	LM2-GX53-W H4	LM2-GX53-G H4	LM2-GX53-C H4
Материал корпуса	металл		
Цвет корпуса	белый	золотой	хром
Температурный режим работы, min	-30°C		
Температурный режим работы, max	+40°C		
Степень защиты	IP20		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Напряжение, max	275 В		
Частота	50 Гц		
Класс защиты от поражения эл.током	2		
Срок службы	не менее 30 000 часов		
Гарантия	см. на упаковке		

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшение характеристик, без дополнительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
5.2 Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети и лампы, и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
5.3 Подготовьте установочную поверхность к монтажу, вырежьте установочное отверстие заданного диаметра (см. таблицу 1).
5.4 Подключение светильника:
- отключите напряжение питающей сети;
- подключите провод питания светильника к питающей сети.
5.5 Вставьте светильник в установочное отверстие.
5.6 Установите лампу серии GX53 в светильник (рекомендованы к использованию лампы GX53 ТМ "Включай").

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Транспортировка и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
6.2 Транспортировка светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.
6.3 Хранение светильников осуществляется в оригинальной упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 25°C. При хранении на стеллажах светильники должны быть сложены не более чем 4-5 рядов по высоте.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошей вентиляции.
7.2 Светильники устанавливаются в поверхность из нормально воспламеняемого материала, например: дерево и материалы на его основе, толщиной более 2 мм.
7.3 Монтаж светильника, очистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании.
7.4 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".


8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
8.3 Дата производства светильника указана в руководстве по эксплуатации.
8.4 При обнаружении неисправности светильника в период действия гарантийных обязательств обращаться по месту покупки светильника или по адресам:

Импортер: ООО «ВКА ИМПОРТ», 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 4, офис №409

Импортер в Республику Беларусь: ООО «СИЛАМП». Адрес: 220007, г. Минск, ул. Володько 24а, к. 411-27. тел.+375 17 2220429.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления	
Штамп технического контроля	
Штамп магазина	
Дата продажи	



Производитель: Nantong York Lighting Source CO., LTD
Нантунь Йорк Лайтинг Соурс Ко., ЛТД

Адрес: East of Zhen Xi Ring Town Road, San Yu Town, Tongzhou Bay, Nantong City, Jiangsu, China, 226331
Ист оф Джен Си Ринг Таун роад, Сан Ю Таун, Тонгджоу Бэй, Нантунь, Цзянсу, 226331