

Мультиметр YX-360TRes

На передней панели мультиметра расположены: стрелочный индикатор, регулятор нуля омметра, поворотный переключатель, сигнальный светодиод. На задней панели расположен винт, который следует откручивать в случае необходимости замены батареи.

С помощью мультиметра YX-360TRN можно измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление, проверять диоды, оценивать ёмкость конденсаторов.

Поворотный переключатель позволяет выставить вид и пределы измерения. Стрелочный индикатор снабжен многоуровневой шкалой.

Мультиметр работает от двух батарей AA 1.5 В.

Размеры прибора: 135x83x35мм

Пределы измерения: Измерение постоянного напряжения

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель
500 мВ $\pm 4\%$	3		x 0.01
2.5 В 2	x 0.01		
10 В 4	x 1		
50 В 3	x 1		
250 В 2	x 1		
1000 В 4	x 100		

Измерение переменного напряжения

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель
10 В $\pm 5\%$	4		x 1
50 В 3	x 1		
250 В 2	x 1		
1000 В 4	x 100		

Измерение переменного напряжения, дБ

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель
10 В $\pm 5\%$	10		x 1
50 В 10	x 1 +14 дБ		
250 В 10	x 1 +28 дБ		

Измерение постоянного тока

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель
100 мкА	$\pm 3\%$ 3		x 0.01
2.5 мА 2	x 0.01		
25 мА 2	x 1		
0.25 А 2	x 0.001		

Измерение сопротивления

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель
0.1 Ом $\pm 4\%$	1		x 1
1 Ом 1	x 10		
10 Ом 1	x 100		
100 Ом 1	x 1000		
1 кОм 1	x 10000		

Измерение ёмкости конденсаторов

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель
10 мкФ	6		x 1

Измерение обратного тока диода

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель
300 мкА	$\pm 5\%$ 7		x 1000
30 мА 7	x 100		
300 мА 7	x 10		

Измерение прямого падения напряжения диода

Диапазон	Точность	Шкала	Множитель
3 В $\pm 3\%$	8		x 1