

**Мощный компактный фонарь
с белым холодным светом
и встроенным зарядным
устройством.
Питание от Li-Ion аккумулятора
формата 18650.**



- Современный высокоэффективный диод 20 Вт
- Холодный свет (6000K)
- Дальность до 211 метров
- Максимальный световой поток 1800 люмен
- Четыре режима яркости, от 50 до 1800 лм
- Быстрый доступ к режиму «Turbo»
- Удобная боковая кнопка управления
- Корпус из авиационного алюминия с анодированием II типа
- Высококачественная TIR-оптика
- Индикатор уровня заряда
- Водозащищенность IPX7

Режимы работы

Турбо – 1800 лм, 20 секунд
Сильный – 500 лм, 5 часов
Средний – 150 лм, 7 часов
Слабый – 50 лм, 19 часов

Выбор и установка элементов питания

Фонарь работает на Li-Ion аккумуляторе формата 18650, длиной 65-70 мм. Мы рекомендуем пользоваться качественными защищенными аккумуляторами от проверенных производителей, рекомендуемая емкость от 2200 mAh и выше. Для установки аккумулятора открутите заднюю крышку, установите аккумулятор плюсовым контактом вперед, закрутите крышку до упора. При первом использовании полностью зарядите аккумулятор. Для заряда подключите фонарь через USB-порт к адаптеру 5В (рекомендуемый ток от 1А). В процессе заряда горит красный индикатор в кнопке, при полностью заряженном аккумуляторе индикатор горит зеленым.

Размеры: длина 114 мм, диаметр головы 26 мм, диаметр корпуса 24 мм.
Вес: 120 г (с аккумулятором).



Управление

Коротким нажатием фонарь всегда включается в слабом режиме. Повторное нажатие в течение 5 сек переключит режимы циклично: средний => сильный => выключение.

Долгим нажатием из любого состояния включается режим «турбо». Данный режим во избежание перегрева работает 20 сек.

Двойным кликом включается режим «строб».

Комплектация

1. Фонарь
2. Аккумулятор 18650 2200 мАч
3. Ремешок на руку
4. USB-кабель

Трехуровневая индикация в кнопке

Индикатор в кнопке горит зеленым при заряде более 30%, красным – менее 30%, мигающий красный – менее 10%.



Встроенное зарядное устройство
(разъем USB Type-C)