Техническое описание

Чертежи, схемы

Назначение

Для подсоединения и ответвления проводников в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60Гц напряжением до 380в и постоянного тока до 220В и диагностирование электрических цепей управления без полного прекращения подачи электроэнергии. Снабжены контрольными контактами для подключения амперметра к гнездовому выводу с двух сторон. Является аналогом клеммы WTL 6/1 производитель Weidmuller.

Характеристики

Обозначение		БЗН27-6И40
Технические условия		ТУ 3464-019-03965778-2013
Напряжение, ток		~380В, - 220В/40А
Сечение и материал присоединяемого проводника $мм^2$.	Cu/ Al	0,5…6,0**; 0,5…10,0*/ 6,0…10,0*
* - однопроволочные ** - многопроволочные		
Исполнение выводов		винт-винт
Климатическое исполнение		У3; Т3

Д/Д - *предназначен для соединения проводника винтом.*