



ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ серии SL-PS40 SCHOOL

Светильник стационарный общего назначения (светильник светодиодный энергосберегающий)



НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные светильники серии SL-PS40 SCHOOL (далее светильники) предназначены для освещения досок в учебных заведениях, стендов, витрин.
- Светильники сертифицированы. Регистрационный номер декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.44839/21, ТР ЕАЭС 037/2016 N RU Д-РУ.НА74.В.02835/20.
- Светильники выпускаются по ТУ 27.40.39-002-46178157-2020 и соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
- Питание светильников осуществляется от сети 176-264 В, 50-60 Гц. Не использовать в агрессивных средах.
- Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150.

МОДИФИКАЦИИ

Наименование светильника	Тип рассеивателя	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Размеры, мм				Вес, кг	Кол-во в уп. шт.
					L	B	H	A		
SL-PS40 SCHOOL	Опал (матовый)	5290	40	4000	1200	90	50	800	2.1	1

- Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516.М1
- Светильники предназначены для установки на несущую поверхность.
- Класс защиты от поражения электрическим током – 1
- Частота, Гц 50
- Коэффициент пульсации <1%
- Индекс цветопередачи, Ra 85
- Диапазон рабочих температур, С от 0 до +40

* Параметры указаны при токе диода 175 мА, цветовой температуре излучения диода 5500-5700К и температуре 25°C.

* Световой поток указан без учета потерь на рассеивателе. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, параметры модули ведущие к улучшению характеристик продукции.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник	– 1 шт.
Упаковка	– 1 шт.
Отражатель или рассеиватель	– 1 шт.
Кронштейн	– 2 шт.
Комплект крепежа	– 1 шт.
Паспорт	– 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.
- Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надёжно заземлены.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.

- Закрепите на стенде 2 кронштейна над объектом освещения по рекомендуемой схеме установки.
- После распаковки светильника, отогните боковую крышку светильника.

- Снимите матовый рассеиватель, аккуратно снимите с отражателя защитную пленку.
- Каркас светильник прикрепите к кронштейнам двумя болтами М5 с шайбой и гайкой. Установочный размер 800мм.
- Прикрепив каркас светильника, подсоедините питающие сетевые провода к клеммной колодке светильника. Заземлите светильник к защитному зажиму. **Подключение светильника производите при обесточенной сети!** Сетевые провода заведите по желобу кронштейнов внутрь светильника через проходной изолятор, закрепленный в каркасе светильника.
- Установите рассеиватель.
- Закройте торец светильника крышкой.
- При установке двух и более светильников в линию, рекомендуемое расстояние между ними – 0,2-0,5м.
- При загрязнении частей светильника протрите их сухой мягкой тканью.
- Утилизация вышедших из строя или устаревших светильников производится в соответствии с ГОСТ 55701.

ВНИМАНИЕ: Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечет утрату гарантийных обязательств.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019980, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- Срок службы светильников при нормальных климатических условиях, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.
- Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
- Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделий) обменять вышедший из строя светильник в течении 3-х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделий и отсутствии признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.
- В случае выхода из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке к продавцу или производителю по адресу: ООО «ПО «ПромА», 153510, РФ, Ивановская обл, Ивановский р-н, Кохма г, Ивановская ул, дом № 18, литера Б, Б1. Тел.: 8 (4932) 555-728

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008. и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Дата продажи _____

Продавец _____

М.П. Продавца

