

Пускатели в оболочке в пластиковой оболочке

Параметры	Контактор входит в комплект	Свободн. место для вспомог. конт. НН. шт.	Схема рассчитана на подключ. реле перегрузки Тип	Степень защиты	Кабельные вводы	Тип	Напряжение катушки ¹⁾ 220–240V 50Hz 240V 60Hz 380–415V 50Hz 415–440V 60Hz.	Упаковка шт.	Вес кг/шт.
АС3 при 380V 400V 415V kW	Тип					230 400			

Пускатели в оболочке с кнопками пуск-стоп/возврат



4	K2-09A10	2	U12/16	IP65	Ø 20,5mm	P1T09 . . .	1	0,6
7,5	K2-16A10	2	U12/16	IP65	Ø 20,5mm	P1T16 . . .	1	0,6
11	K2-23A10	3	U12/16	IP55	M32 + M25	K2U23PT . . .	1	1,3
15	K2-30A10	3	U12/16	IP55	M32 + M25	K2U30PT . . .	1	1,3

Пускатели в оболочке с селективным переключателем



4	K2-09A10	2	U12/16	IP65	Ø 20,5mm	P1W09 . . .	1	0,6
7,5	K2-16A10	2	U12/16	IP65	Ø 20,5mm	P1W16 . . .	1	0,6
11	K2-23A10	2	U12/16	IP54	M32 + M25	K2U23PW . . .	1	1,3
15	K2-30A10	2	U12/16	IP54	M32 + M25	K2U30PW . . .	1	1,3

Пускатели в оболочке с селективным переключателем и пневматической приставкой для сырых помещений



7,5	K2-16A10	2	U12/16	IP65	Ø 20,5mm	P1W16P . . .	1	0,6
Кнопка и лампа – по требованию								


1) Нестандартные напряжения катушки – см. на стр. 40

Образец заказа: Пускатель в оболочке с селективным переключателем в пластиковой оболочке номинальный режим АС3 при 400V 15,5А, номинальное напряжение управления 230 V 50Hz – **Тип заказа: P1W16 230 + U12/16E 18**

Тепловые реле перегрузки



Диапазон уставки D.O.L. А	Тип	Упаковка шт.	Вес кг/шт.
0,12 – 0,18	U12/16E 0,18	1	0,10
0,18 – 0,27	U12/16E 0,27	1	0,10
0,27 – 0,4	U12/16E 0,4	1	0,10
0,4 – 0,6	U12/16E 0,6	1	0,10
0,6 – 0,9	U12/16E 0,9	1	0,10
0,8 – 1,2	U12/16E 1,2	1	0,10
1,2 – 1,8	U12/16E 1,8	1	0,10
1,8 – 2,7	U12/16E 2,7	1	0,10
2,7 – 4	U12/16E 4	1	0,10
4 – 6	U12/16E 6	1	0,10
6 – 9	U12/16E 9	1	0,10
8 – 11	U12/16E 11	1	0,10
10 – 14	U12/16E 14	1	0,10
13 – 18	U12/16E 18	1	0,10
17 – 23	U12/16E 23	1	0,10
22 – 30	U12/16E 30	1	0,13



Реле перегрузки с характеристикой быстрого отключения погружных насосов – см. на стр. 104

Технические данные – см. стр. 54 (контакторы) и стр. 106 (тепловые реле перегрузки)