

✓ **Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!**

 +7 800 222-26-68

 info@n-sip.ru

 142121, Московская область, г. Подольск, ул. Станционная, д. 24



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Лента
изоляционная
ТИ-Н



1. Назначение, характеристики, указания по эксплуатации

- Изоляционная лента используется при проведении электротехнических работ для обмотки проводов и кабелей, находящихся под напряжением до 1 кВ с целью их временной электроизоляции.

- Применяется в тех случаях, когда нет возможности использовать изолирующие оболочки и резиновые изоляционные покрывала из-за ограниченного пространства. Не имеет клейкой основы в следствии чего пригодна для многократного использования.

- Изготовлен из атмосферостойкой ПВХ пленки. Не теряет своих свойств в широком диапазоне температур от -30°C до +70°C. Соответствует требованиям **ГОСТ 28259-89**.

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение	Обозначение
1	Ширина	мм	10	TI-10
			100	TI-100
2	Длина	м	25	-
3	Толщина	мм	0,4	-

- Перед каждым применением изоляционная лента должна быть подвергнута внешнему осмотру.

- Лента не должна иметь проколов, пузырей, надрывов и других дефектов, которые приводят к ухудшению механической и электрической прочности.

- Витки ленты могут иметь выпуклости и зазоры между слоями, которые видно с торца.

- При применении наилучший уровень электроизоляции достигается при намотке **2 – 3 слоев**.

- Во время транспортирования или хранения каждый рулон изоляционной ленты должен быть аккуратно сложен. Должна транспортироваться в таре. Тара для транспортировки должна быть плотной.

- Тара должна исключать возможность повреждения лент при погрузочных операциях, транспортировании и хранении.

- Ленты должны храниться в закрытых помещениях с влажностью воздуха не более 80% и температурой от +5°C до +40°C на расстоянии минимум 1 м от батарей и отопительных приборов.

- Загрязнения удаляются с них влажной ветошью с последующей просушкой, допускается применение не агрессивных чистящих средств. Лента может испортиться при взаимодействии с органическими растворителями, горючими и агрессивными веществами и средами, а также химикатами.

2. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям РД-03-21-2007.

- Изделие является необслуживаемым.

- Ремонт изделия не предусмотрен.

- Перед применением необходимо изъять изделие из упаковки и произвести внешний осмотр на предмет наличия дефектов и деформаций.

3. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортировки

- Упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно, может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.

- Картонная тара с изделиями должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;
- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.



- Условия транспортировки изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

- Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

- Условия хранения линейной изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

- Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

4. Утилизация

- После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

5. Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.



Гарантия – 12 месяцев с момента продажи

Претензии по качеству, обслуживанию, сервисам компании направлять по адресу:

ООО «АРМАТЕХ» 142121, Московская обл, Подольск г, Станционная ул, дом 24, корпус ПР-СКЛ, помещение 1