

Компания OGM не несет ответственности за обязанности третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.
Компания OGM не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования, либо неправильной установки изделия.

Информация об изготовителе:

Изготовитель: «Сямынь Ичан Технолоджи Компани Лимитед».
Адрес: 80 Донгсян, Сяойи Индастриал Парк, Гучжэнь, Чжуншань, Китай.

Произведено по заказу «Апейрон Гроуп Лимитед».
Адрес: Китай, Гонконг, Монгок, Натан Роуд, 673, БЦ «ЭйчЭсБиСи», 2 этаж.

Импортер: ИП Гладкий Ю. С.
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, корп. 4, Лит. И, пом. 16-Н, Российская Федерация.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Паспорт светильника
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас, что сделали
свой выбор в пользу продукции
торговой марки OGM.

Светильник линейный светодиодный

Комплектация:

Светильник линейный светодиодный - 1 шт.
Металлический крепеж - 2 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

*(Производитель оставляет за собой право вносить
улучшения в конструкцию или технологию
изготовления изделия без предварительного уведомления).*



Назначение и основные сведения:

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для монтажа, настройки и последующей эксплуатации светильника линейного светодиодного торговой марки OGM (далее - изделие).
Изделие предназначено для внутреннего освещения жилых и общественных помещений в однофазных сетях переменного тока напряжением ~230 В частотой 50 Гц.
Изделие оснащено незаменяемыми источниками свечения.
Прежде чем приступать к работам по монтажу и эксплуатации изделия, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.
Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
Правильное подключение светильника, согласно инструкции, поможет обеспечить удобство использования, а также гарантирует долговечную и бесперебойную работу изделия.

Требования безопасности и правила эксплуатации:

При эксплуатации изделия соблюдайте общие правила безопасности по эксплуатации электроприборами.
Оберегайте изделие от ударов, попадания пыли и влаги.
Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым для монитора параметрам.
К работам по монтажу изделия допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием.
Все работы, связанные с монтажом/демонтажом, а также обслуживанием изделия, должны производиться только при отключенной питающей сети.
Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности во время монтажа, а также при дальнейшей эксплуатации оборудования. Не монтировать оборудование вблизи нагревательных приборов.
Соблюдать правила защиты IP, указанный на изделии. Изделия со степенью пылевлагозащиты IP20 предназначены для установки в сухих, проветриваемых помещениях. Окружающая среда не должна содержать взрывоопасных и агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, и не должна быть насыщена токопроводящей пылью.
Соблюдайте температурный режим в течение всего срока эксплуатации, в том числе в летний период.
Эксплуатация изделия допускается только в условиях конвекции воздуха для отведения тепла.



Дата
продажи _____

Штамп
продавца _____

При выборе мест установки необходимо обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания. Изделия, подключаемые к электросети с напряжением -230 В, могут представлять опасность для детей и домашних животных. Не оставляйте детей без присмотра. При выборе места монтажа соблюдайте правила электробезопасности. Не допускайте скопления пыли, загрязнений или посторонних предметов. В случае обнаружения загрязнений произвести очистку поверхности согласно степени пылевлагозащиты очищаемого изделия. Сухую профилактическую чистку производить при выключенном напряжении сети -230 В. Изделие является законченным изделием и ремонту не подлежит. При обнаружении неисправностей в работе изделия, а также выхода из строя по истечению гарантийного срока или по истечении срока службы изделия должны быть утилизированы.


Технические характеристики:

Артикул:	O3O-01	O3O-02	O3O-03	O3O-04
Тип монтажа:	Накладной			
Потребляемая мощность, Вт:	18	18	36	36
Диапазон входного напряжения, В:	185-265 В / 50 Гц			
Световой поток, Лм:	1200 Лм	1200 Лм	2400 Лм	2400 Лм
Цвет свечения:	Дневной белый	Холодный белый	Дневной белый	Холодный белый
Температура свечения, К:	4000 K	6500 K	4000 K	6500 K
Индекс цветопередачи, CRI:	> 80 Ra			
Тип источника свечения:	LED			
Угол свечения:	170°			
Коэффициент пульсации:	< 5 %			
Класс пылевлагозащиты:	IP 20			
Класс защиты о поражения электрическим током:	II			
Материал корпуса:	Металл			
Материал рассеивателя:	Пластик			
Размер изделия, мм:	600x75x25	600x75x25	1200x75x25	1200x75x25
Вес изделия (нетто), кг:	0,2	0,2	0,32	0,32
Вес изделия (брутто), кг:	0,26	0,26	0,42	0,42

Рабочими условиями эксплуатации являются:
- температура окружающего воздуха от -10 °С до +50 °С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25 °С.
Средняя наработка изделия на отказ при эксплуатации в течение 6 часов в сутки – не менее 50000 ч.
Средний срок службы изделия не менее 5 лет.
Гарантийный срок 1 год.

Монтаж:

Извлечь изделие из упаковки.
Проверить изделие на наличие дефектов и механических повреждений.
Подготовить место для установки изделия.
Установить крепежные скобы при помощи дюбелей и саморезов (не входят в комплект поставки) на опорную поверхность.
Подключить кабель питания изделия к сети переменного тока -230 В, используя клемную колодку или ваги.



Закрепить корпус изделия, защелкнув в крепежные скобы.
Изделие готово к эксплуатации.

Хранение:

Изделие необходимо хранить в закрытом помещении в упаковке предприятия-изготовителя, допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +60 °С, а так же относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25 °С.
В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование:

Транспортирование изделия в упаковке предприятия-изготовителя осуществляется всеми видами закрытого транспорта согласно ГОСТ 23216 при температуре от -40 °С до +50 °С.
Крепление изделия на транспортных средствах должно исключать его перемещение при транспортировании.
При транспортировании изделия необходимо руководствоваться существующими правилами погрузки, крепления и перевозки грузов для конкретного вида транспорта.
При погрузке и выгрузке изделия необходимо соблюдать требования, оговоренные предупредительными знаками на транспортной таре.

Утилизация:

Утилизация изделия после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер, не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды. По истечению срока службы изделие должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Гарантия предприятия-изготовителя:

На светильники OGM предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также предъявления документов, подтверждающих покупку.
В случае обнаружения неисправности изделия, в первую очередь необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:
Изделие испорчено в результате неправильного подключения (в том числе выбора параметров входного напряжения, не соответствующих заявленному диапазону).
Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
Изделие испорчено в результате механических повреждений.
При нарушении целостности изделия, в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.