

Источник бесперебойного питания East EA615-S

Линейно-интерактивный ИБП со встроенными аккумуляторными батареями в стандартном корпусе tower номинальной мощностью 1500ВА 1200 Вт. Отличительная особенность данной модели – чистый синусоидальный сигнал на выходе. Это позволяет источнику бесперебойного питания стабильно работать с любыми типами нагрузки, в том числе с трансформаторными блоками питания и электродвигателями.

ИБП имеет светодиодную индикацию, отображающую режим работы источника, а также монохромный LCD-дисплей, показывающий параметры входной и выходной электросети, уровень нагрузки и уровень заряда аккумуляторных батарей.



Область применения

Котлы отопления, циркуляционные насосы, персональные компьютеры, бытовая техника, офисное оборудование, торговля, серверное оборудование, наука, медицина, системы безопасности, лабораторное оборудование.



В конструкции источника бесперебойного питания используется автотрансформатор (система автоматической регулировки напряжения, AVR), при помощи которого ИБП стабилизирует напряжение в достаточно широком диапазоне (172В - 285В) без перехода на работу от аккумуляторных батарей. Тем самым экономится энергия встроенных аккумуляторов и значительно продлевается срок их службы.

Отличительные особенности

- Микропроцессорное управление.
- Линейно-интерактивная технология, чистое синусоидальное выходное напряжение.
- Широкий диапазон входного напряжения и частоты.
- Выходной коэффициент мощности 0,8.
- Встроенный AVR (автоматический регулятор напряжения – стабилизатор).
- Простое, интуитивно понятное управление.
- Надежность конструкции. При производстве используются только высококачественные компоненты и модули.
- ЖК-дисплей, отображающий параметры входной и выходной сети, уровень заряда АКБ и параметры работы ИБП.
- Светодиодная индикация, отображающая режим работы ИБП.
- Звуковая сигнализация (работа от батарей, некритичная ошибка, неисправность ИБП).
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Возможность установки пользователем уровня выходного напряжения, частоты, диапазона частоты и конечного напряжения разряда АКБ.
- Интеллектуальное управление зарядом АКБ. Широкие возможности настройки пользователем параметров зарядного устройства.
- Функция холодного старта (запуск ИБП при отсутствии напряжения на входе).
- Автоматическое выключение при отсутствии нагрузки (устанавливается и настраивается для режима работы "от батарей").
- Низкий уровень шума. Работа вентиляторов по датчику температуры.
- Высокая совместимость с генератором любого типа. Возможность работы от генератора большинства производителей.
- Автоматический запуск при появлении напряжения на входе ИБП после отключения по низкому уровню заряда аккумуляторных батарей.
- Широкие возможности удаленного мониторинга.

Технические характеристики	
Полная мощность	1.5 кВА
Активная мощность	1200 Вт
Вход	
Номинальное напряжение	200/220/230/240В AC
Диапазон входного напряжения	±25%
Номинальная частота	50/60Гц (автоматическое определение)
Диапазон частоты	±10% (устанавливается 5% и 15%)
Работа от генератора	Доступна установка корректирующего коэффициента, если мощность генератора меньше мощности ИБП
Выход	
Номинальное напряжение	200/220/230/240В AC устанавливается пользователем
Диапазон напряжения	±10% при работе от сети ±5% при работе от батарей
Номинальная частота	50/60Гц
Диапазон частоты	±0.5% при работе от батарей
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Время переключения	менее 10 мс
Функция энергосбережения. Отключение при отсутствии нагрузки	Доступно, настраивается. Для батарейного режима доступно установить уровень минимальной нагрузки и время отключения
Коэффициент нелинейных искажений (THDV)	менее 5%
Перегрузочная способность в режиме от сети при нагрузке	до 110% - 120 секунд, 110% ~ 125% - 60 секунд, 125% ~ 150% - 10 секунд, далее переход в байпас
Перегрузочная способность в режиме от батарей при нагрузке	до 110% - 60 секунд, 110% ~ 125% - 10 секунд, 125% ~ 150% - 5 секунд, далее выключение
Защита	от короткого замыкания, перегрузки, низкого заряда батарей, перезаряда батарей, перегрева
Батареи	
Тип	Свинцово-кислотные необслуживаемые, технология AGM
Номинальное напряжение	24В
Конфигурация	2 шт. × 12В 9Ач
Время резервирования	2 - 3 минуты при 100% нагрузке 5 - 6 минут при 50% нагрузке
Зарядный ток	1А
Параметры зарядного устройства	Доступна настройка напряжения заряда, напряжения поддерживающего заряда, напряжения сигнализации низкого уровня заряда батарей, напряжения отключения
Разъемы и подключения	
Разъем для подключения внешнего питания	IEC 320 C14
Количество разъемов для подключения нагрузки	3 (из них с питанием от батарей 3)
Тип разъема для подключения нагрузки	IEC 320 C13 (компьютерный) – 1 шт. Schuko CEE 7 (евророзетка) – 2 шт.
Прочие характеристики	
КПД инвертора	80%
Мониторинг	USB стандартно «сухие» контакты AS400 или SNMP опционально
Отображение информации	LED индикация + LCD дисплей.
Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Влажность	0% ~ 90% без конденсата
Уровень шума	менее 40 дБ (1 метр)
Масса и габариты	
Габариты ИБП ШхГхВ	145 × 345 × 215 мм
Вес нетто	14.2 кг
Габариты в упаковке ШхГхВ	236 × 427 × 315 мм
Вес брутто	15.2 кг