

[illegible]

货号		DL334201		货名		钳型数字万用表		零件名称		说明书	
生产日期请供应商加盖日期章，日期章标准为：为年月日，且长度规格应≥20mm，日期章若为盖印颜色为蓝色。若日期章若为印刷颜色为黑色。		11		12		13		10		7 操作及测量	
规格		70x115mm		材质及要求		120g双胶纸封面 80双胶纸内页		版本		1.0	
印刷颜色		■ 黑色 ■ 红色		校 对		制 图		文件编号		2	
备注								苏志浩		日 期	
批准											
审核				校 对		制 图		苏志浩		日 期	

9. Индикация превышения диапазона отображается «DL».

10. Индикация малого заряда батареек, когда напряжение батареек ниже нормального рабочего уровня, вызванных неправильным соединением показаний, немедленно замените батарею, как только на экране появится значок «». < Предупреждение: если прибор не использоваться в течение длительного времени, чтобы предотвратить повреждение продукта, вызванное протечкой батареек.

12. Питание: 2 батарейки AAA 1.5В.

6 Характеристики точности

Точность действует в течение одного года после отгрузки. < Предупреждение: температур окружающей среды от 18°C до 28°C, относительная влажность не более 80%, точность: ± (% от показания + слово).

Напряжение постоянного тока		
Диапазон	Разрешение	Точность
200 мВ	0,1 мВ	± (0,5% от показания + 5)
2 В	0,001 В	
20 В	0,01 В	
200 В	0,1 В	
600 В	1 В	

Входное сопротивление: 10 МОм. Защита от перегрузок: 600 В.

Максимальное входное напряжение: 600 В.

07

Напряжение постоянного тока		
Диапазон	Разрешение	Точность
2 В	0,001 В	± (1,0% показания + 5)
20 В	0,01 В	
200 В	0,1 В	
600 В	1 В	

Входное сопротивление: 10 МОм.

Защита от перегрузок: 600 В.

Максимальное входное напряжение: 600 В.

Частотная характеристика: 40 Гц ~ 1000 Гц.

Переменный ток		
Диапаз	Разрешение	Точность
2 А	0,001 А	± (2,5% показания + 8)
20 А	0,01 А	
200 А	0,1 А	

Максимальный ток: 200 А.

Частотная характеристика: 45 Гц ~ 65 Гц.

08

Напряжение постоянного тока		
Разрешение	Разрешение	Разрешение
20 Ом	0,1 Ом	± (1,0% показания + 5)
200 Ом	0,001 КОМ	
20 КОМ	0,01 КОМ	
200 КОМ	0,1 КОМ	
2 МОМ	0,001 МОМ	
20 МОМ	0,01 МОМ	

Защита от перегрузок: 250 В.

Целостность цепи	Разрешение
3A, 300 мВ, 200 мВ, 20 В, 200 В, 600 В	± (2,5% показания + 8)

Защита от перегрузок: 250 В.

Диапазон	Разрешение	Точность
2 А	0,001 А	± (2,5% показания + 8)
20 А	0,01 А	
200 А	0,1 А	

Максимальный ток: 200 А.

Частотная характеристика: 45 Гц ~ 65 Гц.

09

7 Операция измерения

Измерение переменного тока

1) Поворните ручку в положение **A** и выберите правильный диапазон (2 А, 20 А или 200 А).

2) Захватите щипцы за провод, чтобы открыть зажим. < Предупреждение: если прибор не использоваться в течение длительного времени, чтобы предотвратить повреждение продукта, вызванное протечкой батареек.

3) Проверьте результат измерения на экране.

4) Когда результат измерения превышает 3A, загорится оранжевый подсветка.

Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

< При измерении высокого напряжения уделяйте особое внимание безопасности, чтобы не получить удар током или травму.

< Для обеспечения точности измерения измерительный провод должен быть надежно зафиксирован, иначе возникнут дополнительные погрешности.

Измерение напряжения переменного постоянного тока

1) Поворните ручку в положение (DCV) или (ACV).

2) Вставьте красный щуп в гнездо входа «INPUT», вставьте черный щуп в гнездо связи «COM».

10

Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

< Во избежание поражения электрическим током или травмы, вызванных неправильным соединением показаний, немедленно замените батарею, как только на экране появится значок «». < Предупреждение: если прибор не использоваться в течение длительного времени, чтобы предотвратить повреждение продукта, вызванное протечкой батареек.

Сертификат продукта	
Инспектор:	01
Дата производства:	
Серийный номер продукта:	

9 Аксессуары

Руководство: одно.

Батарейки: 1,5 В AAA x 2.

Тестовый провод: один пар.

14

NINGBO DELI TOOLS CO., LTD.
NINGBO, CHINA
www.deli.com.cn
48514 6792888

Заказано для
Использовано
Версия: 1.0
Дата: июль 2021 г.