

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ**

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение ламп марки REXANT! Светодиодная лампа представляет собой инновационное и экологичное устройство, в котором источником света является светодиод, что позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию (экономия может составить до 90% по сравнению с лампами накаливания).

Сохраняйте данное руководство в течение срока эксплуатации данного изделия!

Назначение

Светодиодные лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного (в герметичных светильниках с классом влагостойкости не менее IP 65) и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.



Внимание! Светодиодные лампы не предназначены для работы в светильниках и люстрах, оборудованных диммером.

Технические характеристики

Тип продукта: **светодиодная лампа со встроенным устройством управления**

Тип источника питания: **встроенный с ЭМС**

Номинальное напряжение, В / Номинальная частота, Гц: **АС 230 / 50 ЗГц**

Диапазон рабочих напряжений, В: **200...240**

Работа в схемах с затемнением (диммированием): **не диммируемая**

Коэффициент пульсации, **не более %: 5**

Тип стекла колбы: **матовый (-ая)**

Цвет: **белый**

Степень защиты: **IP20 230**

Диапазон рабочих температур, °С: **-10...+40**

Класс энергоэффективности: **A**

Номинальный срок службы, Ч: **30 000**

Код	Тип	Номинальная мощность, Вт	Номинальный ток, А	Номинальный индекс цветопередачи, Ra не менее	Коррелированная цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Угол светового пучка, °	Цветовой код лампы	Цоколь
604-001	груша A60	9,5	0,060	82	2700	903	230	827/359	E27
604-002	груша A60	9,5	0,060	82	4000	903	230	840/359	E27
604-003	груша A60	11,5	0,070	82	2700	1093	230	827/359	E27
604-004	груша A60	11,5	0,070	82	4000	1093	230	840/359	E27
604-005	груша A60	11,5	0,070	82	6500	1093	230	865/359	E27
604-008	груша A60	15,5	0,100	82	2700	1473	230	827/359	E27
604-009	груша A60	15,5	0,100	82	4000	1473	230	840/359	E27
604-010	груша A60	15,5	0,100	82	6500	1473	230	865/359	E27
604-013	груша A60	20,5	0,130	82	2700	1948	230	827/359	E27
604-014	груша A60	20,5	0,130	82	4000	1948	230	840/359	E27
604-015	груша A60	25,5	0,120	82	2700	2423	230	827/359	E27
604-016	груша A60	25,5	0,120	82	4000	2423	230	840/359	E27
604-017	Свеча (СN)	7,5	0,050	82	2700	713	160	827/359	E14
604-018	Свеча (СN)	7,5	0,050	82	4000	713	160	840/359	E14
604-020	Свеча (СN)	7,5	0,050	82	6500	713	160	865/359	E14
604-021	Свеча (СN)	7,5	0,050	82	2700	713	160	827/359	E27
604-023	Свеча (СN)	7,5	0,050	82	4000	713	160	840/359	E27
604-024	Свеча (СN)	7,5	0,050	82	6500	713	160	865/359	E27
604-025	Свеча (СN)	9,5	0,060	82	2700	903	160	827/359	E14
604-026	Свеча (СN)	9,5	0,060	82	4000	903	160	840/359	E14
604-027	Свеча (СN)	9,5	0,060	82	2700	903	160	827/359	E27
604-028	Свеча (СN)	9,5	0,060	82	4000	903	160	840/359	E27
604-029	Свеча (СN)	11,5	0,070	82	2700	1093	160	827/359	E14
604-030	Свеча (СN)	11,5	0,070	82	4000	1093	160	840/359	E27
604-031	Шарик (GL)	7,5	0,050	82	2700	713	160	827/359	E14
604-032	шарик (GL)	7,5	0,050	82	4000	713	160	840/359	E14
604-033	шарик (GL)	7,5	0,050	82	6500	713	160	865/359	E14

Код	Тип	Номинальная мощность, Вт	Номинальный ток, А	Номинальный индекс цветопередачи, Ra не менее	Коррелированная цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Угол светового пучка, °	Цветовой код лампы	Цоколь
604-034	шарик (GL)	7,5	0,050	82	2700	713	160	827/359	E27
604-035	шарик (GL)	7,5	0,050	82	4000	713	160	840/359	E27
604-036	шарик (GL)	7,5	0,050	82	6500	713	160	865/359	E27
604-037	шарик (GL)	9,5	0,060	82	2700	903	160	827/359	E14
604-038	шарик (GL)	9,5	0,060	82	4000	903	160	840/359	E14
604-039	шарик (GL)	9,5	0,060	82	2700	903	160	827/359	E27
604-040	шарик (GL)	9,5	0,060	82	4000	903	160	840/359	E27
604-041	шарик (GL)	11,5	0,070	82	2700	1093	160	827/359	E14
604-042	шарик (GL)	11,5	0,070	82	4000	1093	160	840/359	E14
604-043	шарик (GL)	11,5	0,070	82	2700	1093	160	827/359	E27
604-044	шарик (GL)	11,5	0,070	82	4000	1093	160	840/359	E27
604-045	свеча на ветру (CW)	7,5	0,050	82	2700	713	160	827/359	E14
604-046	свеча на ветру (CW)	7,5	0,050	82	4000	713	160	840/359	E14
604-047	свеча на ветру (CW)	7,5	0,050	82	6500	713	160	865/359	E14
604-048	свеча на ветру (CW)	9,5	0,060	82	2700	903	160	827/359	E14
604-049	свеча на ветру (CW)	9,5	0,060	82	4000	903	160	840/359	E14
604-050	свеча на ветру (CW)	9,5	0,060	82	6500	903	160	865/359	E14
604-051	рефлектор-спот	9,5	0,060	82	2700	760	110	827/359	GU5.3
604-052	рефлектор-спот	9,5	0,060	82	4000	760	110	840/359	GU5.3
604-063	рефлектор-спот	10,5	0,070	82	2700	840	110	827/359	GX53
604-064	рефлектор GX53	10,5	0,070	70	4000	840	110	740/359	GX53
604-067	рефлектор GX53	15,5	0,100	70	2700	1240	110	727/359	GX53
604-068	рефлектор GX53	15,5	0,100	70	4000	1240	110	740/359	GX53
604-069	высокомощная	30	0,140	70	6500	2850	200	765/359	E27/E40
604-071	высокомощная	50	0,240	70	6500	4750	200	765/359	E27/E40
604-072	высокомощная	100	0,480	70	6500	9500	200	765/359	E27/E40

Требования безопасности

- не допускать детей к монтажу и демонтажу изделия. Светодиодная лампа не является игрушкой
- перед монтажом светодиодной лампы убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на маркировке лампы, соответствует напряжению сети
- монтаж и демонтаж лампы производить только при отключенном напряжении, держа лампу за рассеиватель
- запрещено длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник в глаза
- запрещено производить монтаж и демонтаж при попадании воды (и прочих жидкостей) на лампу, светильник либо провод электропитания.
- запрещено производить монтаж и демонтаж влажными руками
- запрещено подключение лампы в сеть с поврежденной электропроводкой или в поврежденный патрон
- не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности
- не пытайтесь разбирать, включать в разобранном виде, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно
- светодиодные лампы являются законченным изделием и ремонту не подлежат

Правила установки и эксплуатации

1. Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений.
2. Убедитесь в отсутствии напряжения питания сети
3. Перед установкой проверьте целостность патрона
4. Держа лампу за рассеиватель, установите ее в патрон
5. Лампа готова к эксплуатации
6. Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить при выключенном напряжении мягкой сухой тканью без применения растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C.

Высота хранения и транспортировки ламп на паллете не более 10 коробов в высоту.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ламп составляет – 24 месяца со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- присутствуют механические повреждения изделия, следы нарушения целостности продукта.
 - отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
 - видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
 - неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Гарантийный талон

Наименование модели	Подпись продавца
Наименование продавца	Подпись покупателя
Дата продажи	Место для печати

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»,
Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /
Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»,
123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского,
д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

Подпишитесь на новости и службу поддержки по QR-коду:

