



**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой и подключением к электрической сети полностью изучите настоящую инструкцию. Сохраняйте инструкцию до конца срока службы светильника.

## 1. Назначение

**1.1.** Настоящая «Инструкция по эксплуатации» распространяется на следующие осветительные приборы: стационарные потолочные (люстры), стационарные настенные (бра):

**1.2.** Потолочные, настенные, напольные, настольные светильники предназначены для освещения внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий в условиях нормальной температуры и влажности.

## 2. Общие указания

**2.1.** При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.

**2.2.** При условии соблюдения правил эксплуатации срок службы светильников с хрустальными или стеклянными элементами составляет 8 лет со дня продажи через розничную сеть, для остальных светильников – 6 лет со дня продажи через розничную сеть.

**2.3.** В зависимости от модели в светильниках используются лампы накаливания, галогенные лампы или компактные люминесцентные лампы.

## 3. Требования по безопасности

**3.1.** Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, заменить лампу, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить *светильник* от электрической сети.

**3.2.** Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ.

**3.3.** Запрещается использовать светильники в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.

**3.4.** Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях, установка производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала. Светильник должен быть надёжно закреплён, а контакты его хорошо изолированы.

**3.5.** Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. Запрещается использование ламп с техническими характеристиками, превышающими значения номинального напряжения и номинальной мощности, указанных в техническом описании светильника.

**3.6.** При обнаружении неисправностей необходимо в оперативном порядке произвести обесточивание светильника. Самостоятельно не производить никаких вмешательств. В данной ситуации необходимо обратиться к специалисту, имеющему необходимые допуски и разрешения.

## **4. Установка светильника**

**4.1.** Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не повреждён и полностью укомплектован.

**4.2.** Соберите светильник, пользуясь приложенной инструкцией по сборке.

**4.3.** Установите светильник на выбранное место.

**4.4.** Для подключения к электрической сети соедините линейный провод электрической сети (фазу) с коричневым (или черным) проводом светильника, нейтральный провод электрической сети – с синим (или белым) проводом светильника, заземление электрической сети – с желто-зеленым проводом светильника.

**4.5.** Убедитесь в правильном подсоединении проводов и обеспечьте надёжное крепление контактов.

## **5. Замена ламп**

**5.1.** Отключите светильник от электрической сети. Дайте лампе остыть в течение 5 минут.

**5.2.** Убедитесь в том, что технические характеристики заменяющей лампы соответствуют номинальному напряжению и номинальной мощности, указанным заводом изготовителем.

**5.3.** Придерживайте патрон светильника при замене лампы.

**5.4.** Не прикасайтесь голыми руками к галогенным лампам, так как это приведёт к их быстрой порче. При замене галогенной лампы рекомендуется пользоваться матерчатыми перчатками.

## **6. Уход**

**6.1.** Отключите светильник от электрической сети и дайте ему остыть в течение 5 минут.

**6.2.** Снимите плафоны (абажур).

**6.3.** Ополосните плафоны под струей воды и дайте им высохнуть. Почистите абажур пылесосом при минимальной мощности всасывания.

**6.4.** При уходе за светильником не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы и растворители. Избегайте попадания влаги на электрические контакты светильника.

## **7. Технические характеристики**

**7.1.** Номинальное напряжение: 230 В.

**7.2.** Частота: 50 Гц.

**7.3.** Степень пылевлагозащитности: IP20.

**7.4.** Номинальная мощность ламп указана на светильнике.

**7.5.** Диапазон рабочих температур: от – 10 °С до +40 °С

**7.6.** Класс защиты от поражения электрическим током – I

**7.7.** Модель и тип светильника см. на упаковке

**7.8.** Масса - см. на упаковке

**7.9.** Габариты светильника - см. на упаковке

**7.10.** Материал - см. на упаковке

## **8. Комплект поставки**

**8.1.** Светильник: 1 шт.

**8.2.** Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

**8.3.** Инструкция по сборке светильника: 1 шт.

**8.4.** Коробка упаковочная: 1 шт.

## **9. Гарантийные обязательства**

**9.1.** Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи светильника (изделия) через розничную сеть при условии соблюдения покупателем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

**9.2.** В случае выхода светильника (изделия) из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен светильник), к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже.

**9.3.** Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи.

**9.4.** Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки, и/или хранения светильника (изделия), указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике (изделии) механических повреждений, повлекших выход светильника (изделия) из строя либо возникновение недостатков светильника (изделия), в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя прав на гарантию.

## 10. Порядок утилизации

**10.1.** Светильники стационарные потолочные (люстры), стационарные настенные (бра), нестационарные напольные (торшеры) и нестационарные настольные (настольные лампы) не требуют специальной утилизации, так как не содержат в своем составе опасных материалов и веществ, способных нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Утилизация происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов. При утилизации светильник необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов.



## Гарантийный талон (заполняется продавцом)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Артикул:                   | Печать:           |
| Название и адрес продавца: |                   |
| Дата продажи:              | Подпись продавца: |

Светильник общего назначения.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и/или ТР ЕАЭС 037/2016.

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

**Импортер/Поставщик:** ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30

**Претензии по качеству принимаются:** тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalauarel.ru

**Завод-изготовитель:** «GUANGZHOU JIAXIE IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD», ROOM 1910, 19/F, BUSINESS TOWER, GUANGZHOU MERCHANDISE BUILDING, NO.12 XINHU ROAD, GUANGZHOU, CHINA.

Китай, город Гуанчжоу, улица Си ху, дом №12 (Бизне с тауэр, здание торговли Гуанчжоу), 19 этаж, офис 1910.

Произведено в Китае

