

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Примечание. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1.	Инжектор питания PoE GF-AC102	1	

М.П.

(Отметка ОТК)

(Дата продажи)

(подпись Продавца)

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

Сервисный Центр ООО «БИК-Видео»
190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.14.
Тел.: 8 (800) 555-17-26; +7 (812) 747-3266.
Мессенджеры: +7 (981) 680-02-27.
<https://service.bic-video.ru/>; <https://gfcctv.ru/>;
e-mail: service@bic-video.ru; gf@gfcctv.ru.

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

(подпись Покупателя)

8. Сведения о рекламациях.

Дата	Количество часов работы до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры предпринятые по рекламации



Инжектор питания PoE GF-AC102

Техническое описание



Санкт-Петербург

2022

1. Назначение.

Инжектор питания PoE GF-AC102 (далее – Инжектор PoE; Изделие) является однопортовым инжектором питания по витой паре и предназначен для подачи питания посредством технологий PoE, в стандарте IEEE.802.3af/at, для оборудования, поддерживающего этот стандарт.

Изделие выполнено в пластиковом корпусе и имеет 2 разъема RJ-45: входной и выходной сетевой порт, и разъем подключения сетевого кабеля 220В.

Передача сигнала осуществляется без использования средств шифрования и криптографии.

Инжектор оснащен защитой от перенапряжения, встроенными функциями автоматического защитного отключения при его перегреве, при коротком замыкании и превышении допустимого тока в нагрузке.

Конструктивное исполнение Изделия имеет степень защиты корпуса IP41, и предназначен для установки в периодически отапливаемых помещениях.

2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
Интерфейс Изделия	LAN: 1 шт. порт RG45, 10/100 Мб/с; PoE: 1 шт. порт RG45, 10/100 Мб/с + питание PoE
Сетевая среда	10BASE-T: UTP 3/4/5 категории, Lmax = 150 м 100BASE-TX: UTP 5/5е категории, Lmax = 150 м
Электропитание Изделия: сеть переменного тока	100В – 240В AC, 50 – 60 Гц
Выходное питание PoE: напряжение мощность максимальный ток	DC 52 В Макс. 30 Вт 0,5 А
Подача питающего напряжения PoE	Метод А: пара проводов 1/2 (+) и пара проводов 3/6 (–)
Стандарт PoE	IEEE.802.3af/at
Диапазон рабочих температур	-10°C - 40°C
Диапазон температур хранения	-40°C - 70°C
Габаритные размеры изделия	115 x 50 x 31 мм
Масса изделия, кг, не более	0,2

3. Комплект поставки.

1. Инжектор питания PoE GF-AC102	1 шт.
2. Кабель сетевой питания 220В	1 шт.
3. Упаковка	1 шт.

4. Установка и подключение.

Внимание! Подключение изделия производить только при отключенном питании

4.1. Общий вид Изделия и назначение его контактов и разъемов показано на Рисунке 1:



Рис. 1. Общий вид Изделия и назначение его контактов и разъемов.

4.2. Выполните подключение Инжектора в соответствии с примером построения сети, показанном на Рисунке 2.



Рис. 2. Пример построения сети с подключением Инжектора питания PoE.

4.3. Подключите кабель локальной сети к порту LAN и кабель оконечного устройства к порту POE.

4.4. Подсоедините сетевой кабель питания к соответствующему разъему Инжектора и включите в розетку переменного тока 220В AC.

5. Настройка.

Изделие изготовлено, протестировано, на предприятии-изготовителе и не требует проведения специальных мер по предварительной настройке в условиях эксплуатации.