

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Многофункциональный налобный сенсорный фонарь со встроенным Li-Ion аккумулятором.

LH-490A INDUSTRIAL

Особенности

- Встроенный сенсор включения
- Нейтральный белый свет 5000K
- Три линейки разной яркости на выбор
- Максимальный световой поток 500 лм
- Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000 мАч
- Индикатор заряда батареи
- Встроенное USB Type-C зарядное устройство
- USB Type-C кабель в комплекте
- Клипсы для крепления на каске в комплекте
- Четыре режима работы с функцией «память»
- Стабилизированная яркость
- Диммирование яркости
- Дальность света до 72 м
- Ударопрочность 1 м
- Влагозащищенность IPX6

Базовые операции

Для включения фонаря нажмите на кнопку «питание». Фонарь включится в последнем запомненном режиме. Повторное нажатие кнопки в течение 3-х сек будет переключать режимы: направленный свет => рассеянный свет => совмещенный свет => красный свет.

Диммирование яркости

На включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку «питание» для плавного изменения яркости. При достижении максимального и минимального уровней яркости фонарь мигнет 2 раза. Диммирование работает во всех режимах.

Выбор линейки яркости

В фонаре есть три линейки яркости: экономичная, средняя, яркая.

Для смены линейки нажмите и удерживайте обе кнопки. О смене линейки сигнализирует красный светодиод под заглушкой USB. Одно мигание - экономичная линейка, два мигания - средняя, три мигания - яркая.

По умолчанию в фонаре активирована яркая линейка режимов. Вы можете заранее установить среднюю или экономичную линейку, в зависимости от предполагаемой продолжительности рабочего процесса.

Линейка	Режим	Световой поток / время
Экономичная	Направленный	60 лм, 13 ч 10 мин
	Рассеянный	55 лм, 13 ч 30 мин
	Совмещенный	115 лм, 6 ч 40 мин
	Красный	1 лм, 72 ч
Средняя	Направленный	115 лм, 6 ч 20 мин
	Рассеянный	110 лм, 6 ч 25 мин
	Совмещенный	225 лм, 3 ч 15 мин
	Красный	2 лм, 36 ч
Яркая	Направленный	220 лм, 3 ч 20 мин
	Рассеянный	205 лм, 3 ч 25 мин
	Совмещенный	500* лм, 2 ч 55 мин
	Красный	4 лм, 18 ч

* - для защиты от перегрева через 2 минуты яркость снижается до 245 лм.

Режим «сенсор»

Для включения фонаря в режиме «сенсор» нажмите на кнопку со значком «WiFi». Теперь фонарь включится в режиме широкого света от взмаха руки перед целевой частью.

Для работы в другом режиме его надо сначала выбрать кнопкой питания, а затем нажать кнопку «WiFi».

Сенсорное управление работает только с фиксированными режимами яркости, и не будет функционировать при ручном выставлении яркости по диммеру.

Зарядка фонаря

Фонарь можно заряжать от любого блока питания с разъемом USB (5В, max 2А). Кабель для зарядки входит в комплект.

В процессе заряда горит красный индикаторный диод рядом с портом USB. При полном заряде загорается зеленый.

Температурный диапазон использования при работе от встроенного аккумулятора от -15°C до +40°C.

Не погружать в воду! Запрещена эксплуатация при повреждении корпуса фонаря. Ремонт может осуществлять только квалифицированный электрик.

Дата изготовления указана на фонаре.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Изготовитель: «Оушен Эллаид Глобал Лимитед», офис 3А-7, 12Ф, Кайзер Сентер, № 18, Сентер стрит, Сай Инг Пан, Гонконг. Произведено на заводе-филиале в КНР.

Импортер в РФ и организация, уполномоченная на прием претензий от потребителей: ООО «Лайт Сорс Технолоджи Рус», 192102, Россия, г. С- Петербург, Волковский пр., д. 146, корп. 2, лит. А.

Импортер в РБ: ООО «Аргосвет», г. Минск, пер. Северный, д. 13/3, каб. 2. УНП 191296184.

YarkiyLuch.ru

