2765Z0 LED

Cat. # 2765Z0

PELI™

عربي

تسلسل التبديل:

1. ضوء مركزي عالٍ فقط
2. ضوء مركزي متوسط ومتّجه لأسفل
3. ضوء مركزي منخفض ومتّجه لأسفل
4. متّجه لأسفل فقط
5. مومض
6. إيقاف التشغيل

» اضغط مرة واحدة لتشغيل الوضع "ضوء مركزي عالٍ".
» اضغط مرتين (لا تزيد المدة عن ½ ثانية بين الضغطتَين) لتشغيل الوضع "ضوء مركزي متوسط ومتّجه لأسفل".
» اضغط ثلاث مرات (لا تزيد المدة عن ½ ثانية بين الضغطات) لتشغيل الوضع "ضوء مركزي منخفض ومتّجه لأسفل".
» اضغط أربع مرات (لا تزيد المدة عن ½ ثانية بين الضغطات) لتشغيل الوضع "متّجه لأسفل فقط".
» اضغط خمس مرات (لا تزيد المدة عن ½ ثانية بين الضغطات) لتشغيل الوضع "مومض".

اضغط مرة واحدة بعد مرور ثانية واحدة أو أكثر في أي وضع لإيقاف تشغيل الكشاف.

مؤشر حالة البطارية

> 75%	= أخضر
25% - 75%	= أصفر
< 25%	= أحمر

استبدال البطاريات

1. افتح غطاء البطارية.
2. أزل البطاريات القديمة (تخلَّص منها بشكل صحيح)، واستبدلها بثلاث بطاريات قلوية مقاس AAA وقدرة 1.5 فولت وفقًا لمُلصق القطبية.
3. أغلق غطاء البطارية.

راجع www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ للحصول على النص الكامل للتحذيرات الخاصة بسلامة بطارية هذا الكشاف.

تنبيه: لا يُسمح إلا باستخدام الطرز التالية من البطاريات مع هذا المنتج: البطاريات القلوية مقاس AAA من الأنواع T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power)، وDuracell™ MN2400، وEnergizer™ E92، وSanyo™ LR03، وVarta™ High Energy 4903 LR03 أو Peli™. T3 – NX™ Power PCA9046 البطاريات P-NiMH-AAA القابلة لإعادة الشحن من

تحذير: يُعد استخدام البطاريات في فئة درجة حرارة غير مسموح باستخدامها فيها أمرًا خطيرًا.

إعلان المطابقة **إعلان رقم 002765-0318-507**
نُعلن نحن شركة Peli Products, S.L.U، الكائنة في c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
تحت مسؤوليتنا وحدنا أن الجهاز التالي:

وصف المنتج: مصباح أمامي بتقنية LED
نوع الطراز: LED 2765
العلامة التجارية: Peli™

يتوافق مع تشريعات الجماعة الأوروبية (EC) التالية: توجيه ATEX رقم EU/2014/34
يعتمد على المعايير الموحّدة التالية: EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
شاركت الهيئة المُبلّغة التالية في عملية تقييم المطابقة:
الهيئة المُبلّغة: FM Approvals Europe Limited
رقم الهيئة المُبلّغة: 2809
الدور: الإخطار بضمان الجودة
الهيئة المُبلّغة: Element Rotterdam BV
رقم الهيئة المُبلّغة: 2812
الدور: إصدار شهادة اختبار من نوع ATEX EC
رقم الشهادة: TRAC13ATEX0035X
ترميز ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
رقم الملف التقني: 27652015
2809

اسم ومنصب الشخص المتعهّد بالشركة المصنّعة أو الممثل المعتمد:
التوقيع: *Piero Marigo*
الاسم: Piero Marigo
المنصب: المدير الإداري
الموقع: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
التاريخ: 12 مايو 2020

شروط الاستخدام الآمن
(أ) لا يُسمح إلا باستخدام الطرز التالية من البطاريات مع هذا المنتج: البطاريات القلوية مقاس AAA من الأنواع T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power)، وDuracell™ MN2400، وEnergizer™ E92، وSanyo™ LR03، وVarta™ High Energy 4903 LR03 أو البطاريات P-NiMH-AAA القابلة لإعادة الشحن من Peli™ (الحد الأقصى لتيار الشحن = 800 مللي أمبير). T3 - NX™ Power PCA9046
(ب) يجب أن تكون جميع الخلايا من إنتاج الشركة المصنّعة نفسها.
(ج) لا تستبدل خلايا البطاريات عند الوجود في بيئة انفجارية. يجب استبدال خلايا البطاريات مع الحفاظ على صحة اتجاه الأقطاب.

يرجى زيارة www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ للحصول على نص الضمان الكامل ومعلومات الضمان بـ 19 لغة.

CS

Pořadí Přepínání

1. Pouze Bodové S Vysokou Intenzitou
2. Bodové Střední Intenzita A Sklopené Dolů
3. Bodové Nízká Intenzita A Sklopené Dolů
4. Pouze Sklopené Dolů
5. Blikání
6. Vypnuto

» Stiskněte jednou pro režim bodového osvětlení s vysokou intenzitou.
» Dvě stisknutí (ne déle než ½ sekundy mezi stisknutím) pro bodové osvětlení se střední intenzitou a sklopené dolů
» Tři stisknutí (ne více než ½ sekundy mezi dvěma stisknutími) pro bodové osvětlení s nízkou intenzitou a sklopené dolů
» Čtyři stisknutí (ne více než ½ sekundy mezi dvěma stisknutími) pouze pro světlo sklopení dolů.
» Pět stisknutí (ne více než ½ sekundy mezi stisknutími) pro blikání.

Jedno stisknutí po jedné nebo více sekundách v jakémkoli režimu pro vypnutí světla.

Ukazatel Stavu Baterie

> 75 %	= zelená
25% - 75%	= žlutá
< 25 %	= červená

Výměna Baterie

1. Otevřete kryt baterie.
2. Vyjměte staré baterie (řádně je zlikvidujte) a vložte (3) tři baterie AAA 1,5 V podle vyznačení polarity.
3. Zavřete kryt baterie.

Úplné znění bezpečnostních pokynů k akumulátorům k této svítilně naleznete na www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/.

POZOR: V tomto výrobku smí být použity pouze následující typy baterií: alkalické baterie AAA značky T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 a Varta™ High Energy 4903 LR03 nebo Peli™ dobíjecí baterie P-NiMH-AAA . T3 – NX™ Power PCA9046

VAROVÁNÍ: POUŽITÍ BATERIÍ, KTERÉ NEJSOU SCHVÁLENÉ PRO DANOU TEPLOTU, JE NEBEZPEČNÉ.

Prohlášení o shodě **Prohlášení č. 002765-0318-507**
My, společnost Peli Products, S.L.U., c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Španělsko, prohlašujeme na svou zodpovědnost, že dále uvedené zařízení:

Popis výrobku: LED svítilna na čelo
Typ modelu: 2765 LED
Značka: Peli™

splňuje následující právní předpisy ES:
směrnice ATEX 2014/34/EU na základě
následujících harmonizovaných norem:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
Do postupu posuzování shody byl zapojen následující oznámený subjekt:
Oznámený subjekt: FM Approvals Europe Limited
Č. oznámeného subjektu: 2809
Funkce: Quality Assurance Notification
Oznámený subjekt: Element Rotterdam BV
Č. oznámeného subjektu: 2812
Funkce: Vydání ES certifikátu o přezkoušení typu ATEX
Číslo certifikátu: TRAC13ATEX0035X
Kódování ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
2809
Č. souboru technické dokumentace: 27652015

Jméno a funkce osoby zastupující výrobce nebo zplnomocněného zástupce:
Podpis: *Piero Marigo*
Jméno: Piero Marigo
Funkce: Generální ředitel
Místo: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Španělsko
Datum: 12.5.2020

Podmínky Pro Bezpečné Používání
A. V tomto výrobku smí být použity pouze následující typy baterií: alkalické baterie AAA značky T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 a Varta™ High Energy 4903 LR03 nebo Peli™ dobíjecí baterie P-NiMH-AAA (max nabíjecí proud = 800 mA). T3 - NX™ Power PCA9046
B. Baterie musí být od stejného výrobce.
C. Nevyměňujte baterie ve výbušném prostředí. Články baterií se musí měnit se správnou polaritou.

Plné znění záručních podmínek a informace o plnění záruky v 19 jazycích naleznete na stránkách www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/.

DA

Kontaktsekvens

1. Kun kraftig spot
2. Medium spot og nedadgående lys
3. Lav spot og nedadgående lys
4. Kun nedadgående lys
5. Blinker
6. Fra

» Tryk en gang for Kraftig spot-tilstand.
» To tryk (ikke mere end ½ sekund mellem tryk) til Medium Spot og nedadgående lys
» Tre tryk (ikke mere end ½ sekund mellem tryk) til lav spot og nedadgående lys
» Fire tryk (ikke mere end ½ sekund mellem tryk) til nedadgående lys.
» Fem tryk (ikke mere end ½ sekund mellem tryk) for at blinke.

Et tryk i et sekund eller mere i enhver tilstand for at slukke lyset.

Batteristatus

> 75%	= Grøn
25% - 75%	= Gul
< 25%	= Rød

Udskiftning Af Batteri

1. Åben batteri-dækslet.
2. Fjern gamle batterier (bortskaffes korrekt) og erstat dem med (3) tre 1.5V AAA batterier i henhold til polaritets-etiketten.
3. Luk batteri-dækslet.

Der henvises til www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ for at få en fuldstændig test med batterisikkerhedsadvarsel til denne lygte.

PAS PÅ: Det er kun tilladt at anvende følgende batterimodeller i forbindelse med dette produkt: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 og Varta™ High Energy 4903 LR03 AAA alkaline batterier eller Peli™ genopladelige batterier P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

ADVARSEL: DET ER FARLIGT AT BRUGE BATTERIERNE I ANDRE TEMPERATURKLASSER END DE TILLADTE.

Overensstemmeleserklæring **Erklæring nr. 002765-0318-507**
Vi, Peli Products, S.L.U. c/Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanien erklærer på eget ansvar at følgende apparater:
Produktbeskrivelse: LED pandelampe
Model-type: 2765 LED
Mærke: Peli™
Er i overensstemmelse med følgende EU-lovgivning:
ATEX-direktivet 2014/34/EU
baseret på følgende harmoniserede standarder:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
Følgende bemyndigede organ har været involveret i processen med overensstemmelsesvurderingen:
Bemyndiget organ: FM Approvals Europe Limited
bemyndiget organ nr.: 2809
Rolle: Quality Assurance Notification
Bemyndiget organ: Element Rotterdam BV
Bemyndiget organ nr.: 2812
Rolle: Udstedelse af ATEX EU-typeafprøvningsattest
Certifikat nr.: TRAC13ATEX0035X
ATEX-kode: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Teknisk fil-nr.: 27652015
2809

Navn og stilling på den person, der binder fabrikanten eller dennes repræsentant:
Underskrift: *Piero Marigo*
Navn: Piero Marigo
Stilling: Administrerende direktør
Sted: Peli Products, S.L.U. c/Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanien
Dato: 12.5.2020

Betingelser For Sikker Brug
A. Det er kun tilladt at anvende følgende batterimodeller i forbindelse med dette produkt: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 og Varta™ High Energy 4903 LR03 AAA alkaline batterier eller Peli™ genopladelige batterier P-NiMH-AAA (max ladestrøm = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. Batterierne skal være fra samme fabrikant.
C. Udskift ikke battericellerne, når en eksplosiv atmosfære er til stede. Battericellerne skal udskiftes med den korrekte polaritet.

Besøg www.peli.com/peli-warranty for at få den fulde garantitekst og garantiinformation på 19 sprog.

DE

Schalterabfolge

1. Nur Modus Hoch
2. Modus Mittel und Downcast
3. Modus Niedrig und Downcast
4. Nur Modus Downcast
5. Blinkend
6. Aus

» Für Modus Hoch einmal drücken.
» Für Modus Mittel und Downcast zweimal drücken (nicht mehr als ½ Sekunde zwischen Schalterbetätigungen)
» Für Modus Niedrig und Downcast dreimal drücken (nicht mehr als ½ Sekunde zwischen Schalterbetätigungen)
» Für nur Modus Downcast viermal drücken (nicht mehr als ½ Sekunde zwischen Schalterbetätigungen).
» Für Modus Blinkend fünfmal drücken (nicht mehr als ½ Sekunde zwischen Schalterbetätigungen).

Zum Ausschalten drücken Sie den Schalter in allen Modi einmal nach einer Sekunde oder mehr.

Batteriestandsanzeige

> 75 %	= Grün
25% - 75%	= Gelb
< 25 %	= Rot

Batteriewechsel

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung.
2. Nehmen Sie die alten Batterien heraus (ordnungsgemäß entsorgen) und ersetzen Sie diese durch drei 1,5 V AAA Batterien entsprechend der Polaritätskennzeichnung.
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

Siehe www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ für den vollständigen Warnungstext zur Batteriesicherheit für diese Taschenlampe.

ACHTUNG: Nur die folgenden Batterietypen sind für die Verwendung mit diesem Produkt zugelassen: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 und Varta™ High Energy 4903 LR03 AAA Alkaline-Batterien Oder Peli™-Akkus P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

WARNUNG: DIE VERWENDUNG VON BATTERIEN IN EINEM TEMPERATURBEREICH, FÜR DEN SIE NICHT ZUGELASSEN SIND, IST GEFÄHRLICH.

Konformitätserklärung **Erklärungsnr. 002765-0318-507**
Wir, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanien, erklären unter unserer alleinigen Verantwortlichkeit, dass das folgende Gerät:
Produktbeschreibung: LED Stirnleuchte
Modelltyp: 2765 LED
Marke: Peli™
Der folgenden EG-Rechtsvorschrift entspricht: ATEX Richtlinie 2014/34/EU
Auf Grundlage der folgenden harmonisierten Normen:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
Die folgende benannte Stelle war an dem Konformitätsbewertungsverfahren beteiligt:
Benannte Stelle: FM Approvals Europe Limited
Nummer der benannten Stelle: 2809
Funktion: Quality Assurance Notification
Benannte Stelle: Element Rotterdam BV
Nummer der benannten Stelle: 2812
Funktion: Ausstellung eines ATEX EC-Prüfungszertifikats
Zertifikats-Nr.: TRAC13ATEX0035X
ATEX-Codierung: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Technische Dokumentations-Nr.: 27652015
2809

Name und Position des Zeichnungsbevollmächtigten oder Prokuristen, der den Hersteller vertritt:
Unterschrift: *Piero Marigo*
Name: Piero Marigo
Funktion: Geschäftsführer
Standort: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanien
Datum: 12.5.2020

Bedingungen Für Die Sichere Anwendung
A. Nur die folgenden Batterietypen sind für die Verwendung mit diesem Produkt zugelassen: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 und Varta™ High Energy 4903 LR03 AAA Alkaline-Batterien Oder Peli™-Akkus P-NiMH-AAA (Max Ladestrom = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. Alle in der Lampe verwendeten Batterien müssen vom gleichen Typ (Hersteller) sein.
C. Die Batterien dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen gewechselt werden. Die Batterien müssen unter Beach tung der korrekten Polarität eingelegt werden.

Siehe bitte unter www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ den Volltext zur Garantie und Gewährleistung, der in 19 Sprachen nachzulesen ist.

EN

Switch Sequence

1. High Spot Only
2. Medium Spot and Downcast
3. Low Spot and Downcast
4. Downcast only
5. Flashing
6. Off

» Press once for High Spot mode.
» Two presses (no more than ½ second between presses) for Medium Spot and Downcast
» Three presses (no more than ½ second between presses) for Low Spot and Downcast
» Four presses (no more than ½ second between presses) for Downcast only.
» Five presses (no more than ½ second between presses) for flashing.

One press after one second or more in any mode will turn the headlamp off.

Battery Status Indication

> 75%	= Green
25% - 75%	= Yellow
< 25%	= Red

Battery Replacement

1. Open the battery cover.
2. Remove old batteries (dispose of properly) and replace with (3) three 1.5V AAA size batteries according to the polarity label.
3. Close the battery cover.

Refer to www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ for the complete text of Battery Safety warnings for this headlamp.

ATTENTION: Only the following battery models are permitted to be used in conjunction with this product: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 and Varta™ High Energy 4903 LR03 AAA size alkaline batteries or Peli™ rechargeable batteries P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

WARNING: USING BATTERIES IN A TEMPERATURE CLASS WHERE THEY ARE NOT PERMITTED IS HAZARDOUS.

Declaration of Conformity **Declaration No. 002765-0318-507**
We, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain Declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Product Description: LED Headlamp
Model Type: 2765 LED
Brand: Peli™

Is in conformity with the following EC legislation:
ATEX Directive 2014/34/EU
Based on the following harmonized standards:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
The following Notified Body has been involved in the conformity assessment process:
Notified Body: FM Approvals Europe Limited
Notified Body No.: 2809
Role: Quality Assurance Notification
Notified Body: Element Rotterdam BV
Notified Body No.: 2812
Role: Issue of ATEX EC Type Examination Certificate
Certificate No.: TRAC13ATEX0035X
ATEX Coding: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Technical File No.: 27652015
2809

Name and position of person binding the manufacturer or authorized representative:
Signature: *Piero Marigo*
Name: Piero Marigo
Function: Managing Director
Location: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
Date: 12 May 2020

Conditions For Safe Use
A. Only the following battery models are permitted to be used in conjunction with this product: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 and Varta™ High Energy 4903 LR03 AAA size alkaline batteries or Peli™ rechargeable batteries P-NiMH-AAA (max charge current = 800 mA). T3 - NX™ Power PCA9046
B. All of the cells must be of the same manufacturer.
C. Do not replace battery cells when an explosive atmoshphere is present. Battery cells must be replaced with the correct polarity.

PELI LIMITED LIFETIME* GUARANTEE OF EXCELLENCE
Peli Products, S.L.U. ("Peli") guarantees its torches and headlamps for a lifetime* against breakage or defects in workmanship. This guarantee does not cover the lamp or batteries. Peli will either repair or replace any defective product, at our sole option. All claims under this guarantee, of any nature, are barred if the product has been altered, damaged or in any way physically changed, or subjected to abuse, misuse, negligence or accident.

*Lifetime guarantee not applicable where prohibited by law.

For complete details, see: www.peli.com/peli-warranty

ES

Secuencia Del Interruptor

1. Solo concentración de luz alta
2. Concentración de luz media y enfocada hacia abajo
3. Concentración de luz baja y enfocada hacia abajo
4. Solo enfoque hacia abajo
5. Intermitente
6. Apagado

» Pulse una vez para el modo de concentración de luz alta.
» Pulse dos veces (no espere más de medio segundo entre las pulsaciones) para el modo de concentración de luz media y enfocada hacia abajo.
» Pulse tres veces (no espere más de medio segundo entre las pulsaciones) para el modo de concentración de luz baja y enfocada hacia abajo
» Pulse cuatro veces (no espere más de medio segundo entre las pulsaciones) para enfocar solo hacia abajo.
» Pulse cinco veces (no espere más de medio segundo entre las pulsaciones) para el modo intermitente.

Apagará la luz si pulsa una vez tras esperar uno o más segundos en cualquiera de los modos anteriores.

Indicador Del Estado De La Batería

> 75 %	= verde
25% - 75%	= amarillo
< 25 %	= rojo

Sustitución De La Batería

1. Abra la tapa de la batería.
2. Retire las baterías usadas (deséchelas de forma apropiada) y sustitúyalas por (3) tres baterías del tamaño AAA de 1.5v de acuerdo con las marcas de polaridad.
3. Cierre la tapa de la batería.

Entra en www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ para consultar las instrucciones de seguridad de la batería de la linterna.

ATENCIÓN: Solo los siguientes modelos de batería pueden utilizarse y combinarse con este producto: Baterías alcalinas del tamaño AAA que sean T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 y Varta™ High Energy 4903 LR03 o Peli™ pilas recargables P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

ADVERTENCIA: ES PELIGROSO USAR PILAS DE UNA CLASE DE TEMPERATURA EN LUGARES DONDE NO ESTÁN PERMITIDAS.

Declaración de conformidad **Declaración nº 002765-0318-507**
We, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona España Declaramos bajo nuestra responsabilidad que los productos siguientes:

Descripción del producto: Linterna LED para la cabeza
Clase de modelo: LED 2765
Marca: Peli™

De conformidad con la siguiente legislación de la CE:
Directiva ATEX 2014/34/EU
Según las normas armonizadas siguientes:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
El siguiente organismo notificado ha participado en el proceso de evaluación de la conformidad:
Organismo notificado: FM Approvals Europe Limited
Nº del organismo notificado: 2809
Función: Quality Assurance Notification
Organismo notificado: Element Rotterdam BV
Nº del organismo notificado: 2812
Función: Expedición del certificado de examen de tipo CE según ATEX
Nº de certificado: TRAC13ATEX0035X
Codificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Ficha técnica nº: 27652015
2809

Nombre y cargo de la persona que se compromete con el fabricante o representante autorizado:
Firma: *Piero Marigo*
Nombre: Piero Marigo
Cargo: Director gerente
Ubicación: c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona España
Fecha: 12.5.2020

Condiciones Para Una Utilización Segura
A. Solo los siguientes modelos de batería pueden utilizarse y combinarse con este producto: Baterías alcalinas del tamaño AAA que sean T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 y Varta™ High Energy 4903 LR03 o Peli™ pilas recargables P-NiMH-AAA (Corriente máxima de carga = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. Las pilas utilizadas deben ser del mismo fabricante.
C. No sustituya las pilas en un entorno potencialmente explosivo. Las pilas se deben sustituir con la polaridad correcta.

En www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ encontrarás toda la información sobre garantías en 19 idiomas.

FI

Kytkentäjärjestys

1. Vain kirkas valo
2. Keskikirkas valo ja alaspäin suunnattu valo
3. Himmeä valo ja alaspäin suunnattu valo
4. Vain alaspäin suunnattu valo
5. Vilkkuva
6. Pois

» Sytytä kirkas valo painamalla kerran.
» Siirry keskikirkkaaseen valoon ja alaspäin suunnattuun valoon painamalla kaksi kertaa (painallusten välissä korkeintaan puoli sekuntia).
» Siirry himmeään valoon ja alaspäin suunnattuun valoon painamalla kolme kertaa (painallusten välissä korkeintaan puoli sekuntia).
» Siirry vain alaspäin suunnattuun valoon painamalla neljä kertaa (painallusten välissä korkeintaan puoli sekuntia).
» Siirry vilkkuvaan valoon painamalla viisi kertaa (painallusten välissä korkeintaan puoli sekuntia).

Voit sammuttaa valon missä tahansa tilassa painamalla kytkintä uudelleen, kun on kulunut vähintään sekunti edellisestä painalluksesta.

Paristojen Tilan Ilmaisin

> 75 %	= vihreä
25% - 75%	= keltainen
< 25 %	= punainen

Akun Vaihtaminen

1. Avaa paristotilan suojus.
2. Poista vanhat paristot (hävitettävä asianmukaisesti) ja vaihda tilalle (3) kolme AAA-kokoista 1,5 V:n paristoa. Varmista, että navat tulevat oikein päin.
3. Sulje paristotilan suojus.

Tämän taskulampun paristoja koskeva turvallisuusvaroitus on esitetty kokonaisuudessaan osoitteessa www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/.

HUOMIO: Tässä tuotteessa saa käyttää vain seuraavia paristomalleja: AAA-kokoiset alkaliparistot T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 ja Varta™ High Energy 4903 LR03 tai Peli™ akut P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

HUOMIO: PARISTOJEN KÄYTTÄMINEN KIELLETYSSÄ LÄMPÖTILASSA ON VAARALLISTA.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus **Vakuutuksen numero 002765-0318-507**
Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7, 08025 Barcelona, Espanja vakuuttaa yksinomaan omalla vastuullaan, että seuraava laite:

Tuotekuvaus: LED-otsalamppu
Malli: 2765 LED
Merkki: Peli™

on seuraavan EY-lainsäädännön mukainen: ATEX-direktiivi 2014/34/EU
seuraavien harmonisoitujen standardien perusteella:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
Seuraava ilmoitettu laitos on osallistunut vaatimustenmukaisuuden arviointiin:
Ilmoitettu laitos: FM Approvals Europe Limited
Ilmoitetun laitoksen numero: 2809
Rooli: Quality Assurance Notification
Ilmoitettu laitos: Element Rotterdam BV
Ilmoitetun laitoksen numero: 2812
Rooli: ATEX-direktiivin mukaisen EY-tyippitarkastustodistuksen myöntäjä
Todistuksen numero: TRAC13ATEX0035X
ATEX-koodi: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Teknisen tiedoston numero: 27652015
2809

Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi ja asema:
Allekirjoitus: *Piero Marigo*
Nimi: Piero Marigo
Tehtävä: Toimitusjohtaja
Osoite: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7, 08025 Barcelona, Espanja
Päiväys: 12.5.2020

Turvallisen Käytön Edellytykset
A. Tässä tuotteessa saa käyttää vain seuraavia paristomalleja: AAA-kokoiset alkaliparistot T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 ja Varta™ High Energy 4903 LR03 tai Peli™ akut P-NiMH-AAA (max latausvirta = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. Kennoparistojen on oltava saman valmistajan valmistamia.
C. Älä vaihda paristokennoja räjähdysvaarallisessa tilassa. Paristokennot on asennettava siten, että napaisuus on oikein.

Takuutietoja koskevat tekstit on esitetty kokonaisuudessaan 19 kielellä verkkosivuillamme www.www.peli.com/peli-warranty.

FR

Séquence De Fonctionnement

1. Spot haut uniquement
2. Spot moyen et Vers le bas
3. Spot bas et Vers le bas
4. Vers le bas uniquement
5. Clignotant
6. Éteint

» Appuyez une fois pour le mode Spot haut.
» Deux fois (pas plus de ½ seconde entre les pressions) pour le mode Spot moyen et Vers le bas.
» Trois fois (pas plus de ½ seconde entre les pressions) pour le mode Spot bas et Vers le bas.
» Quatre fois (pas plus de ½ seconde entre les pressions) pour le mode Vers le bas uniquement.
» Cinq fois (pas plus de ½ seconde entre les pressions) pour le mode Clignotant.

Appuyez une fois après au moins une seconde dans n'importe quel mode pour éteindre la lumière.

Indication D'état Des Piles

> 75 %	= Vert
25% - 75%	= Jaune
< 25 %	= Rouge

Remplacement Des Piles

1. Ouvrez le couvercle des piles.
2. Retirez les piles usagées (mettez-les au rebut conformément aux directives en vigueur) et remplacez-les par (3) trois piles AAA de 1,5 V en respectant la polarité indiquée sur l'étiquette.
3. Refermez le couvercle des piles.

Veuillez vous reporter au site www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ pour consulter l'intégralité des avertissements concernant la sécurité de la batterie de cette torche.

ATTENTION : Seuls les modèles de piles suivants sont autorisés à être utilisés avec ce produit : les piles alcalines AAA T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 et Varta™ High Energy 4903 LR03 ou Peli™ P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

AVERTISSEMENT : UTILISER LES PILES DANS UNE CLASSE DE TEMPÉRATURE OÙ ELLES SONT PROSCRITES EST DANGEREUX.

Déclaration de conformité **Déclaration N° 002765-0318-507**
Nous, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelone Espagne
déclarons sous notre entière responsabilité que le produit suivant :

Description du produit : Lampe frontale à LED
Type de modèle : 2765 LED
Marque : Peli™

Est conforme à la directive européenne suivante :
ATEX Directive 2014/34/EU
En fonction des standards harmonisés suivants :
N 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015

L'organisme notifié suivant a été impliqué dans le processus de vérification de conformité :
Organisme notifié : FM Approvals Europe Limited
Organisme notifié N° : 2809
Rôle : Quality Assurance Notification
Organisme notifié : Element Rotterdam BV
Organisme notifié N° : 2812
Rôle : Émission de certificat d'examen ATEX type EC
Certificat N° : TRAC13ATEX0035X
Codage ATEX : II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Fichier technique N° : 27652015
2809

Nom et fonction de la personne engageant le fabricant ou son représentant autorisé :
Signature : *Piero Marigo*
Nom : Piero Marigo
Fonction : Directeur général
Lieu : Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelone Espagne
Date : 12.5.2020

Précautions Pour Une Utilisation En Toute Sécurité
A. Seuls les modèles de piles suivants sont autorisés à être utilisés avec ce produit : les piles alcalines AAA T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92 ,Sanyo™ LR03 et Varta™ High Energy 4903 LR03 ou Peli™ P-NiMH-AAA (Courant de charge max. = 800 mA). T3 - NX™ Power PCA9046
B. Les piles utilisées doivent toutes provenir du même fabricant.
C. Ne pas remplacer les piles en présence d'un environnement explosif. Les piles doivent être remplacées en respectant leur polarité.

Pour consulter l'intégralité du texte concernant la garantie, visitez notre site www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ (disponible dans 19 langues).

HU

Kapcsolási Sorrend

1. Csak erős spotfény
2. Közepes spotfény és lefelé irányuló
3. Gyenge spotfény és lefelé irányuló
4. Csak lefelé irányuló
5. Villogás
6. Kikapcsolva

» Nyomja meg egyszer az erős spotfényhez.
» A közepes spotfény és a lefelé irányuló világítás bekapcsolásához nyomja meg kétszer (a gombnyomások között legfeljebb ½ másodperc különbséggel)
» A gyenge spotfény és a lefelé irányuló világítás bekapcsolásához nyomja meg háromszor (a gombnyomások között legfeljebb ½ másodperc különbséggel)
» A lefelé irányuló világítás bekapcsoláshoz nyomja meg négyszer (a gombnyomások között legfeljebb ½ másodperc különbséggel)
» A villogás bekapcsolásához nyomja meg ötször (a gombnyomások között legfeljebb ½ másodperc különbséggel.

A lámpa kikapcsolásához nyomja meg egyszer a gombot bármelyik üzemmódban legalább egy másodperccel az előző gombnyomás után.

Akkumulátor Jelzőfénye

> 75%	= Zöld
25% - 75%	= Sárga
< 25%	= Piros

Elem Cseréje

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
2. Vegye ki a régi elemeket (gondoskodjon megfelelő leselejtezésükről), majd helyezzen be (3) három darab 1,5 V-os AAA méretű elemet a polaritást jelző címkének megfelelően.
3. Csukja be az elemtartó fedelét.

A zseblámpához szükséges elemre vonatkozó biztonsági előírás teljes szövegét lásd www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/.

FIGYELEM: Csak a következő típusú elemeket lehet használni ezzel a termékkel: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 és Varta™ High Energy 4903 LR03 AAA méretű alkáli elemek vagy Peli™ akkumulátorok P-NiMH AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

FIGYELMEZTETÉS: VESZÉLYES AZ ELEMEK OLYAN HŐMÉRSÉKLETI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA, AHOL NEM HASZNÁLHATÓK!

Megfelelőségi nyilatkozat **002765-0318-507 sz. nyilatkozat**
Mi, a Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanyolország, kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a következő készülék:

A termék leírása: LED fejlámpa
Modell típusa: 2765 LED
Márka: Peli™

**megf

Dichiarazione di conformità **Dichiarazione nr.. 002765-0318-507**
Noi, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcellona Spagna Dichiariamo sotto nostra responsabilità che l'apparecchio seguente:

Descrizione del prodotto: Proiettore LED
Tipo di modello: 2765 LED
Marca: Peli™

è conforme alla seguente legislazione CE: Direttiva ATEX 2014/34/EU
basata sui seguenti standard armonizzati:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
Il seguente ente accreditato è stato coinvolto nel processo di valutazione
della conformità:
Ente accreditato: FM Approvals Europe Limited
Ente accreditato nr.: 2809
Ruolo: Quality Assurance Notification
Ente accreditato: Element Rotterdam BV
Ente accreditato nr.: 2812
Ruolo: Emissione del Certificato di esame tipo ATEX EC
Certificato Nr.: TRAC13ATEX0035X
Codifica ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
File tecnico nr.: 27652015

Nome e posizione della persona vincolante il produttore o rappresentante autorizzato:
Firma: *Piero Marigo*
Nome: Piero Marigo
Funzione: Direttore Generale
Sede: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcellona Spagna
Data: 12.5.2020

Condizioni Per Uso Sicuro
A. Solo i seguenti modelli di batteria possono essere utilizzati con questo prodotto: batterie alcaline T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 e Varta™ High Energy 4903 LR03 AAA o Peli™ batterie ricaricabili P-NiMH-AAA (corrente massima di carica = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. Le batterie devono essere dello stesso produttore.
C. Non sostituire le batterie in presenza di un'atmosfera esplosiva. Le batterie devono essere sostituite osservando la corretta polarità.

Per il testo completo in 19 lingue della garanzia e delle relative informazioni, visitare il sito www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/.

NL

Schakelaarvolgorde
1. Alleen hoge modus
2. Medium en neerwaartse modus
3. Lage en neerwaartse modus
4. Alleen neerwaartse modus
5. Knipperende modus
6. Uit

» Druk eenmaal voor hoge modus.
» Tweemaal drukken (niet meer dan ½ seconde tussen indrukken) voor medium en neerwaartse modus.
» Driemaal drukken (niet meer dan ½ seconde tussen indrukken) voor lage en neerwaartse modus.
» Viermaal drukken (niet meer dan ½ seconde tussen indrukken) voor alleen de neerwaartse modus.
» Vijfmaal drukken (niet meer dan ½ seconde tussen indrukken) voor knipper modus.

Eenmaal drukken na één seconde of meer in welke modus dan ook om de lamp uit te schakelen.

Batterij-indicator
> 75% = Groen
25% - 75% = Geel
< 25% = Rood

Vervanging Van De Batterij
1. Open het klepje van de batterijen.
2. Verwijder oude batterijen (naar behoren wegwerpen) en vervang ze door (3) drie AAA-batterijen van 1,5 V overeenkomstig het polariteitslabel.
3. Sluit het klepje van de batterijen.

Raadpleeg www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ voor de volledige tekst van de veiligheidswaarschuwing over batterijen voor deze lantaarn.

AANDACHT: Enkel de volgende batterijmodellen mogen met dit product gebruikt worden: Alkalineaccu's T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 en Varta™ High Energy 4903 LR03 van grootte AAA of Peli™ oplaadbare batterijen P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

WAARSCHUWING: GEBRUIK VAN BATTERIJEN IN EEN TEMPERATUURKLASSE DIE DAARVOOR NIET IS TOEGESTAAN IS GEVAARLIJK.

Conformiteitsverklaring **Verklaringsnr. 002765-0318-507**
Wij, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanje verklaren op onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat:

Productomschrijving: Ledhoofdlamp
Modeltype: 2765 LED
Merk: Peli™

aan de volgende EG-wetgeving voldoet:
ATEX-richtlijn 2014/34/EU Gebaseerd op de
volgende geharmoniseerde normen:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
De volgende aangemelde instantie is betrokken in het beoordelingsproces van de conformiteit:
Aangemelde instantie: FM Approvals Europe Limited
Aangemelde instantie nr.: 2809
Functie: Quality Assurance Notification
Aangemelde instantie: Element Rotterdam BV
Aangemelde instantie nr.: 2812
Functie: Afgifte van ATEX-verklaring van EG-typeonderzoek
Verklaringsnr.: TRAC13ATEX0035X
ATEX-codering: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Technisch documentnr.: 27652015

Naam en functie van persoon die de fabrikant verbindt of geautoriseerd vertegenwoordiger:
Handtekening: *Piero Marigo*
Naam: Piero Marigo
Functie: Gedelegeerd bestuurder
Locatie: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanje
Datum: 12.5.2020

Voorwaarden Voor Veilig Gebruik
A. Enkel de volgende batterijmodellen mogen met dit product gebruikt worden: Alkalineaccu's T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 en Varta™ High Energy 4903 LR03 van grootte AAA of Peli™ oplaadbare batterijen P-NiMH-AAA (max laadstroom = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. De batterijen moeten van dezelfde fabrikant zijn.
C. Vervang geen batterijen in een omgeving met explosiegevaar. Batterijen moeten worden vervangen met de juiste polariteiten.

Ga naar www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ voor de volledige tekst van de garantievoorwaarden in 19 talen.

NO

Brytersekvens
1. Bare høy spot
2. Medium spot og nedslått
3. Lav spot og nedslått
4. Bare nedslått
5. Blinkende
6. Av

» Trykk én gang for høy spot-modus.
» To trykk (ikke mer enn ½ sekund mellom trykkene) for medium spot og nedslått
» Tre trykk (ikke mer enn ½ sekund mellom trykkene) for lav spot og nedslått
» Fire trykk (ikke mer enn ½ sekund mellom trykkene) for bare nedslått.
» Fire trykk (ikke mer enn ½ sekund mellom trykkene) for blinking.

Ett trykk etter ett sekund eller mer i en hvilken som helst modus for å slå av lyset.

Batteristatusindikasjon
> 75 % = Grønn
25% - 75% = Gul
< 25 % = Rød

Batteriskifte
1. Åpne batteridekselet.
2. Fjern de gamle batteriene (kast dem forsvarlig), og bytt dem ut med (3) tre 1,5 V AAA-batterier i henhold til polaritetsmerkingen.
3. Lukk batteridekselet.

Se www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ for full tekst om Advarsel for batterisikkerhet for denne lommelykten.

OBS: Bare følgende batterimodeller kan brukes med dette produktet: Følgende alkaliske batterier i AAA-størrelse:T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 og Varta™ High Energy 4903 LR03 eller Peli™ oppladbare batterier P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

ADVARSEL: DET ER FARLIG Å BRUKE BATTERIENE I EN IKKE TILLATT TEMPERATURKLASSE.

Samsvarserklæring **Erklæring nr. 002765-0318-507**
Vi, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania erklærer på eget ansvar at følgende apparat:

Produktbeskrivelse: LED-hodelykt
Modelltype: 2765 LED
Merke: Peli™

samsvarer med følgende EU-lovgivning: ATEX-direktiv 2014/34/EU,
basert på følgende harmoniserte standarder:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
Følgende tekniske kontrollorgan har vært involvert i vurderingen av samsvarsprosessen:
Teknisk kontrollorgan: FM Approvals Europe Limited
Storbritannia Teknisk kontrollorgannr.: 2809
Rolle: Quality Assurance Notification
Teknisk kontrollorgan: Element Rotterdam BV
Storbritannia Teknisk kontrollorgannr.: 2812
Rolle: Utstedelse av ATEX EF-typegodkjenning
Sertifikatnr.: TRAC13ATEX0035X
ATEX-kode: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Teknisk filnr.: 27652015

Navnet og stillingen til personen som er ansvarlig hos produsenten eller en
autorisert representant:
Signatur: *Piero Marigo*
Navn: Piero Marigo
Stilling: Administrerende direktør
Sted: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spania
Dato: 12.5.2020

Vilkår For Trygg Bruk
A. Bare følgende batterimodeller kan brukes med dette produktet: Følgende alkaliske batterier i AAA-størrelse: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 og Varta™ High Energy 4903 LR03 eller Peli™ oppladbare batterier P-NiMH-AAA (max ladestrøm = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. Cellene må være fra samme produsent.
C. Ikke bytt battericeller når en eksplosiv atmosfære er til stede. Battericeller må settes inn i riktig polaritet.

Vennligst besøk www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ for full garantitekst og garantiinformasjon på 19 språk.

PL

Sekwencja Przełączania Trybów Działania:
1. Tylko tryb wysoki
2. Tryb średni i światło skierowane w dół
3. Tryb niski i światło skierowane w dół
4. Tylko światło skierowane w dół
5. Światło migające
6. Wyłączenie

» Aby włączyć tryb wysoki, naciśnij przycisk jeden raz.
» Naciśnij dwa razy (nie więcej niż pół sekundy odstępu między dwoma naciśnięciami), aby włączyć tryb średni i światło skierowane w dół
» Naciśnij trzy razy (nie więcej niż pół sekundy odstępu między dwoma naciśnięciami), aby włączyć tryb niski i światło skierowane w dół
» Naciśnij cztery razy (nie więcej niż pół sekundy odstępu między dwoma naciśnięciami), aby włączyć tylko światło skierowane w dół.
» Naciśnij pięć razy (nie więcej niż pół sekundy odstępu między dwoma naciśnięciami), aby włączyć tryb światła migającego

Aby wyłączyć latarkę, naciśnij przycisk jeden raz po upływie przynajmniej sekundy od poprzedniego naciśnięcia.

Wskaźnik Stanu Baterii
> 75% = Zielony
25% - 75% = Żółty
< 25% = Czerwony

Wymiana Baterii
1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Wyjmij zużyte baterie (wyrzuć je do właściwego pojemnika) i włóż (3) trzy baterie 1,5 V AAA zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

Pełna treść ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczącego akumulatora dostarczanego z niniejszą latarką znajduje się na stronie www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/

UWAGA: Do użytku z niniejszym produktem są dopuszczone wyłącznie następujące modele baterii: baterie alkaliczne rozmiaru AAA T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 oraz Varta™ High Energy 4903 LR03 Peli™ lub akumulatory NiMH-P-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

OSTRZEŻENIE: UŻYWANIE BATERII W TEMPERATURZE SPOZA DOPUSZCZALNEGO ZAKRESU JEST NIEBEZPIECZNE.

Deklaracja zgodności **Deklaracja nr 002765-0318-507**
My, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Hiszpania, deklarujemy z całkowitą odpowiedzialnością, że poniższe urządzenie:

Opis produktu: Latarka czołowa LED
Numer modelu: 2765 LED
Marka: Peli™

jest zgodne z poniższymi przepisami WE: Dyrektywa ATEX 2014/34/EU
Oparta na poniższych zharmonizowanych standardach:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
Poniższa Jednostka notyfikowana brała udział w procesie oceny zgodności:
Jednostka notyfikowana: FM Approvals Europe Limited
Jednostki notyfikowanej: 2809
Rola: Quality Assurance Notification
Jednostka notyfikowana: Element Rotterdam BV
Jednostki notyfikowanej: 2812
Rola: Wydanie certyfikatu badania typu ATEX EC
Nr certyfikatu: TRAC13ATEX0035X
Kod ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Nr dokumentacji technicznej: 27652015

Nazwisko i stanowisko osoby wiążącej ze strony producenta lub autoryzowanego przedstawiciela:
Podpis: *Piero Marigo*
Imię i nazwisko: Piero Marigo
Stanowisko: Dyrektor Zarządzający
Lokalizacja: Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Hiszpania
Data: 12.5.2020

Warunki Bezpiecznego Użytkowania
A. Do użytku z niniejszym produktem są dopuszczone wyłącznie następujące modele baterii: baterie alkaliczne rozmiaru AAA Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 oraz Varta™ High Energy 4903 LR03 Peli™ lub akumulatory NiMH-P-AAA (max prąd ładowania = 800 mA).
B. Zastosowane baterie muszą pochodzić od tego samego producenta.
C. Nie wymieniać baterii w strefie zagrożenia wybuchem. Baterie muszą zostać umieszczone w urządzeniu zgodnie z polaryzacją.

Kompletny tekst i warunki gwarancji w 19 wersjach językowych można znaleźć na stronie internetowej www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/.

PT

Alternar Sequência
1. Ponto alto apenas
2. Ponto médio e downcast
3. Ponto baixo e downcast
4. Downcast apenas
5. Intermitente
6. Desligado

» Pressione uma vez para modo Ponto alto.
» Dois toques (não mais de ½ segundo entre os toques) para ponto médio e downcast
» Três toques (não mais de ½ segundo entre os toques) para ponto baixo e downcast
» Quatro toques (não mais de ½ segundo entre os toques) para downcast apenas.
» Cinco toques (não mais de ½ segundo entre os toques) para intermitente.

Uma toque após um segundo ou mais em qualquer modo para desligar a luz.

Indicação De Status Da Bateria
> 75% = Verde
25% - 75% = Amarelo
< 25% = Vermelho

Substituição Da Bateria
1. Abra a tampa da bateria.
2. Remova as baterias antigas (descarte de forma adequada) e as substitua por (3) três baterias 1,5 V tamanho AAA, de acordo com a polaridade descrita no rótulo.
3. Feche a tampa da bateria.

Consulte www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ para ver o texto completo de aviso de Segurança da Bateria para esta lanterna.

ATENÇÃO: Apenas o uso dos seguintes modelos de bateria será permitido junto com este produto: Baterias alcalinas tamanho AAA T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 e Varta™ High Energy 4903 LR03 ou Peli™ baterias recarregáveis P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

AVISO: UTILIZAR BATERIAS NUMA CLASSE DE TEMPERATURA NÃO PERMITIDA É PERIGOSO.

Declaração de conformidade **Declaração nº 002765-0318-507**
Nós, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Espanha, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o seguinte equipamento:

Descrição do produto: Lanterna de LED para cabeça
Tipo de modelo: LED 2765
Marca: Peli™

Está em conformidade com a seguinte legislação da CE:
Diretiva ATEX 2014/34/EU
De acordo com as seguintes normas harmonizadas:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
O órgão notificado a seguir esteve envolvido no processo de avaliação de conformidade:
Órgão notificado: FM Approvals Europe Limited
Reino Unido Nº do órgão notificado: 2809
Função: Quality Assurance Notification
Órgão notificado: Element Rotterdam BV
Nº do órgão notificado: 2812
Função: Emissão do certificado de exame do tipo ATEX CE
Certificado nº: TRAC13ATEX0035X
Codificação ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Ficha técnica nº: 27652015

Nome e cargo da pessoa vinculada ao fabricante ou representante autorizado:
Assinatura: *Piero Marigo*
Nome: Piero Marigo
Função: Diretor geral
Local: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Espanha
Data: 12.5.2020

Condições Para Uso Seguro
A. Apenas o uso dos seguintes modelos de bateria será permitido junto com este produto: Baterias alcalinas tamanho AAA T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 ou Peli™ baterias recarregáveis P-NiMH-AAA (Corrente de carga máxima = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. As pilhas devem ser do mesmo fabricante.
C. Não substitua as pilhas numa atmosfera explosiva. As pilhas devem ser voltadas a colocar com a polaridade correta.

Consulte www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ para ler o texto completo da informação de Garantia em 19 idiomas.

RO

Secvență Comutator
1. Numai poziție superioară
2. Poziție medie și orientare în jos
3. Poziție inferioară și orientare în jos
4. Numai orientare în jos
5. Iluminat intermitent
6. Oprit

» Apăsați o dată pentru modul Poziție superioară.
» Două apăsări (nu mai mult de ½ de secundă între apăsări) pentru Poziție medie și orientare în jos
» Trei apăsări (nu mai mult de ½ de secundă între apăsări) pentru Poziție inferioară și orientare în jos
» Patru apăsări (nu mai mult de ½ de secundă între apăsări) pentru numai orientare în jos.
» Cinci apăsări (nu mai mult de ½ de secundă între apăsări) pentru iluminat intermitent.

O apăsare după o secundă sau mai mult în orice mod pentru a stinge lampa.

Indicarea Stării Bateriei
> 75% = Verde
25% - 75% = Galben
< 25% = Roșu

Înlocuirea Bateriilor
1. Deschideți capacul pentru baterii.
2. Îndepărtați bateriile vechi (eliminați în mod corespunzător) și înlocuiți cu (3) trei baterii dimensiunea AAA de 1,5 V în conformitate cu eticheta privind polaritatea.
3. Închideți capacul pentru baterii.

Consultați www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ pentru textul complet al avertismentului despre siguranța bateriei, pentru această lanternă.

ATENȚIE: Se permite utilizarea exclusivă a următoarelor modele de baterii împreună cu acest produs: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 și baterii alcaline dimensiunea AAA Varta™ High Energy 4903 LR03 sau Peli™ acumulatori P-NiMH-AAA . T3 – NX™ Power PCA9046

AVERTISMENT: ESTE PERICULOASĂ UTILIZAREA BATERIILOR ÎNTR-O CLASĂ DE TEMPERATURĂ ÎN CARE NU ESTE PERMISĂ UTILIZAREA ACESTORA.

Declarația de conformitate **Declarația nr. 002765-0318-507**
Noi, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania Declarăm pe propria răspundere că aparatul următor:

Descrierea produsului: Lampă pentru cap cu LED -uri
Tipul modelului: 2765 LED
Marca: Peli™

Este în conformitate cu următoarea legislație CE:
Directiva ATEX 2014/34/EU
Pe baza următoarelor standarde armonizate:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
Următorul Organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare a conformității:
Organism notificat: FM Approvals Europe Limited
Marea Britanie Organism notificat nr.: 2809
Rolul: Quality Assurance Notification
Organism notificat: Element Rotterdam BV
Marea Britanie Organism notificat nr.: 2812
Rolul: Emiterea certificatului de examinare tip ATEX CE
Certificat nr.: TRAC13ATEX0035X
Codificare ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Fișier tehnic nr.: 27652015

Numele și poziția persoanei care reprezintă producătorul sau reprezentantul autorizat:
Semnătura: *Piero Marigo*
Numele: Piero Marigo
Funcția: Director General
Locația: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania
Data: 12.5.2020

Condiții Pentru Utilizarea Sigură
A. Se permite utilizarea exclusivă a următoarelor modele de baterii împreună cu acest produs: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 și baterii alcaline dimensiunea AAA Varta™ High Energy 4903 LR03 sau Peli™ acumulatori P-NiMH-AAA (curentul maxim de încărcare = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. Bateriile trebuie să fie de la aceleași producător.
C. Nu înlocuiți bateriile în atmosferă explozivă. Bateriile trebuie să fie înlocuite respectând polaritatea indicată.

Vă rugăm să consultați www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ pentru textul complet al informațiilor privind Garanțiile, disponibil în 19 limbi.

RU

Последовательность Переключения
1. Только световое пятно высокой яркости.
2. Световое пятно и подсветка средней яркости
3. Световое пятно и подсветка низкой яркости
4. Только подсветка
5. Мигание
6. Выключение

» Однократное нажатие для включения светового пятна высокой яркости.
» Два нажатия (не более 0,5 с. между нажатиями) для включения светового пятна и подсветки средней яркости.
» Три нажатия (не более 0,5 с. между нажатиями) для включения светового пятна и подсветки низкой яркости.
» Четыре нажатия (не более 0,5 с. между нажатиями) для включения только подсветки.
» Пять нажатий (не более 0,5 с. между нажатиями) для мигания.

Одно нажатие через 1 с. и более в любом режиме для выключения фонаря.

Индикация Состояния Батареи
> 75 % = зеленый
25% - 75% = желтый
< 25 % = красный

Замена Батареи
1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Извлеките старые батареи (правильно утилизируйте их) и вставьте (3) три батареи типа AAA 1.5v, следуя маркировке полярности.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

Полный текст предупреждения по поводу безопасности батареи данного фонаря приведен на сайте www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/.

ВНИМАНИЕ. В сочетании с этим изделием разрешается использовать только следующие модели батарей: щелочные батареи типа AAA T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 и Varta™ High Energy 4903 LR03 или Peli™ аккумуляторы P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЙ С НЕРАЗРЕШЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КЛАССОМ.

Декларация о соответствии **Декларация № 002765-0318-507**
Компания Peli Products, S.L.U., расположенная по адресу c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spain (Испания), заявляет о своей единоличной ответственности за то, что устройство:

Описание продукта: Светодиодный налобный фонарь
Тип модели: 2765 светодиод
Бренд: Peli™

соответсвует следующему закону Европейского союза:
директиве ATEX 2014/34/EU,
основанной на следующих согласованных стандартах:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015.
В процессе подтверждения соответствия участвовал следующий орган технической экспертизы:
Орган технической экспертизы: FM Approvals Europe Limited
Номер органа технической экспертизы: 2809
Роль: Quality Assurance Notification
Орган технической экспертизы: Element Rotterdam BV
Номер органа технической экспертизы: 2812
Роль: Выдача свидетельств об экспертизе типа EU по стандарту ATEX
Номер сертификат: TRAC13ATEX0035X
Маркировка по стандарту ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Номер технического файла: 27652015

Имя и должность лица, действующего от имени производителя или уполномоченного представителя:
Подпись: Пьеро Мариго *Piero Marigo*
Имя: Пьеро Мариго (Piero Marigo)
Должность: Управляющий директор
Месторасположение: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain (Испания)
Дата: 12.5.2020

Условия Безопасного Использования
A. В сочетании с этим изделием разрешается использовать только следующие модели батарей: щелочные батареи типа AAA T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 и Varta™ High Energy 4903 LR03 или Peli™ аккумуляторы P-NiMH-AAA (зарядный ток макс = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. Устанавливать элементы питания только одного изготовителя.
C. Не заменяйте батареи во взрывоопасной среде. При замене батарей соблюдайте полярность.

Посетите сайт www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/, чтобы получить подробную гарантийную и постгарантийную информацию на 19 языках.

SK

Spínacia Postupnosť
1. Len vrchné bodové svetlo
2. Stredové bodové svetlo a sklopené svetlo
3. Spodné bodové svetlo a sklopené svetlo
4. Len sklopené svetlo
5. Blikanie
6. Vypnuté

» Jedným stlačením aktivujete vrchné bodové svetlo.
» Dvomi stlačeniami (nie viac ako 0,5 sekundy medzi stlačeniami) aktivujete stredové bodové svetlo a sklopené svetlo
» Tromi stlačeniami (nie viac ako 0,5 sekundy medzi stlačeniami) aktivujete spodné bodové svetlo a sklopené svetlo
» Štyrmi stlačeniami (nie viac ako 0,5 sekundy medzi stlačeniami) aktivujete len sklopené svetlo
» Piatimi stlačeniami (nie viac ako 0,5 sekundy medzi stlačeniami) aktivujete blikanie

Jedným stlačením po minimálne jednej sekunde v ľubovoľnom režime sa svetlo zhasne.

Indikácia Stavu Batérie
> 75 % = zelená
25% - 75% = žltá
< 25 % = červená

Výmena Batérie
1. Otvorte kryt batérie.
2. Odstráňte staré batérie (zlikvidujte ich správne) a vymeňte ich za (3) tri 1,5 V batérie typu AAA podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt batérie.

Úplné znenie varovania ohľadom bezpečnosti batérie pre túto baterku nájdete na stránke http://www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/.

POZOR: Pre tento produkt je povolené používať iba tieto typy batérií: Alkalické batérie T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 a Varta™ High Energy 4903 LR03 veľkosti AAA alebo Peli™ dobíjacie batérie P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

VAROVANIE: POUŽÍVANIE BATÉRIÍ V NEPOVOLENEJ TEPLOTNEJ TRIEDE JE NEBEZPEČNÉ.

Vyhlásenie o zhode **Vyhlásenie č. 002765-0318-507**
My, spoločnosť Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Španielsko, vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že nasledujúce zariadenie:

Popis produktu: Hlavový LED svetlomet
Typ modelu: 2765 LED
Značka: Peli™

je v súlade s nasledujúcou legislatívou EK: Smernica ATEX 2014/34/EU
založená na nasledujúcich harmonizovaných štandardoch:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015
Do procesu posúdenia zhody bol zapojený nasledujúci
Oboznámený orgán:
Oboznámený orgán: FM Approvals Europe Limited
Oboznámený orgán č.: 2809
Rola: Quality Assurance Notification
Oboznámený orgá: Element Rotterdam BV
Oboznámený orgán č.: 2812
Rola: Vydanie vyšetrovacieho certifikátu typu ATEX EC
Certifikát č.: TRAC13ATEX0035X
Kódovanie ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Technický súbor č.: 27652015

Meno a pozícia osoby zväzujúcej výrobcu alebo autorizovaného zástupcu:
Podpis: *Piero Marigo*
Meno: Piero Marigo
Funkcia: Výkonný riaditeľ
Lokalita: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Španielsko
Dátum: 12.5.2020

Podmienky Bezpečného Používania
A. Pre tento produkt je povolené používať iba tieto typy batérií: Alkalické batérie T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 a Varta™ High Energy 4903 LR03 veľkosti AAA alebo Peli™ dobíjacie batérie P-NiMH-AAA (max nabíjací prúd = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. Batérie musia byť od rovnakého výrobcu.
C. Nevymieňajte batérie vo výbušnej atmosfére. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.

Úplné znenie záručných informácií v 19 jazykoch nájdete na stránke www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/.

SV

Växlingssekvens
1. Endast högt läge
2. Mellanläge och nedåtläge
3. Lågt läge och nedåtläge
4. Endast nedåtläge
5. Blinkande
6. Av

» Tryck en gång för högt läge.
» Två tryckningar (ej mer än ½ sekund mellan tryckningarna) för mellanläge och nedåtläge
» Tre tryckningar (ej mer än ½ sekund mellan tryckningarna) för lågt läge och nedåtläge
» Fyra tryckningar (ej mer än ½ sekunder mellan tryckningarna) för endast nedåtläge.
» Fem tryckningar (ej mer än ½ sekunder mellan tryckningarna) för blinkande läge.

En tryckning efter en sekund eller mer i varje läge för att släcka lampan.

Visning Av Batteristatus
> 75 % = Grön
25% - 75% = Gul
< 25 % = Röd

Batteribyte
1. Öppna batteriluckan.
2. Ta ut de gamla batterierna (avyttra ansvarsfullt) och ersätt med (3) tre st. AAA 1.5V batterier enligt polaritetsetiketten.
3. Stäng batteriluckan.

På www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ finns hela batterisäkerhetsvarningen för denna ficklampa.

OBS: Endast följande batterimodeller får användas i samband med denna produkt: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 och Varta™ High Energy 4903 LR03 alkaliska batterier i AAA-storlek eller Peli™ uppladdningsbara batterier P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

VARNING: DET ÄR FARLIGT ATT ANVÄNDA BATTERIER I EN TEMPERATURKLASS DÄR DE INTE TILLÅTS.

Försäkran om överensstämmelse **Förklaring nr. 002765-0318-507**
We, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanien förklarar under vårt eget ansvar att följande produkt:

Produktbeskrivning: LED-pannlampa
Modelltyp: 2765 LED
Märke: Peli™

Överensstämmer med följande EG-lagstiftning:
ATEX-direktivet 2014/34/EU
baseras på följande harmoniserade standarder:
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015

Följande anmälda organ har varit involverat i bedömningen av överensstämmelse:
Anmält organ: FM Approvals Europe Limited
Anmält organ nr.: 2809
Roll: Quality Assurance Notification
Anmält organ: Element Rotterdam BV
Notifierat organ nr.: 2812
Roll: Utfärdande av ATEX EG typprovningsintyg
Certifikat Nr.: TRAC13ATEX0035X
ATEX-kodning: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3
Teknisk dokumentation Nr: 27652015

Namn och titel på personen som förbinder tillverkaren eller dennes auktoriserade representant:
Signatur: *Piero Marigo*
Namn: Piero Marigo
Funktion: Verkställande direktör
Plats: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanien
Datum: 12.5.2020

Villkor För Säker Användning
A. Endast följande batterimodeller får användas i samband med denna produkt: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 och Varta™ High Energy 4903 LR03 alkaliska batterier i AAA-storlek eller Peli™ uppladdningsbara batterier P-NiMH-AAA (max laddström = 800 mA). T3 – NX™ Power PCA9046
B. Cellerna måste komma från samma tillverkare.
C. Byt inte batterier i en explosiv atmosfär. Batterier måste bytas med rätt polaritet.

På www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/ hittar du hela garantitexten på 19 språk.

TR

Düğme Çalıştırma Sırası
1. Sadece Yüksek Işık
2. Orta Işık ve Aşağı Aydınlatma
3. Düşük Işık ve Aşağı Aydınlatma
4. Yalnızca Aşağı Aydınlatma
5. Yanıp Sönme
6. Kapalı

» Yüksek Işık modu için bir kez basın.
» Orta Işık ve Aşağı Aydınlatma için (arada ½ saniyeden fazla fark olmamak üzere) iki kez basın
» Düşük Işık ve Aşağı Aydınlatma için (arada ½ saniyeden fazla fark olmamak üzere) üç kez basın
» Sadece aşağı aydınlatma için (arada ½ saniyeden fazla fark olmamak üzere) dört kez basın.
» Yanıp sönme için (arada ½ saniyeden fazla fark olmamak üzere) beş kez basın.

Işığı söndürmek için, herhangi bir modda bir saniye veya daha fazla zaman sonra düğmeye basın.

Pil Durum Göstergesi
> 75% = Yeşil
25% - 75% = Sarı
< 25% = Kırmızı

Pil Değişimi
1. Pil kapağını açın.
2. Eski pilleri çıkarın (uygun biçimde imha edin) ve kutup etiketlerine uygun olarak, (3) üç adet 1.5v AAA boyutlu pili yerleştirin.
3. Pil kapağını kapatın.

Bu Fenere ait Pil Güvenliği uyarı tam metni için www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/ adresine bakın.

DİKKAT: Yalnızca şu pil modellerinin bu ürünle kullanılmasına izin verilir: T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 ve Varta™ High Energy 4903 LR03 AAA boyutundaki alkalin piller Veya Peli™ şarj edilebilir piller P-NiMH-AAA. T3 – NX™ Power PCA9046

Uygunluk Beyanı **Beyan No. 002765-0318-507**
Peli Products, S.L.U. (c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcel