



Чулки металлические серии GM

Чулок монтажный служит с целью соединения проводников круглого сечения с тросом-лидером, при протяжке проводов при строительстве воздушных линий электропередач.

Чулок - представляет собой плетеный из проволок пружинной стали трос, сплетенный в чулок.
Конец чулка представляет собой опресованную косичку, образовавшую петлю.

Петля чулка соединяется с тросом-лидером посредством вертлюга, во избежание перекручивания провода, в процессе его протяжки.

Монтаж на провод осуществляется путем сжатия чулка по его длине, тем самым происходит увеличение диаметра отверстия для легкой установки чулка на проводник, чулок устанавливается на всю рабочую длину до места опрессовки. При протяжке провода посредством передачи тяжения на петлю чулка, происходит растяжение жил чулка, тем самым усиливая прочность заделки проводника, исключая его проскальзывание.

Рабочая длина, мм - 1000

Материал проволок - оцинкованная пружинная сталь

Количество тросов в чулке (GM 10-20/ 20-30...) - 16/20/24/30/36

Диаметр троса, мм - 1,5

Разрушающая нагрузка (GM 10-20/ 20-30...), кН - 20/30/40/50/55



	Рабочая длина, мм	Диаметр проводника, мм	Вес, кг
GM 10-20	1000	10-20	0,2
GM 20-30	1000	20-30	0,3
GM 30-40	1000	30-40	0,4
GM 40-50	1000	40-50	0,55
GM 50-65	1000	50-65	1,0

GM 30-40 TOP



ВНИМАНИЕ!

В случае проскальзывания проводника в чулке, необходимо осуществить наложение банджа на стык проводника и чулка, бандаж может быть выполнен при помощи подмотки изоляционной ленты, стяжных хомутов или иным образом!

Производитель не в силах осуществить проверку всех видов и типов проводников, в рамках приемо-сдаточных испытаний и информирует о возможном поведении изделия при эксплуатации!

142117, г.Подольск, ул.Станционная, д. 24

+7 800 222 26 68

www.armatech.group

