

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на сетевые фильтры «Cablexpert»

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сетевые фильтры «Cablexpert» предназначены для подключения и защиты цепей питания вычислительной техники, аудио-, видео- и офисной оргтехники, средств автоматизации и бытовой техники от импульсных помех и перенапряжений.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед подключением сетевого фильтра к электрической сети убедитесь, что кабель подключения не имеет потертостей, порезов, оплавлений или иных следов температурного

- немедленно отключить устройство от сети при появлении признаков задымления, запаха гари или пламени;
- не рекомендуется каскадное подключение нескольких сетевых фильтров;
- не рекомендуется подключать сетевой фильтр к источникам несинусоидального напряжения

Внимание: Некоторые серии сетевых фильтров могут дополнительно оснащаться термopредохранителем.

В случае его срабатывания необходимо отключить питание, подождать 3 минуты, полностью или частично отключить нагрузку, после чего включить кнопку термopредохранителя и включить фильтр. После этого можно подключать нагрузку. При повторном срабатывании выключить фильтр, отключить нагрузку и определить причину срабатывания термopредохранителя.

воздействия. Корпус розеток не должен иметь трещин, плотно соединен, кабель хорошо заделан в корпус фильтра, место заделки не должно иметь следов потертости, трещин или отслоения изоляции.

3. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во избежание поражения электрическим током или возникновения пожарной опасности необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасной эксплуатации:

- запрещается включать в фильтр приборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает максимальную мощность фильтра, указанную на упаковке;
- запрещается включать в сетевой фильтр нестандартные приборы, не предназначенные для подключения к сети 220 В или приборы с индуктивным типом нагрузки;
- при эксплуатации кабель подключения должен быть полностью размотан;
- не разбирать и не пытаться изменить сетевой фильтр;
- изделие предназначено для эксплуатации внутри помещения, не допускать попадания влаги;
- не оставлять без присмотра включенное в электрическую сеть изделие и включенные в него приборы;

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый или аналогичный.

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в сервисный центр: г. Москва, Каширский проезд, дом 17, корпус 9, Тел. +7 (916) 373-12-42, время работы: с 10:00 до 18:00 с пн. по пт. и с 11:00 до 15:30 по субботам, воскресенье - выходной, E-mail: remont@klavtorg.ru.

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Гарантийный срок: 3 года.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.

Уровни защиты сетевых фильтров и удлинителей							
Тип устройства	Удлинители		Сетевые фильтры				
	0	1	2	3	4	5	6
Уровни защиты	Защита отсутствует	Защита от поражения электрическим током	Защита от поражения электрическим током	Защита от поражения электрическим током	Защита от поражения электрическим током	Защита от поражения электрическим током	Защита от поражения электрическим током
			Защита от импульсных скачков напряжения	Защита от импульсных скачков напряжения	Защита от импульсных скачков напряжения	Защита от импульсных скачков напряжения	Защита от короткого замыкания
				Защита от короткого замыкания	Защита от короткого замыкания	Защита от короткого замыкания	Защита от короткого замыкания
					Защита от перегрузки	Защита от перегрузки	Защита от перегрузки
						Защита от высокочастотных помех	Защита от высокочастотных помех
						Дополнительная защита	

Уровень защиты 0
Защита отсутствует, "обычный" удлинитель.

Уровень защиты 1
Защита от поражения электрическим током: защита при прикосновении к токопроводящим частям, которые могут находиться под напряжением в результате пробоя или повреждения изоляции. Обеспечивается наличием заземления, выключателем (предпочтительно двухполюсным).

Уровень защиты 2 (включает защиту уровня 1)
Защита от импульсных скачков напряжения: защита от кратковременного перенапряжения, вызванного электростатическими разрядами и т.д. Обеспечивается установкой варистора. Защищает подключенные устройства от выхода из строя при скачках напряжения.

Уровень защиты 3 (включает защиту уровней 1-2)
Защита от короткого замыкания: обеспечивается плавким предохранителем или биметаллическим размыкателем (восстанавливаемым терморычагателем). При коротком замыкании происходит автоматическое отключение сетевого фильтра с целью защиты подключенного к нему оборудования от повреждения и возгорания.

Уровень защиты 4 (включает защиту уровней 1-3)
Защита от перегрузки: обеспечивается биметаллическим размыкателем (восстанавливаемым терморычагателем). Защищает оборудование от перегрузки, предотвращает возгорание самого фильтра. При перегрузке биметаллический размыкатель внутри фильтра нагревается и отключает сетевой фильтр с целью защиты подключенного к фильтру оборудования от повреждения и возгорания.

Уровень защиты 5 (включает защиту уровней 1-4)

Защита от высокочастотных помех: обеспечивается одним или несколькими LC-фильтрами. Защищает электронику подключенных к сетевому фильтру устройств от повреждения и выхода из строя (как правило, блоки питания современных устройств уже оборудованы встроенной защитой от высокочастотных помех).

Уровень защиты 6 (включает защиту уровней 1-5)
Дополнительные виды защиты: газодизайник, термодорохранитель и др. Защищают сетевой фильтр и подключенное к нему оборудование от перенапряжения в результате мощных электростатических разрядов и др.).

Уровень защиты + (применим к любому уровню защиты)
Дополнительно удлинители/сетевой фильтр могут быть оснащены защитными шторками, исключающими возможность прикосновения к токоведущим частям и, соответственно, защищающими от поражения электрическим током. В этом случае к уровню защиты добавляется "плюс", напр., Уровень защиты 2+ и т.п.