

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования. При выявлении дефектов на отдельных участках изделия, производится замена только поврежденных участков.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГИБКИЙ НЕОН 24 V

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», № 8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
Импортёры и уполномоченные представители: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования гибкого неона.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гибкий неон – световой шнур, выполненный из матовой ПВХ трубки с токопроводящими жилами и светодиодами (LED) внутри. Используется для декоративной и архитектурной подсветки объектов, а также активно используется для украшения интерьера. Гибкий неон 24V поставляется бухтами по 50 метров.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Гибкий неон – 1 бухта
- Монтажный комплект (заглушка, соединительные иглы, шнур питания без вилки) – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	24 В
Мощность	7 Вт/м
Количество диодов	120 LED/м
Тип светодиодов	SMD 2835
Световой поток	360 Лм/м
Модуль резки	0,5 метр
Режим свечения	Постоянное
Размер	8×16мм, бухта 50 метров
Максимальная рекомендуемая длина подключения	50 метров*
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения током	III
Климатическое исполнение	У1
Температурный режим использования	-25...+40 °С
Температурный режим монтажа	-20...+40 °С **
Срок службы	5 лет

* Для равномерной засветки 50 метров гибкого неона необходимо с двух концов подключить блоки питания мощностью не менее 300 Вт каждый.


** Монтаж при температуре -20...0°С только с использованием технического фена.

ХАРАКТЕРИЧТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Схематичное изображение в разрезе
131-115	LED-NEON-DOUBLE-W	Белый	
131-116	LED-NEON-DOUBLE-WW	Теплый белый	
131-125	LED-NEON-SINGLE-W	Белый	
131-126	LED-NEON-SINGLE-WW	Теплый белый	

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Накануне монтажа необходимо хранить изделие в теплом помещении при температуре выше +10 °С.
- До начала монтажа рекомендуется подключить для проверки к сети весь подлежащий установке гибкий неон, чтобы выявить дефекты, связанные с нарушениями цепи, которые могли произойти в процессе транспортировки, и дефекты, связанные с отклонениями в цвете. Это поможет избежать расходов на повторный монтаж изделия.
- Внимание! Не подсоединять гибкий неон к источнику напряжения, если он находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Во время установки и подключения обратите внимание на то, чтобы контакты гибкого неона в местах соединений были сухими и без повреждений. Это поможет избежать короткого замыкания.
- Не производите монтаж гибкого неона во включенном состоянии. Подключайте гибкий неон к сети только после правильной установки.





- Контакты в месте подключения должны быть хорошо закреплены и изолированы во избежание разрыва цепи в местах соединения.
- Места соединений должны быть залиты рассчитанным на высокое напряжение водонепроницаемым морозостойким клеем (герметиком), исключающим попадание влаги на контакты гибкого неона, что может привести к короткому замыканию. Для улучшения изоляции используйте термоусадочную трубку с клеевым слоем.
- Гибкий неон разделяется на отдельные участки только по модулю резки (маркировка на гибком неоне в виде ножиц) посредством острых ножниц или специального ножа. В противном случае, это приведет к порче отрезанного куска гибкого неона.
- Подключенный силовой провод устройства должен быть свободен от посторонних предметов или материалов.
- При соединении отдельных участков их края необходимо плотно закреплять в муфтах.
- Заглушки должны быть плотно насажены на концы шлейфов. Для более надежного крепления используется специальный клей.
- При соединении нескольких участков гибкого неона необходимо обращать внимание на то, чтобы они имели одинаковые характеристики (один производитель, один тип, цвет, и т. п.), рассчитанные на одинаковое напряжение. Общая длина соединяемых отрезков не должна превышать допустимую длину для данной модели. Обязательно соблюдайте полярность!
- Следует применять только «фирменные» силовые и соединительные элементы и коннекторы Neon-Night в местах присоединения отдельных участков цепи, а также при контакте всего устройства с силовыми проводами. В обратном случае существует риск окисления мест крепления (зажима), что также может привести к короткому замыканию и выходу из строя всего электрического шлейфа.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:


- Не допускается подключение гибкого неона с поврежденной изоляцией.
- Недопустимо закрывать гибкий неон металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию.
- Не погружайте изделие в воду.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию гибкого неона. Изделие привлекает внимание детей, поэтому его следует устанавливать вне зоны досягаемости его детьми и включать под присмотром родителей.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- В случае повреждения отдельного участка или обнаружении повреждения поверхности гибкого неона необходимо вырезать поврежденный участок (строго по модулю резки и при отключенном напряжении) во избежание несчастного случая, соединив коннектором или изолировав оставшиеся участки специальной заглушкой и водонепроницаемым клеем.



НЕ РАСТЯГИВАТЬ



НЕ СКРУЧИВАТЬ



НЕ СГИБАТЬ
в указанном направлении

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.