

Предназначен для проверки напряжения батареек и некоторых типов аккумуляторов под нагрузкой.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Проверка большинства распространённых батареек и аккумуляторов.
- ✓ Работает от проверяемого источника.
- ✓ Диапазон проверяемых напряжений 1,2...4,8 В (в СЛОТЕ 1) и 6...9 В (в СЛОТЕ 2)*.
- ✓ Нагрузка — 120 ом

ПРОВЕРКА

Подключите проверяемый элемент к прибору **соблюдая полярность** к необходимому разъёму. На дисплее будет отображено напряжение элемента. По таблице можно определить состояние или пригодность элемента к эксплуатации.

Тип	Ni-Cd, Ni-Mh аккумуляторы (1,2В)	Солевые и щелочные и таблеточные батарейки (1,5В)	Li-ion батарейки (3В)	Li-ion аккумуляторы (3,6...3,7В)	Батарейки типа «Крона» (9В)
Состояние					
Хорошее (заряжен)	≥ 1,2В	≥ 1,4В	≥ 3В	≥ 3,6В	≥ 8В
Удовлетворительное	1,05...1,2В	1,2...1,4В	2,5...3В	3...3,6В	6,5...8В
Необходима замена (зарядка)	≤ 1,05В	≤ 1,2В	≤ 2,5В	≤ 3В	≤ 6,5В
Возможные действия с элементом питания	Зарядка, при невозможности зарядки — замена	Замена	Замена	Зарядка, при невозможности зарядки — замена	Замена

Если на дисплее ничего не отображается, убедитесь, что элемент касается обоих контактов, и они не окислены, прежде чем предположить, что он полностью непригоден.


СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Приведённая на корпусе тестера таблица справедлива только для элементов производства фирмы «Duracell», усреднённая таблица для элементов других марок приведена выше.

* — Указан **типовой диапазон измеряемого (рабочего) напряжения**, полный диапазон указан в руководстве по эксплуатации.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ

Полный список см. на сайте перейдя по QR-коду ниже.



WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
 +7 (495) 666-20-75
 INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

